

اهحال صا و VDSL ءاطخأ فاشكتسا

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[1 ةقبطلال كاشم](#)

[فاقيا و Cisco DSL هجوم لئغشتل ةيماملال ءحوللال ىلع \(CD\) ءابصملا لقانلال فشتكيا له هلئغشت](#)

[Broadcom ءئارش ةعومجم معدت DSLAM ةينقت كيدل \(ISP\) تنرتنالال ةمدخ دوزم مدختسي له](#)

[سبقم ي Cisco نم DSL هجوم نم يفلخال اعزلال ىلع دوجوملا DSL ذفنم لئصوت مت له DSL ءئاش](#)

[\(TC\) لاسرالا ةيطغت عضوو لئغشتلا عضوو مكحتلا ءدحو ءلا ءه ام](#)

[ءءصلا هجوملا زارط كيدل له](#)

[ءءصلا كشب اءادم/ءرئادلل رابءءام مت له](#)

[2 ةقبطلال كاشم](#)

[لئغشتلا ديقت PTM تنرتيا له](#)

[ةيرهالال LAN ءكبش فرعم وه امف، مءن ءءالال تناك اذا ءزيم رورم ءكء رقوملا ءقوتيا له \(VLAN ءكبش فرعم\)](#)

[\(ARP\) ناوئلل لئلءل لوءوتورب لاءءا ءلم مت له](#)

[كيدل \(ISP\) تنرتنالال ةمدخ دوزم نم تانايب ىقءلت له](#)

[ءءصلا كشب ضوافتلا \(PPP\) ءطقن ىلا ءطقن نم لئصتالا لوءوتورب ىرءي له](#)

[كيدل \(ISP\) تنرتنالال ةمدخ دوزم نم ءءاءتسا ءءوتال](#)

[ءوتفم ريء LCP](#)

[ءءاصملا لئشف](#)

[ءءصلا PAP رورم ءمءك و مدختسم مسا ناك اذا ام ءفرعم ىننكمي فيء](#)

[نىءصلا CHAP رورم ءمءك و مدختسم مسا ناك اذا ام ءفرعم ىننكمي فيء](#)

[ءءءان PPP ءءاصم نوءت ىتم فرءأ فيء](#)

[PPPoE رءع ءءالال كاشم](#)

ةمدقملا

يمقرلا كءرءشملا طءل (CPE) ءالمءلا ءمدقم ءزهءا هءوم نئوكت ءففءك دنءسملا اءه فصءى ءءءفرءملا ءبلا لءءمب يمقرلا كءرءشملا طء ءمدءل (DSL) Cisco نم يمقرلا كءرءشملا طءل ءهءاو ءاقاطب ىلع اءءال صا ءل صلا ءا ذ VDSL ءاطخأ فاشكتسا ءففءك ءرءشي وه (VDSL) و 860 Series، و 890 Series، و Cisco 880 Series نم (EHWICs) ءءرءالا ءئلء ءنءءملا WAN نأ مءر، VDSL ءمدءب ءء صا ءنءسملا اءه (VDSL/Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL). ءهالءا ءرءءملا ءءمءملا ءءءولال ءهءوملا ىلع VDSL و ADSL ءمدخ ىلع لوصلال كنىءمى لئشءال ءءءى نأ نءمى ءءء ءاقبء ءالء ءانه:

- لالء نم ءب صا ءال (DSLAM) كءرءشملا طءل يمقرلا لوصلال ءعومءمب ىءاملا DSL لئصتال ISP
- تنرتيا ءكبش رءع ءلمءش لئصتالا ءفنءم - 2.1 ىءءسملا
- و (PPPoE) تنرتيا ءكبش رءع ءطقن ىلا ءطقن نم لئصتالا لوءوتورب - 2.2 ىءءسملا

- لوكوتورب ربع ليصوتال وأ (IPoE) تنرثي إكباش ربع تانايبال لقن لوكوتورب RFC1483 راي عمل اق فوهي جوتال وأ RFC1483
- IP - 3 ةقبطال

ةيساسال تابلطتمال

تابلطتمال

دنتسمال اذهل ةصاخ تابلطتم دجوتال

ةمدختسمال تانوكمال

ةنعم ةيдам تانوكموجمارب تارادصإ يلع دنتسمال اذه رصتقيال

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجومال ةزهجال نم دنتسمال اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا). حوسم نيوكتب دنتسمال اذه في ةمدختسمال ةزهجال عيجم تادب رمايال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ةرشابم كتكباش

1 ةقبطال لكاشم

Cisco هجوم ليغشتل ةيمامال ةحولال يلع (CD) حابصم لالقنال فشتكي له DSL هل ليغشت فاقيا وأ

دنتسمال اذه في 2 ةقبطال لكاشم مسق يلالقنا، ليغشت ةلاح في CD ءوض ناك اذا

يالاتال لاؤسلاب عباتف، فاقيا عضو في CD ءوض ناك اذا

ةومجم معدت DSLAM ةينقت كيدل (ISP) تنرتنال ةمدخ دوزم مدختسي له Broadcom حئارش

جذومنل DSLAM لينيبل ليغشتال ةينكلم نم ققحت. كيدل ISP نم تامولعمل نم ققحت تانايبال ةقرويل ريشت يتال ةقاطبال وأ هجومال

Cisco نم DSL هجوم نم فيفلخال ءجال يلع دوجومال DSL ذفنم ليصوت مت له DSL طئاح سبقم في

مادختساب رادجلاب ذفنم ل ليصوتب مقف، DSL طئاح سبقم الصوم DSL ذفنم نكي مل اذا 3 و 4 سيبابدل VDSL طوطخ مدختست. يساي قفتاه لبك اذه. رطانتم RJ-11 لبك

(TC) لاسرلال ةيطغت عضوو ليغشتال عضوو مكحتال ةدحو ةلاح يه ام

اذه جذومنال جارخا عجار

Router#show controller vds1 0/1/0

!--- Make sure the controller is in UP state. In case you see it in down state, it indicates a Layer 1 issue (Hardware issue, Line issue, Interoperability issue with DSLAM etc.)

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status: Up

!--- XTU-R and XTU-C shows local (Cisco Router) and remote (DSLAM) DSL related details like chipset vendor, Vendor ID etc.

XTU-R (DS)	XTU-C (US)
Chip Vendor ID:	'BDCM' 'BDCM'
Chip Vendor Specific:	0x0000 0xA1AA
Chip Vendor Country:	0xB500 0xB500
Modem Vendor ID:	'CSCO' ' '
Modem Vendor Specific:	0x4602 0x0000
Modem Vendor Country:	0xB500 0x0000
Serial Number Near:	FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T
Serial Number Far:	
Modem Version Near:	15.5(1)T
Modem Version Far:	0xalaa

Modem Status: TC Sync (Showtime!)

!--- Below shows the configured DSL operating mode, trained mode and TC mode.

DSL Config Mode: AUTO
 Trained Mode: G.993.2 (VDSL2) Profile 17a
 TC Mode: PTM
 Selftest Result: 0x00
 DELT configuration: disabled
 DELT state: not running

Full inits: 1
 Failed full inits: 0
 Short inits: 0
 Failed short inits: 0

!--- DSL firmware related details

Firmware	Source	File Name
-----	-----	-----
VDSL	embedded	VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW Version: 130205_1433-4.02L.03.B2pvc035j.d23j
 Modem PHY Version: B2pvc035j.d23j
 Trellis: ON ON
 SRA: disabled disabled
 SRA count: 0 0
 Bit swap: enabled enabled
 Bit swap count: 0 0

!--- Attenuation and Noise margin are two important parameters which points to the line quality and intern the stability of the DSL connection

Line Attenuation:	0.0 dB	0.0 dB
Signal Attenuation:	0.0 dB	0.0 dB
Noise Margin:	11.1 dB	6.0 dB
Attainable Rate:	40440 kbits/s	3280 kbits/s
Actual Power:	14.5 dBm	4.9 dBm
Per Band Status:	D1 D2 D3 U0 U1 U2 U3	
Line Attenuation(dB):	20.0 48.3 73.7 9.4 37.9 56.2 N/A	
Signal Attenuation(dB):	20.0 48.3 N/A 10.2 36.2 53.3 N/A	
Noise Margin(dB):	10.9 11.3 N/A 5.9 6.0 6.0 N/A	
Total FECC:	97252 0	

```
Total ES:          7          0
Total SES:         0          0
Total LOSS:        0          0
Total UAS:         24         24
Total LPRS:        0          0
Total LOFS:        0          0
Total LOLS:        0          0
```

!--- DSL trained speed can be found below

```
DSChannel1 DSChannel0 US Channel1 US Channel0
Speed (kbps):          0          25087          0          3192
SRA Previous Speed:    0          0          0          0
Previous Speed:        0          0          0          0
Reed-Solomon EC:      0          97252          0          0
CRC Errors:            0          15          0          0
Header Errors:         0          62          0          0
Interleave (ms):       0.00        8.00        0.00        8.00
Actual INP:            0.00        3.01        0.00        2.00
```

```
Training Log :      Stopped
Training Log Filename :  flash:vdsllog.bin
```

Router#

show controller: رمأل جارخا يف كلذ نم ققحت

- يف ةلكشم ىل ريشي هنإف، "لفسأل" ةلاح يف ناك اذإ. "up" يه مكحتلا ةدحو ةلاح عم ينېبل لېغشتلا ةيلباق ةلكشم وأ رطسلا رادصا وأ ةزهجالا يف ةلكشم) 1 ةقبطلا ةلاحلا هذه يف اهحالا صوا 1 ةقبطلا اءاطخأ فاشكتسا ةعباتم (DSLAM).
- لېغشتلا عضو كيدل نأ نم دكأت TC. عضو بېردتلا عضو لېغشتلا عضو نم ققحت لېغشتلا عضو مادختساب Cisco كي صوت. مكحتلا ةدحو تحت هنيوكت مت يذلا حيحصلا تال (DMT) ةلصفنملا ةددعتملا ناوأللا ةينقت نم ادكأت نم نكت مل اذإ DSL ل ىئاقلتلا لىئاقلتلا فشكلا نيوكتل رمأوالا يه هذه. كيدل (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم اهمدختسي لىغشتلا عضو:

```
Router#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#controller vdsl 0
```

```
Router(config-controller)#operating-mode auto
```

```
Router(config-controller)#end
```

```
Router#write memory
```

عم هيلع ضوافتلا مت يذلا حيحصلا عضو كيدل نأ نم دكأت و بېردتلا عضو لىل عجرا عضو ناك لاج يف TC. عضو وه وه لىل رطنلل مهم رخأ لماع كانه. (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم، ةلاحلا هذه يف (PTM) مزحلا لقن عضو وه TC عضو نوكتسي، VDSL2+ وأ VDSL2 بېردتلا ايلعلا ةقبطلا تاملعم عيمج نيوكت بچيو "up" ةلاح يف PTM تنرتنإلا ةهجاو ةيؤر كمزلي ADSL2 وأ ADSL وه بېردملا عضو ناك اذإ. تنرتنإلا ةهجاو لفسأ كلذ لىل امو IP و PPP لثم ايلعلا ةقبطلا تاملعم عيمج نيوكت بچيو ATM وه TC عضو نوكتي نأ بچيف، ADSL2+ وأ عضو رييغت بتمق اذإ. ةلاحلا هذه يف ATM ل (PVC) ةمئادلا ةيرهاظلا ةرئادلا تحت تاهجاو طيشنتل هجوملا ديهمت ةداعا لىل جاتحت ال دقف، ADSL و VDSL، نېب لېغشتلا ةلباقملا ATM وأ تنرتنإلا.

DSL ةراشإلا ةيېسننلا ةوقلا وه شيشوشتلا شماه. فيفختلا لاوشوشتلا شماه نم ققحت سايقلا اذهل لصفألا ناك لىل عم مقررلا ناك ام لك. شيشوشتلا ةبسن لىل

- عتق تمل اة نم ازملا وأ اة نم ازملا يف تالكشم هجاوت نلوا ائيس ارمأ لقا وأ 6dB دع ت
- فورظلا يف قورفلل اربك الاجم كرتت ال اهنكل ،ةلداع 7dB-10dB
- يلع اهنم يناعت ال وأ اة نم ازملا يف اريغص تالكشم عم اديج 11dB-20dB زارظلا دع ي قالاظلا
- زاتم 20dB-28dB
- زيمتم ريغ يلعا وأ 29dB زارظلا

ة فيظو ريبك دح يل اة هذ م دوملا او DSLAM ني ب اراشلا روهت دمل اساي قم ني هوتلا دع ي لصفأ سايقلا اذ ه ناك املك ، لقا B ة ميقي تناك املك .لدابتلا نم ة فاسملا

- ة ائار نود امو لب يس يد 20 ة ميقي
- زاتم 20dB-30dB زارظلا
- ادج دي 30dB-40dB
- دي 40dB-50dB
- لاصتالا يف تالكشم هجاوي دقو فيعض 50dB-60dB زارظلا
- لاصتالا يف تالكشم هجاوي سو ئيس يلعا وأ لب يس يد 60

يلع تباث جم انرب اذ ا يوتحي .كيدل VDSL ة تباثلا جم اربلا تارادصا اذ ا دوجو نم دكا ا جم اربلا اذ ا ليزنت كنكمي .ة فورعملل ينيبلل ليغشتلا ة يل باق لكاشم مظعمل حالصا لجم اربلا نم ة تباثلا CCO.

ة بسانملا طوبهلا او ليحتلا تاعرس عم DSL ة نم ازم نم ققحت

؟حيصل ا هجوملا زارظ كيدل له

ة يداعلا ة ميديقلا فاهلا ة مدخ ربع DSL (1) ، ني رادصا يف يتا ADSL/VDSL تاهجوم ناظحال ضعب يفو .(ب ق فرملا) ة لم اكمتملا تامدخ لل ة مي ق رلا ة ك ب ش ل ل ربع DSL (2) و (أ ق فرملا) مظعم يف نوكت امنيب ،ءاب ق فرملا ب ة ل ص و ت ن ر ت ن ا ل ا تامدخ مي دقت تاكرش رفوت ، نادلبلا B-ق ح ل م ل ا ط خ عم A-ق ح ل م ل ا DSL ة ق ا ط ب و ا ه ج و م ن م ا ز ت ي ن ل . ف ل ا ق فرملا يرخا ل نادلبلا هعضوم يف بسانملا هجوملا زارظ رفوت نم دكا ا ل ا ل ا ج ا ت ح ت ، ي ل ل ا ل ا ب و . س ك ع ل ا ب س ك ع ل ا و . تامولعملل نم ديزم يل لوصحلل هجوملا تانايب ة قوروعجار

؟حيصل لكش ب اهدادم/ةرئادل ارباخ مت له

فاهلا ة كرش و (ISP) ت ن ر ت ن ا ل ا ة مدخ دوزم نم تامولعملل هذ يل لصلح

2 ة ق ب ط ل ا ل ك ا ش م

؟ليغشتلا دي ق PTM ت ن ر ث ي ل ه

"up" ة ل ا ح ي ف ت ن ر ث ي ل ا ة ه ج ا و ن ا ن م د ك ا ت ، VDSL و ه ب ر د م ل ا ع ض و ل ا ن ا ن م ق ق ح ت ل ا د ر ج م ب

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Embedded-Service-Engine0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/0.1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	192.168.22.1	YES	NVRAM	up	up
ISM0/1	unassigned	YES	unset	up	up
ATM0/1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```
!--- Verify that the Ethernet interface is in up state
```

Ethernet0/1/0

unassigned

YES NVRAM up

up

كېش فرعم وه امف ،معن ةباجلا تناك اذا ؟ ةزيمم رورم ةكرح رفوملا عقوتي له (VLAN ةكېش فرعم) ةيرهاظلا LAN ؟

تأ (CPE) "اليمعلا ةهجاو زاهج" نم زيمت تامالع تا ذرورم ةكرح نيرفوملا مظعم عقوتي ك. isp نم VLAN id لئنا لصحي نأ دعب انه حضوم وه امك ددحي VLAN لئلكش عي طتسي

```
Router(config)#interface Ethernet0.835
```

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 835
```

```
Router(config-subif)#end
```

```
Router#
```

(ARP) ناونعلا ليلحت لوكوتورب لالاخدا علم مت له

show arp رمالا جارخا يف ديعب لابل صاخلا MAC ناونع ناك اذا ام ددح

كيدل (ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم نم تانايب يقلتت له

ةلواحم نم ققحتلا يه ةيلالاتلا ةوطخلا ناف ،ححصلا VLAN ةكېش فرعم كيدل ناك اذا رمالا لخدأ ،كلذب ماي قلل .كب صاخلا ISP عم (PPP) ةطقن لئلا ةطقن لوكوتورب نم ضوافتلا جارخالا لالاخدا مزح صحفو show interface ethernet0

```
Router#show interface ethernet0
```

```
Ethernet0/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 30f7.0d7e.3408 (bia 30f7.0d7e.3408)
MTU 1500 bytes, BW 3261 Kbit/sec, DLY 3000 usec,
    reliability 255/255, txload 19/255, rxload 1/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:19, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/1024 (size/max)
5 minute input rate 23000 bits/sec, 19 packets/sec
5 minute output rate 244000 bits/sec, 29 packets/sec
    3096276 packets input, 3672318911 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (1517324 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 1 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
    1287646 packets output, 240862302 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
1 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

```
Router#show controller vdsl 0 datapath
```

```
ptm0          Link encap:Ethernet HWaddr 02:10:18:01:00:02
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1600 Metric:1
              RX packets:3111732 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
```

```
TX packets:1311107 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3677814427 (3.4 GiB) TX bytes:265796876 (253.4 MiB)
```

atm/ptm interface statistics for port 0

```
in octets          4983267
out octets         27636440
in packets         16376
out packets        26024
in OAM cells       0
out OAM cells      0
in ASM cells       0
out ASM cells      0
in packet errors   0
in cell errors     0
```

وه اذه نكي مل اذ. ك ب ة صا ل ال ISP نم PPP ضوافت مزح ملتست نأ بجي في، مزح لال تادادع تاداز اذ
ك ي دل (ISP) تنرت ن ال ة مدخ رفوم ب لصت اف، لال

يه هذه نكت مل اذ. PPP ضوافت مزح لال س را ك ي ل ع بجي في، جارخ ال اب ة طب ت رمل ال تادادع ال تاداز اذ
مزح لال س را م تي، جي حص لك شب PPP ني وكت م ت اذ. ه جوم ال ي ل ع ني وكت ال نم ق قحت ف، ة لال
Ethernet0. ه ج او نم رارم ت سا ب PPP ضوافت

لك شب ضوافت ال (PPP) ة طقن ال ة طقن نم لال صت الال لوكوت ورب ي رجي له جي حص؟

ة و ط خ ل ال ن اف، جي حص ال VLAN ة ك ب ش فرعم ك ي دل ناك و ل ي غ ش ت ال دي ق 1 ة ق ب ط لال ت ناك اذ
جي حص لك شب (PPP) ة طقن ال ة طقن نم لال صت الال لوكوت ورب روه ظ نم دك أ ت ال يه ة ل الال
Cisco ه جوم ال ي ل ع اء ا ط خ الال جي حص ت رما و ا نم ة ل س ل س ل ي غ ش ت ك م ز ل ي، ك ل ذ ق ي قحت ل ج ا نم و
debug PPP ضوافت وه هم د خ ت س ت ي ذ ل ي س ا س الال اء ا ط خ الال جي حص ت رما. جارخ الال ر ي س ف ت و
ج ج ان ال PPP ضوافت ي ل ع ل ا ث م اذه رما الال جارخ:

```
Router#debug ppp negotiation
```

```
PPP protocol negotiation debugging is on
```

```
Router#
```

```
2w3d: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out
2w3d: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING
2w3d: Vi1 LCP: O CONFREQ [Open] id 146 len 10
2w3d: Vi1 LCP: MagicNumber 0x8CCF0E1E (0x05068CCF0E1E)
2w3d: Vi1 LCP: O CONFACK [Open] id 102 Len 15
2w3d: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
2w3d: Vi1 LCP: MagicNumber 0xD945AD0A (0x0506D945AD0A)
2w3d: Di1 IPCP: Remove route to 10.10.10.1
2w3d: Vi1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 146 Len 10
2w3d: Vi1 LCP: MagicNumber 0x8CCF0E1E (0x05068CCF0E1E)
2w3d: Vi1 LCP: State is Open
2w3d: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer
2w3d: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 79 Len 33 from "6400-2-NRP-2"
2w3d: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 79 Len 28 from "John"
2w3d: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 79 Len 4
2w3d: Vi1 PPP: Phase is UP
2w3d: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 7 Len 10
2w3d: Vi1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
2w3d: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 Len 10
2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.10.10.1 (0x030614140201)
2w3d: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 4 Len 10
2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.10.10.1 (0x030614140201)
```

```

2w3d: Vi1 IPCP: I CONFNAK [ACKsent] id 7 Len 10
2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x030628010102)
2w3d: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 8 Len 10
2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x030628010102)
2w3d: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 8 Len 10
2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x030628010102)
2w3d: Vi1 IPCP: State is Open
2w3d: Di1 IPCP: Install negotiated IP interface address 10.1.1.1
2w3d: Di1 IPCP: Install route to 10.10.10.1
Router#

```

ةةئارشلل ةوقلل لداعت تاضوافم يف ةيسئئر لشف طاقن عبأرأ كانه:

- ةيسئئر لشف (ISP) ةي عبأرأ زاهلل نم ةباجتسإ ءجوت ال
- ءجوتفم ريفغ (LCP) طابترالال يف مكءتلال لوكوتورب
- ةقءاصملا لشف
- IP (IPCP) لوكوتورب يف مكءتلال لوكوتورب لشف

كيدل (ISP) تنرتنإلال ةمدء ءوزم نم ةباجتسإ ءجوت ال

كنأل ارطن ةلكشم كلذ نوكئ ال أبء يف، كب صااال (ISP) تنرتنإلال ةمدء ءوزم بءتسئ مل اءا اءا، كلذ عم و. ءراولل اءااالال يف Ethernet0 ةءءو لعل مزءلال ةءايز نم ققءءلال لعفلال بمق PPP صوافل لئفءشء ءنع اءه مالءسا بءمق و، ءراولل اءااالال يف Ethernet0 لعل مزءلال ءءاز Cisco نم DSL ءءوم لعل مزءلال لاسرأ نم ققءءلال لئل ISP ب لصفءاف **debug**.

```

Router#debug ppp negotiation
*Mar 1 04:04:50.718: Vi1 PPP: Treating connection as a callout
*Mar 1 04:04:50.718: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]
*Mar 1 04:04:50.718: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out
*Mar 1 04:04:50.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 10

!--- "O" specifies an outbound packet

*Mar 1 04:04:50.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
*Mar 1 04:04:52.722: Vi1 LCP: TIMEOUT: State REQsent
*Mar 1 04:04:52.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 Len 10

!--- "O" specifies an outbound packet

*Mar 1 04:04:52.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
*Mar 1 04:04:54.722: Vi1 LCP: TIMEOUT: State REQsent
*Mar 1 04:04:54.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 Len 10
*Mar 1 04:04:54.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
*Mar 1 04:04:56.722: Vi1 LCP: TIMEOUT: State REQsent
*Mar 1 04:04:56.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 4 Len 10
*Mar 1 04:04:56.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
*Mar 1 04:04:58.722: Vi1 LCP: TIMEOUT: State REQsent
*Mar 1 04:04:58.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 Len 10
*Mar 1 04:04:58.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
*Mar 1 04:05:00.722: Vi1 LCP: TIMEOUT: State REQsent
*Mar 1 04:05:00.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 6 Len 10
*Mar 1 04:05:00.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
*Mar 1 04:05:02.722: Vi1 LCP: TIMEOUT: State REQsent
*Mar 1 04:05:02.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 7 Len 10

!--- "O" specifies an outbound packet

*Mar 1 04:05:02.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)
Router#undebug all

```

كانه PPP تضوافت حاجنب in order to. جراخ طبر نوکي يا، طبر 0 طقف كانه جرخملا اذه في
ال كنكلو، دراوال مزحل ادايزب تمق اذا. لسري طبر 0 لك ل isp ك نم طبر لخاد ا تنك يغبني
هجوم يلا اهلاسرا متي يتل مزحل نم ققحتلل كب صاخلا ISP هجوم بصتاف، ا مزحلا يرت
DSL نم Cisco.

حوتفم ريغ LCP

ثدحي PPP تاراخي في قباطت مدع ببسب اذاع كلذ نوکي، احوتفم LCP لوکوتورب نكي مل اذا
اهم عدي الو اهنوکت مت PPP املعم يلع Cisco نم DSL هجوم يوتحي امدنع اذه قباطتال مدع
نم DSL هجوم اهم عدي الو اهنوکت مت املعم يلع كيدي ISP يوتحي امدنع وا، كب صاخلا ISP
Cisco. PPP راخي قباطت مدع يلع الاثم جارخال اذه ضرعي.

```
Router#debug ppp negotiation
```

```
*Mar 1 04:52:43.254: Vi1 PPP: Treating connection as a callout
*Mar 1 04:52:43.258: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]
*Mar 1 04:52:43.258: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out
*Mar 1 04:52:43.258: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 10
*Mar 1 04:52:43.262: Vi1 LCP: MagicNumber 0x31A2F808 (0x050631A2F808)
*Mar 1 04:52:43.310: Vi1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 180 Len 14
*Mar 1 04:52:43.310: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
*Mar 1 04:52:43.310: Vi1 LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B)
*Mar 1 04:52:43.314: Vi1 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 180 Len 9
```

```
!--- PPP option reject
```

```
*Mar 1 04:52:43.314: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
```

```
!--- PPP option that is rejected
```

```
*Mar 1 04:52:43.314: Vi1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 Len 10
*Mar 1 04:52:43.318: Vi1 LCP: MagicNumber 0x31A2F808 (0x050631A2F808)
*Mar 1 04:52:43.366: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 181 Len 14
*Mar 1 04:52:43.366: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
*Mar 1 04:52:43.366: Vi1 LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B)
*Mar 1 04:52:43.370: Vi1 LCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 181 Len 9
```

```
!--- PPP option reject
```

```
*Mar 1 04:52:43.370: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
```

```
!--- PPP option that is rejected
```

```
*Mar 1 04:52:43.418: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 182 Len 14
*Mar 1 04:52:43.418: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
*Mar 1 04:52:43.418: Vi1 LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B)
```

```
Router#undebug all
```

مدع يلا ريشي (CONFNAK) configure-negative-Acknowledge (CONFNAK) و ا ا زمزج تناك ااوس
نوکی يذلا PPP راخي بلطي PPP لاصتا يبناج دحا نا وه اذه هي نعي امو. PPP نيوکت قباطت
لاسراب Cisco نم DSL هجوم ماق اذا. هنيوکت متي مل وا هذيفنت يلع رداق ريغ رخالا بناجال
عادالا يلع رداق ريغ Cisco نم DSL هجوم ن ا ف، (CONFNAK O ا طساوب ه يلا راشملا) CONFNAK
راشملا) ISP ا طساوب CONFNAK لاسرا مت اذا. ISP هلسري يذلا راخلل هنيوکت متي مل وا
كب صاخلا ISP ديري ال Cisco DSL هجوم يلع راخي نيوکتب تمق دقف، (confnak i ا طساوب اه يلا
هذيفنت.

لوکوتورب راخلا نوکي، الاثملا اذه جارخال في. ضوفرمل راخلا CONFNAK دع ب رطسلا فصفي
هجوم يلع ديحوال ناکملا. راخي يا نوکي نا نکم ي نکلو، (CHAP) نا يبتسالا ا حفاصم ا قداصم
show run interface رمال لخدا. 1. ا هجاوال بلاط وه هي في PPP تاراخي نيوکت نکم ي يذلا Cisco DSL


```
Router(config-if)#mtu 1492
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل