

Cisco Vault ىلج ةمدخ ةداعتسا نآل م تي ةرادا لجا نم ثدحأل تارادصإل او AsyncOS 15.5.1 (SEWM) نمآل ي نورتك لال دي ربل او بيولا

تايوت حملال

[ةمدقم لال](#)

[تابل طتم لال](#)

[ةمدختسم لال تانوك لال](#)

[ةيساسأ تامول عم](#)

[دي ربل او بيولا ري دمب ةصاخ لال ني زخت لال ةحاسم ةئيهت م تي مل: 1 وي ران ي سا لال
ري فش ت لال لي طعت م تي و، Cisco نم \(SEWM\) نمآل ي نورتك لال لال](#)

[ةرادا نمآل ي نورتك لال لال دي ربل ل \(SEWM\) ن زخم لال ةئيهت م تي مل: 2 وي ران ي سا لال
ري فش ت لال ني ك م تي و، Cisco نم بيولا](#)

[ةلص تا ذ تامول عم](#)

ةمدقم لال

دي ربل او بيولا ري دم و نمآل ي نورتك لال لال دي ربل او بيولا Vault ةمدخ ةداعتسا تاداشرا دن تسم لال اذه مدقي
ك ي دل Cisco نم.

تابل طتم لال

دي ربل او بيولا ري دم و نمآل ي نورتك لال لال دي ربل او بيولا Vault ةمدخ ةداعتسا تاداشرا دن تسم لال اذه مدقي
ك ي دل Cisco نم.

ةمدختسم لال تانوك لال

تارادصإل او AsyncOS نم 15.5.1 رادصإل لال دن تسم لال اذه في ةدراول تامول عم لال دن تسم لال
ثدحأل لال.


ةصاخ ةيل م عم ةئيب في ةدوجوم لال ةزهجال نم دن تسم لال اذه في ةدراول تامول عم لال ءاشنإ م
ت ناك اذ (يضا رتفا) حوسم م ني وكتب دن تسم لال اذه في ةمدختسم لال ةزهجال عي م ج تادب
رمأ يال لم ت حمل لال ري ثات لال كم هف نم دكأت ف، لي غشت لال دي ق كتك ب ش

ةيساسأ تامول عم

يذال لقحل لال في اه ته جاوم م تي ةئيش لال تاه وي ران ي سا لال TechZone نم لاقم لال اذه فص ي
ةل لاقم لال هذه ك دشرت. بيولا ةرادا و ي نورتك لال لال دي ربل او بيولا نمآل ي نورتك لال لال
ةصاخ ةيل م عم ةئيب في ةدوجوم لال ةزهجال نم دن تسم لال اذه في ةدراول تامول عم لال دن تسم لال
ثدحأل لال.

ال دق و، ل طعت دق ن زخم لال نأب دي فت تاه ي ب ن ت Web Manager و Secure Email جم ان رب دلوي
"ن زخم لال ةمالس نم ق قحت لال ل ش ف" وأ "ح ي حص ل ك ش ب تام دخل ل ضع ب لم عم ت

ديربلل (SEWM) نزملا ةئيهت متت مل: 2 ويرانيسل نيكمت متي و Cisco، نم بيولا ةرادو نم آل ينورتكلال ريفشلا

 رم اوآل رطس ةهجاو وأ (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىل لوصول رذعتي دق: ةظحالم AsyncOS 15.0 زاهجلا ليغشلا Web Manager و نم آل ينورتكلال ديربلاب ةصاخلا (CLI) ةرادا" ىل لوصول كيلعف، اذو ثدح اذ. ريفشلا نيكمت عم Vault ءاطخأ ةهجاوم يف [نيكمت](#) عم ةيلسلسلاست مكحت ةدحو مادختساب "نم آل ينورتكلال ديربلاب بيولا ةمدخلال ىل لوصول لىصافت عم TAC ب لاصلال او مدختسملا.

تاوطخلال ذيفنتب مقف، (رم اوآل رطس ةهجاو) CLI لالخنم زاهجال ىل لوصول نكمي ناك اذ:
ةيلاتلا:

1. رشابم SSH لاصلتال لالخنم ةنم آل ينورتكلال ديربلاب بيولا ةرادا ىل لوخدلا لاجس.
ةيلاتلا دامتعال تانايب مادختساب:


username: enablediag

لوؤسملا مدختسم رورم ةملك: رورملا ةملك

enableDiag ةمئاق ضرع متي، SuccessfulAuthentication دعب.

```
AsyncOS 15.5 for Cisco M100V build 162
Welcome to the Cisco M100V Secure Email and Web Manager


Available Commands:
help -- View this text.
quit -- Log out.
service -- Enable or disable access to the service system.
network -- Perform emergency configuration of the diagnostic network interface.
clearnet -- Resets configuration of the diagnostic network interface.
ssh -- Configure emergency SSH daemon on the diagnostic network interface.
clearssh -- Stop emergency SSH daemon on the diagnostic network interface.
tunnel -- Start up tech support tunnel to IronPort.
print -- Print status of the diagnostic network interface.
recovervault -- Recover vault, it will only restore the encrypted variables to factory values, will not touch anything related to configurations if encryption is disabled.
resetappliance -- Reset appliance reverts the appliance to chosen build with factory default settings with default IP. No network configuration would be preserved.
reboot -- Reboot the appliance.
```

 ةرفشملا رورملا تاملك عم ظوفحمل زاهجال نيوكت نم ةخسن دوجو نم دكأت: ريدحت
ىل Vault دادرستال رمأ مادختسا ي دؤي. زاهجال يف ىرخأ ةرم اهليمحت نكمي يتلا ءحاتملا
ةميق ىل ةرفشملا تاريغتملا نييعت ةداع ىل ريفشلا ةزيم معدت يتلا ةمظنأل
اهنيوكت ةداع مزلي واهب ةصاخلا ةيضارتفالا عنصملا

2. Enter طغضاو "Y" مادختساب دكأت. RecoverVault رمال لخدأ، ةمئاقلا نم.

```
Are you sure you want to recover vault? [N]> Y
Encryption is enabled [1]>
Encryption is not enabled [2]>
```

3. هلامك قرغتسي دق VaultRecoveryةيلمع ذيفنت ىلع رداق ريغ ريفشتلا ناك اذا، 1 لخدا .
ناوٲ عضب
4. مدختسملا دامتعا تانايب عم Web Manager و Secure Email لىل لوخدلا ليجستب مق.4
ببول ري دم و ينورتكلال كدير ببقار. زاهجال ليغشت دعأو ةيلمعلا لامتك دع ب لوؤسملا
نيزختلل تاهي بنت ي اللال خ نم تاعاس عضبل
5. ةرفشملا تاريختملا ةداعتسال ظوفحملا زاهجال نيوكت نم ةخسن ليحت.

 حلصت ال ةمدقملا تاوطخل ت ناك اذا وأ ةطقن ي أ يف ةدعاسم ىل ةجاحب تنك اذا :ةظحالم
Cisco نم (TAC) ةينقتلا ةدعاسملا زكرمب لصتاف ، ةلكشملا

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Systems - تادنتسملا وينقتلا معدلا](#)
- [Cisco نم ببول ري دم و نم آللا ينورتكلال ديربلا - يئاهنلا مدختسملا ةلدا](#)
- [رادصلا تاظحالم - Cisco نم نم آللا ينورتكلال ديربلا و ببول ري دم](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا