

FTD لة نمضم لة عومجم لة بة ترة حة ضوت FMC لة

تايوت حمل لة

[ةمدقم لة](#)

[ةيساس الة تابلط لة](#)

[تابلط لة](#)

[ةمدختس لة تانوك لة](#)

[للة حة](#)

[ةلا حة لة لة لة](#)

[ح لة](#)

[ل حة](#)

[ةلص تاذت امول لة](#)

ةمدقم لة

حالة طصا ناك اذا ىتح ة نمضم لة تاعومجم لة ةه جاولا بة ترة فالة تخأ ب بس دن تسم لة اذه ح ضوي
تاعومجم لة عيجم لة اىواسم ةه جاولا ةيمست

ةيساس الة تابلط لة

تابلط لة

ةللة الة عيضاوم لة بة ةفرعم كة دل نوك ت نأب Cisco ي صوت

- ةيامح لة راج دة دة نة نم الة عاف دل (FTD)
- نم الة ةيامح لة راج ةراد لة زكرم (FMC)
- نم الة ةيامح لة راج لة عسوم لة لة غش لة ماظن (FXOS)
- REST-API

ةمدختس لة تانوك لة

ةللة الة ةي دام لة تانوك لة اوجمارب لة تارادص لة دن تسم لة اذه فة ةراول تاملول لة دن تست

- 7.2.5.1 رادص لة، نم الة ةيامح لة راج دة دة دة عاف دل
- Secure Firewall Manager Center، رادص لة 7.2.5.1
- نم الة ةيامح لة راج لة عسوت لة لة باق لة لة غش لة ماظن 2.12(1.48)
- نم الة ةيامح لة راج لة كة رة دم (FCM)

ةصاخ ةي لمعم ةئب بة فة ةدوجوم لة ةزه جال نم دن تسم لة اذه فة ةراول تاملول لة عاشن ادم
تناك اذا (يضا رتفا) حوسمم نيوك ت ب دن تسم لة اذه فة ةمدختس لة ةزه جال عيجم تادب
رم اى لة لم ح لة رة ثا لة لة كم هف نم دك ا ت ف، لة غش لة لة دي ق كة ك ب ش

ليحت

ةلأحلا لىل ع لاثم

ةنمضم جاوزاً ي ف تاهجاو (6) ةتس عم FTD دادعإ متي، ةلأحلا هذه ي ف:

- Ethernet1/1 (Inside-A)
- Ethernet1/2 (Outside-A)
- Ethernet1/3 (Inside-B)
- Ethernet1/4 (Outside-B)
- Ethernet1/5 (Inside-C)
- Ethernet1/6 (Outside-C)

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router	
Ethernet1/1	Inside-A	Physical				Disabled		
Ethernet1/2	Outside-A	Physical				Disabled		
Ethernet1/3	Inside-B	Physical				Disabled		
Ethernet1/4	Outside-B	Physical				Disabled		
Ethernet1/5	Inside-C	Physical				Disabled		
Ethernet1/6	Outside-C	Physical				Disabled		
Ethernet1/8	diagnostic	Physical				Disabled	Global	

ةهجاو ةمئاق FTD

امم، جوز لكل جراخلا لىل لآادل نم اهنىوكت متيل ةيلآادل رطسأل اتاعومجم طي طخت مت يلاتل دادعإل هنع جتنى:

- Inline Set A: Inside-A <-> Outside-A
- Inline Set B: Inside-B <-> Outside-B
- Inline Set C: Inside-C <-> Outside-C

ةهجاو مسامادختساب يئاهل بيترتلاب تاهجاوالب يترت ضرع نومدختسملا عقوتى وه امك فللخم بيترت دادعإل اذه نع جتنى، لآا يلىل. ةهجاو لىل ع لىل مسالا وأ ي قطنملا ةيلاتل ةروصلال ي ف ضرعم:

Firewall Management Center
Devices / Secure Firewall InlineSets

Overview Analysis Policies Devices Objects Integration

Deploy admin

FTD

Cisco Firepower 4110 Threat Defense

Device Routing Interfaces **Inline Sets** DHCP VTEP


Add Inline Set

Name	Interface Pairs
A	Inside-A<->Outside-A
B	Inside-B<->Outside-B
C	Outside-C<->Inside-C

Displaying 1-3 of 3 rows Page 1 of 1

ةنمضم ال FTD تاع ومجم

نيت ومجم ال نع فلتخم بيترت اهل رطس ال لخد C ة ومجم ال نأ نوم دختسم ال ظال ي
ن. يرخ ال نيتي لخد ال



في فة لكشم ي أ ب بس ي ال رطس لا ي ف ةه جاولا جوز ب ي ت رت نأ ةظ حال م مه م لا نم : ةظ حال م ة. ةلام ج ضار غأل مام ته ال ل ار ي ثم نو كي دق ف ، كل ذ عم و ، لي غ ش ت لا وأ ل اص ت ال

ح ر ش ل ا

م تي ي ذ لا و ، ف ر ع م ل ا ب ل ب م س ال ا ب س ح ة ن م ض م ل ا ت ا ع و م ج م ل ل ة ه ج ا و ل ا ب ي ت ر ت ن ي ي ع ت م تي ال REST-API ر ب ع ه ن م ق ق ح ت ل ا

كل ذ ق ي ق ح ت م تي . FMC REST-API ف ش ك ت س م ي ل ا ل و ص و ل ا م ز ل ي ، كل ذ ن م ق ق ح ت ل ل . 1 ة و ط خ ل ا ة : ل ل ا ل ل URL ن ا و ن ع ة غ ا ي ص ي ل ا ل و ص و ل ا ل ل خ ن م

<https://FMC IP/api/api-explorer>

← → ↻ 🏠 🔒 🔑 <https://10.88.243.58:43010/api-explorer/> ☆ 🗄️ ☰

CISCO Download OAS 2.0 Spec Download OAS 3.0 Spec Logout

Cisco Firewall Management Center Open API Specification 1.0.0 OAS3

[.fmc_oas3.json](#)

Specifies the REST URLs and methods supported in the Cisco Firewall Management Center API. Refer to the version specific [REST API Quick Start Guide](#) for additional information.

[Cisco Technical Assistance Center \(TAC\) - Website](#)
[Send email to Cisco Technical Assistance Center \(TAC\)](#)
[Cisco Firewall Management Center Licensing](#)

Domains
Global

- Troubleshoot >
- Network Map >
- Devices** >

فشكتسم FMC REST-API

ةمئاقلا عسوو ةزهجالا ىلإ لقتنا 2. ةوطخلا

Domains
Global

- Troubleshoot >
- Network Map >
- Devices** >

- GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{objectId}
- PUT /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{objectId}
- DELETE /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{objectId}
- GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords
- POST /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords
- GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/fpphysicalinterfaces/{objectId}
- PUT /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/fpphysicalinterfaces/{objectId}
- GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/fplogicalinterfaces/{objectId}
- PUT /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/fplogicalinterfaces/{objectId}

ةزهجالا ةمئاق

ج GET راىخ ىلإ لقتنا 3. ةوطخلا

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets

GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}
PUT	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}
DELETE	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}
GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets
POST	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets
GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/virtualswitches/{objectId}
PUT	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/virtualswitches/{objectId}
DELETE	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/virtualswitches/{objectId}
GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/virtualswitches
POST	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/virtualswitches
GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/fpinterfacestatistics
GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/physicalinterfaces/{objectId}
PUT	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/physicalinterfaces/{objectId}

ةنمضمملا تاعومجمملا لىلع لوصحلا رايخ

جورخلا ةبرجت رز قوف رقنا 4 ةوطخلا

GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}
PUT	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}
DELETE	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}
GET	/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets

Retrieves, deletes, creates, or modifies the inline set associated with the specified NGIPS device ID and inline set ID. If no inline set ID is specified, retrieves list of all inline sets associated with the specified NGIPS device ID.

Parameters Try it out

Name	Description
containerUUID * required string (path)	The container id under which this specific resource is contained. <input type="text" value="bf03d7e0-bdef-11ee-be2a-b0be30d93c81"/>
domainUUID * required string (path)	Domain UUID <input type="text" value="e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"/>
offset integer(\$int32) (query)	Index of first item to return. <input type="text" value="offset: Index of first item to return"/>

ةنمضمملا ةعومجمملا ب صاخلا Get Try Out رز

لا لىلع رمألا لىق show version نم ضرعم اذه) FTD UUID لا عم لاجم containerUUID تلدبتسا 5 ةوطخلا Execute لىلع ةقطقو (رطس رمأ FTD

Parameters

Name	Description
containerUUID * required string (path)	The container id under which this specific resource is contained. <input type="text" value="bf03d7e0-bdef-11e3-be2a-b0be30d93c81"/>
domainUUID * required string (path)	Domain UUID <input type="text" value="e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"/>
offset integer(\$int32) (query)	Index of first item to return. <input type="text" value="offset - Index of first item to return."/>
limit integer(\$int32) (query)	Number of items to return. <input type="text" value="limit - Number of items to return."/>
expanded boolean (query)	If set to true, the GET response displays a list of objects with additional attributes. <input type="checkbox"/>

Execute

تتمضمم ال تاوعومجم لا ذيفنت

يفو، اءال صاوا عااخالأا فاشكك ساال بولطم لا ءءاولا فرعم خساوا ءباجك ساال سااأا صناأا لا ريرمك لاب مق. 6 ءوطخال ءنمضمم C ءوعومجم لا نوكك ءالءال ءءه

"id": "005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837838",

-H 'accept: application/json' \

-H 'X-auth-access-token: 2da8aa73-53c8-4ae3-af98-2b44359d1f11'

Request URL

https://10.88.243.58:43010/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/bf03d7e0-bdef-11e3-be2a-b0be30d93c81/inlinesets

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "name": "A",
  "id": "005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837758",
  "type": "InlineSet",
  "links": {
    "self": "https://10.88.243.58:43010/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/bf03d7e0-bdef-11e3-be2a-b0be30d93c81/inlinesets/005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837758"
  }
},
{
  "name": "B",
  "id": "005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837837",
  "type": "InlineSet",
  "links": {
    "self": "https://10.88.243.58:43010/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/bf03d7e0-bdef-11e3-be2a-b0be30d93c81/inlinesets/005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837837"
  }
},
{
  "name": "C",
  "id": "005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837838",
  "type": "InlineSet",
  "links": {
    "self": "https://10.88.243.58:43010/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/bf03d7e0-bdef-11e3-be2a-b0be30d93c81/inlinesets/005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837838"
  }
}
}
```

Response headers

```
accept-ranges: bytes
cache-control: no-store
connection: Keep-Alive
content-encoding: gzip
content-security-policy: base-uri 'self'
```

ءباجك ساال صنا لءل لوصءال ءنمضمم ال تاوعومجم لا

ل: GET رايء لا لءل ءنا. 7 ءوطخال

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}

A list of REST API endpoints for the path /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}. The endpoints are color-coded by method: PUT (orange), DELETE (red), GET (blue), and POST (green). The endpoint for GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId} is highlighted with a red border.

نئاكلا فرعم لىل لوصحلا ةنمضمل تاومجملا

جورخلا قبرت رز قوف رونا. 8 ةوطخلا

API endpoint details for GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}. The page includes a description: "Retrieves, deletes, creates, or modifies the inline set associated with the specified NGIPS device ID and inline set ID. If no inline set ID is specified, retrieves list of all inline sets associated with the specified NGIPS device ID." A "Try it out" button is highlighted with a red border. The parameters section is as follows:

Name	Description
objectId * required string (path)	Unique identifier of an inline set. <input type="text" value="objectId - Unique identifier of an inline set."/>
containerUUID * required string (path)	The container id under which this specific resource is contained. <input type="text" value="containerUUID - The container id under whicl"/>
domainUUID * required string (path)	Domain UUID <input type="text" value="e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"/>

اهبرج نئاكلا فرعم لىل لوصحلا ةنمضمل تاومجملا

دعب 5. ةوطخ ي لمعتسي FTD UUID ل عم containerUUID ل او 6 ةوطخ ي ذئأي id ل عم لاجم ObjectID تلدبتسا. 9 ةوطخلا
ذيفنت رز لىل رونا ،كلذ

Retrieves, creates, updates, or modifies the inline set associated with the specified device ID and inline set ID. If no inline set ID is specified, retrieves list of all inline sets associated with the specified NGIPS device ID.

Parameters Cancel

Name	Description
objectid * required string (path)	Unique identifier of an inline set.
containerUUID * required string (path)	The container id under which this specific resource is contained.
domainUUID * required string (path)	Domain UUID

Execute

Responses

Code	Description	Links
200		No links

نمضمل تاوعومجم لى لوصحل نئاك فرعم ذيفنت

REST-API مالتستاب صاخلا ةباجتستالا صن نم ققحت 10 ةوطخل

```

-M 'accept: application/json' \
-M 'X-auth-access-token: 1d128eea-2f01-4891-8cd9-d94f141167d8'
Request URL
https://10.88.243.58:43018/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/bf03d7e0-bdef-11ee-be2a-b0be30d93c81/inlinesets/00505683-8852-0ed3-0000-021474837838
Server response
Code Details
200
Response body
{
  "name": "C",
  "id": "00505683-8852-0ed3-0000-021474837838",
  "type": "InlineSet",
  "links": {
    "self": "https://10.88.243.58:43018/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/bf03d7e0-bdef-11ee-be2a-b0be30d93c81/inlinesets/00505683-8852-0ed3-0000-021474837838"
  },
  "bypass": false,
  "failSafe": false,
  "failOpenSnortDown": true,
  "failOpenSnortBusy": false,
  "inlinepairs": [
    {
      "first": {
        "id": "00005683-8852-0ed3-0000-021474836689",
        "name": "Ethernet1/6",
        "type": "PhysicalInterface"
      },
      "second": {
        "id": "00005683-8852-0ed3-0000-021474837349",
        "name": "Ethernet1/5",
        "type": "PhysicalInterface"
      }
    }
  ],
  "mtu": 1500
}
Response headers
accept-ranges: bytes
cache-control: no-store
connection: Keep-Alive
content-encoding: gzip
content-security-policy: base-uri 'self'
content-type: application/json

```

نئاكلا فرعم ةباجتستالا صن لى لوصحل نمضمل تاوعومجم لى

اذه شدي. يثاثل نوكملاك Ethernet1/5 ةفاضل مت امنېب، نمضمل ةوعومجم لى نم لو نوكمك Ethernet1/6 ةهاولا ةفاضل مت 1/5. تنثريال ةك بشل نمضمل ةهاولا فرعم نم ايدجبالق نوكمي 1/6 تنثريال ةك بشل نمضمل ةهاولا فرعم نم ببسب نمضمل تاوعومجم لى ةهاولا نمضمل ةهاولا فرعم نم اذ ققحتي.

لحل

FXOS يوتسم لى تاهااولا ةلازا مزلي كلذل، يقطنملا زاهجالءاشن ةطحل في FXOS ةطساوب ةهاولا فرعم نمضمل تاوعومجم لى. رخا ةم فرعم لى نمضمل تاوعومجم لى ةهاولا فرعم نمضمل تاوعومجم لى.



بجي يلاتلابو، FPR4100 و FPR9300 ني تلسلسلا على طوق قيبطلل لباق يلاتلا ليدبلا لجالا ريذحت
ىصوي، قلطنملا اذه نمو، رورملا كرح لطي ليدبلا لجالا اذه نأ امك. نمألا ايمحلا رادج زهجا نم رخأ زاها ي اضيوت
طاطخم انايص راطا ىلا افاضلاب، FXOS و FTD و FMC نم لك ىلع يطايتحال خسنلا تايلمع اراجاب اذشب

يلا تاللا راسملا ىلع لكاشملا لببسملا اتمضتملا رطسألا عومجم فذحاو FMC ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا

Devices > Device Management > Edit the desired FTD > Inline Sets.

Firewall Management Center
Devices / Secure Firewall InlineSets

Overview Analysis Policies **Devices** Objects Integration







Deploy 🔍 ⚙️ ? admin | **SECURE**

FTD

Cisco Firepower 4110 Threat Defense

Device Routing Interfaces **Inline Sets** DHCP VTEP

[Add Inline Set](#)

Name	Interface Pairs	
A	Inside-A<->Outside-A	 
B	Inside-B<->Outside-B	 
C	Outside-C<->Inside-C	 

Displaying 1-3 of 3 rows | < > Page 1 of 1 > | C

رطس لآ ف ةومجم فذح

رشن لآ و تاريغ تال ظفح 2. ةوطخل لآ

Firewall Management Center
Devices / Secure Firewall InlineSets

Overview Analysis Policies Devices Objects Integration

Deploy 🔍 ⚙️ ? admin | **SECURE**





FTD

Cisco Firepower 4110 Threat Defense

Device Routing Interfaces **Inline Sets** DHCP VTEP

[Add Inline Set](#)

You have unsaved changes [Save](#) [Cancel](#)

Name	Interface Pairs	
A	Inside-A<->Outside-A	 
B	Inside-B<->Outside-B	 

Displaying 1-2 of 2 rows | < > Page 1 of 1 > | C

ةنم ضم ةومجم فذح رشن

ب. ول طم لآ يقطنم لآ زاوجلآ رحو ةي قطنم لآ قزه جآ لآ لآ لقت ناو زاوجلآ لآ لوخذ لآ ةعرس سايقم لآ 3. ةوطخل لآ

Overview Interfaces **Logical Devices** Security Engine Platform Settings

System Tools Help admin

Refresh Add

Logical Device List (1 Native Instance) 0% (0 of 22) Cores Available

Application	Version	Resource Profile	Management IP	Gateway	Management Port	Status
FTD	7.2.5.1.29		10.88.171.89	10.88.171.1	Ethernet1/8	Online

FTD-1 Standalone Status: ok

Interface Name	Type	Attributes
Ethernet1/1	data	Cluster Operational Status : not-applicable FIREPOWER-MGMT-IP : 10.88.171.89 MGMT-URL : https:// HA-ROLE : standalone UUID : bf03d7e0-bdef-11ee-be2a-b0be30d93c81
Ethernet1/2	data	
Ethernet1/3	data	
Ethernet1/4	data	
Ethernet1/5	data	
Ethernet1/6	data	

يقطنم لآ زاوجلآ ريرت

و Ethernet1/5 يه يتلاو، لكاشم لثمت يتلا ةيخدال رطسألا ةومجم ىل يمتنت يتلا تاهجاوالا لك ةلازاب مق. 4 ةوطخل
تاريغتلا ظفحا م، لاثملا اذه ي Ethernet1/6

Application	Version	Resource Profile	Management IP	Gateway	Management Port	Status
FTD	7.2.5.1.29		10.88.171.89	10.88.171.1	Ethernet1/8	online
Interface Name						
Ethernet1/1						
Ethernet1/2						
Ethernet1/3						
Type						
data						
data						
data						


ةنمضمل ةومجملا ةهجاو ةلازا

قوف رقنا، تاهجاوالا بيوبتلا ةمالع ىل حفصتو بولطملا FTD ريحبت مق، زاهجلا قرادلا > ةزهجالا ىل لقتنا FMC ي. 5 ةوطخل
رشنلاب مق م، تاريغتلا ظفحا، زاهجلا ةنمازم رزلا

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router
Ethernet1/1	Inside-A	Physical				Disabled	
Ethernet1/2	Outside-A	Physical				Disabled	
Ethernet1/3	Inside-B	Physical				Disabled	
Ethernet1/4	Outside-B	Physical				Disabled	
Ethernet1/5	Inside-C	Physical				Disabled	Global
Ethernet1/6	Outside-C	Physical				Disabled	Global
Ethernet1/8	diagnostic	Physical				Disabled	Global


ةلازالا دعب ةومجملا لخد FTD ةنمازم

تاريغتلا ظفحا م، ىرخأ ةرم (Ethernet1/5) ىلوالا ةهجاوالا فضا م، ىرخأ ةرم يقطنملا زاهجلا ريحبت مق. 6 ةوطخل




رطسلا لخادىلوالا ةعومجملا ةهجاو ةفاضلا

ىرخأ ةرم رشنلاب مق مٲ ، تاريغتلال طفا مٲ ، رزلا Sync Device قوف رقنا 7. ةوطخلال




ىلوالا ةهجاو ةفاضلا دعب FTD ةنمازم

تاريغتلال طفا مٲ ، ىرخأ ةرم (Ethernet1/6) ىلوالا ةهجاو ةفاضلا مٲ ، ىرخأ ةرم ىقطنملا زا هجال ريرحتب مق 8. ةوطخلال



ةنمضم ةينات ةءاوة ءاضا

رشنل مء ،ءارئيءلءا طءء مء ،رزلءا Sync Device قوف رقنلءاب 5 ةووءءال ررك 9. ةووءءال



ةيناتل ةءاولة ءاضا ءعب FTD ةنمءزم

ىرءا ةرم ةنمضمءل ةووءءمءل ءضأو لءبق نم ءنءك ءمء ءءمءل ءفن ءءءءءءاب ءءءاوءال ءئيوءءب مق 10. ةووءءال

Firewall Management Center
Devices / Secure Firewall InlineSets

Overview Analysis Policies Devices Objects Integration

Deploy admin

FTD
Cisco Firepower 4110 Threat Defense

You have unsaved changes Save Cancel

Device Routing Interfaces **Inline Sets** DHCP VTEP


Add Inline Set

Name	Interface Pairs
A	Inside-A<->Outside-A
B	Inside-B<->Outside-B
C	Inside-C<->Outside-C

Displaying 1-3 of 3 rows Page 1 of 1

ةنمضم ةعومجم نيوكت

ةرم رشنو تاريغيغتلا ظفح .ةعقوتملا ةقيرطلاب ةيلخادلا رطسألا تاعومجمب صاخلا ةهجاو لا رمأ ضرع متي ،ةرمل هذه يف ةريخأ.



نآلا ةدوجوم تاهجاولا تافرعم نأ نم ققحتلل ىرخأ ةرم دنتسملا اذه يف ةلاجالا لاثم مسق ذي فن ت متي :ةظحالم
جحصلا بيترتلاب

ةلص تاذ تامولعم

- [Cisco نم تاليزنتلا او ينفلا م عدلا](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةلأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان اعيمج يف نيمدختسمل معدى وتحم ميدقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةلأل ةمچرت لصف ان ةظحال مچري. ةصاخل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل اءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل