

ىلع (WDS) يكلسالل عيزوتللا ماظن تاداعل RV215W

فدهل

ىل ةجالحل نود ةددعتم لوصو طاقن لىصوت (WDS) يكلسالل عيزوتللا ماظن كل حيتي ةليمعلا ةزهجالا نم ديدعلا ةرادال ةديفم ةينكامللا هذه دعت . ةيسايق ةقيرطب كاسا عيمج نييغت بجي ، لىبقلا اذه نم ماظن عاشنل . ةيكلسالللا تاكبشلاو ةلوجتلا ةئفاك ةيصوصخ مدختسي هنأ وه WDS ديقت . WDS تاداعل سفن ىلع WDS ةزهجالا نييغت ةينقت وأ Wi-Fi Protected Access (WPA) معدى الو طقف (WEP) ةتبات ةيكلسالل . ىرخأ ةيكيما نيدي حيتامف .

بجي . WDS طابترلا يف ةكراشم لل WDS تاداعل لوصولا يتطقن نيوكت بجي : **ةطحالم** . وضعبلا امهضعب عم لصاوتلل ةيكلسالللا ةانقلا سفن لوصولا اتطقن مدختست نا .

لىلقت بجي الف ، ىرخأ ىل ةقطنم نم لومحم زاهج لقن مت اذا ، لاثلما لىبس ىلع ةددعتم لوصو طاقن ةدعاسمب هلاصتاب زاهجالا ظفتحي . هنادقف وأ زاهجالا لاصتا يكلسالللا عيزوتللا ماظن ةطساوب اعم ةلصتت .

RV215W ىلع WDS نيوكت ةيفيك ةلاقملا هذه حضوت .

قىبطلل ةلباقلا ةزهجالا

·RV215W زارطللا

جماربل رادصل

•1.1.0.5

WDS تاداعل

> يكلسالل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخلا WDS: ةحفص حتف متي .

WDS MAC Address: 3C:CE:73:8E:01:28

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

(Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 1

MAC 2

MAC 3

رر كم ة طس اوب ةي كل س ال ال ة راش ال ال رارك تب حام س ال ال رايت خال ال ة ناخ ددح . 2 ة و ط خ ال
 نيب طيسوك لوصول ة طقن لمعت ، عضولا اذه ي فو . رر كم ك لمعل ال نم WDS ني كم تل
 لوصول ة طقن يوتحت ال ، لاس رال ال ة داع ل عضو ي ف . ةي ل خال قاطن دمت و لوصول و ي طقن
 ل (LAN) ةي ل حمل ة كبش ل ال ي كل س لاصت ال عل .

دعب نع لوصول فاشتك ة قيرط رايت خال بول طم ال ال ل دابت ال رزل قوف رقنا . 3 ة و ط خ ال
 :يه ةحاتم ال تارا ي خ ال

دعب نع لوصول طاقن اي ئا قلت RV215W زار ط ال فشتكي — ي ئا قلت .

9 ة و ط خ ال ال ي طخت ل ال ب مق ف ، ي ئا قلت تترت خ ال اذ : ة ط خ ال م

ةحاتم ال تاكبش ال نم ة راش ال رركي ي ذل زا ه ل ل بول طم ال MAC نا ونع رت خ ال — اي ودي .

عيج ضرعل ع قوم ال ال طت س ال راه ط ل قوف رقنا ، ل ل دل رايت خ ال مت اذ . 4 ة و ط خ ال
 :ةحاتم ال تاكبش ال

Available Networks Table					
	Network Name (SSID)	Channel	Security	Signal	MAC Address
<input type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	1	Disabled	46%	00:18:BA:5A:EA:40
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	1	WEP	41%	00:18:0A:21:A0:02
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	1	Disabled	19%	00:14:1C:F1:1F:30
<input type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	1	WPA2-Enterprise	19%	00:14:1C:F1:1F:31
<input type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	1	WPA2-Enterprise	76%	00:18:BA:5A:EA:41
<input type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	1	WPA2-Enterprise	50%	00:1A:6C:5F:DA:31
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS-xxxxx	4	Disabled	42%	00:23:EB:1F:41:30

(Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 1

MAC 2

MAC 3

تاكبش ال لودج نم اه رارك متيس ي تل ال بول طم ال تاكبش ال نم ققحت . 5 ة و ط خ ال
 :تاكبش ثالث ال ل لصي ام رايت خ ال نكمي . ةحاتم ال

لوقح ال ال ةرات خم ال تاكبش ل ال MAC ني وانع ة فاض ال ل صوت قوف رقنا . 6 ة و ط خ ال
 :MAC نا ونع

ةحاتملا تاكبشلا لودج شيدحتل شيدحت قوف رقنا 7. ةوطخلا

ل.ا.م 1-3 MAC ل ا يف تلخد تنك اضيأ عيطتسي ناونع كام (يرايتخا). 8. ةوطخلا

ظفحة قطقط 9. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل