

RV130 و RV130W VLAN ىلج ةكېش ةيوضع

فدهلا

مزلې ال . ةدحاو ةكېشك لمعلل اهنوكت مت ىتلا ةزهجالا نم ةعومجم ىه VLAN ةكېش ءانيم ذفني . اھسفن LAN ةكېش ىلج VLAN ةكېش ىلج ةدوجوملا ةزهجالا عقوم ديدحت سايقملا اقبط . نراقلا لالخنم رمي VLAN دحاو طقف ىنعى ، untagged صاخ لكشې VLANs فىرعت دىرت تنك اذا بولطم راطلا ىلج VLAN فىرعت تامال ع ءفاضا نإف ، 802.1Q نأ چاتحې VLANs نأ ، نراق چاتفم لالخنم رمي نأ VLANs ددعتي تنأ دىري نإ . ةفلتخم ذفانملا فىرعت متي ال . چاتفم CISCO ىلج ءانيم ةطنش لكشې ب تدح نوكي VLAN ةكېش ىف وضعك ةدعبتسمل

و RV130 ىلج VLAN تالكېش ءفاضا ةي فيك چي ضوت وه دنتسمل اذھ نم فدهلا RV130W .

قىبطلل ءلباقلا ةزهجالا

- زارطلا RV130
- زارطلا RV130W

VLAN ةيوضع تاداعلا

ءيوضع > LAN > ةكېشلا راي تخال هجوملا نيوكتل ءدعاسملا ءادال مدختسا 1 . ءوطخل VLAN : ةكېش ءيوضع ءحفص رهظت .

Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
<input type="checkbox"/>	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged

VLAN ةكېش ءفاضا ل فص ءفاضا رقنا ، VLAN ءيوضع ءحفص ىف 2 . ءوطخل

Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
<input type="checkbox"/>	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged

ىف فرعملا نوكي نأ بچي . لاجم VLAN id ل ىف ديدج VLAN ل ل VLAN id تلخد 3 . ءوطخل ل قاطنلا (3- 4094) .

VLAN Membership

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

You must save before you can edit or delete.

Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
<input type="checkbox"/>	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="checkbox"/>	100	test	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged

Add Row Edit Delete

Save Cancel

ل.اچم فصولا ي ف ديچ VLAN ل ل فصول تلخد. 4 ةوطخل

VLAN Membership

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

You must save before you can edit or delete.

Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
<input type="checkbox"/>	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="checkbox"/>	100	test	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged

Add Row Edit Delete

Save Cancel

ةقباطملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ذفنم لك لعونلا رتخأ. 5 ةوطخل

VLAN Membership

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

You must save before you can edit or delete.

Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
<input type="checkbox"/>	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
<input type="checkbox"/>			Tagged	Tagged	Tagged	Tagged

Add Row Edit Delete

Save Cancel

يالاتلا وحنلا ىلع ةحاتملا تارايلخل ديحت متي:

هزي مت مت ذفنملا وةني عم VLAN ةكبش ني ب طبرلا نا ددحي — زيمي تامالع عضو:
ةددحملا VLAN ةكبش ىل ذفنملا اذه ىل لوخدلا رورم ةكرح هيحوت ةداع متتس
ىل جرحم رورم ةكرح يوتحتتس. راطال ي ف ةمالعلا ىل ةدوجوملا تامولعملا ىل اذانتسا
تددح نوكي تنرتقا ام دنع ةظوفحم VLAN ةمالع ىل ءاني اذه.

جرحم. untagged نوكي ذفنملا وةني عم VLAN ةكبش ني ب طبرلا نا ددحي — untagged.
لخدمل، untagged ءاني نوكي ام دنع. untagged اضي ءاني VLAN اذه نم رورم ةكرح
ءاني مل عم نارتقا VLAN untagged ل ىل تلسرا ءاني اذه ىل مداق رورم ةكرح.

ي ا ب حمسي نل. ءاني موي طعم VLAN ل ني ب نارتقا نم ام كانه نا ني عي — تي نثتسا.
ءاني اذه نم جرحم وا لخد رورم ةكرح.

تاريغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا. 6 ةوطخل

VLAN Membership

Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.
Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094)

You must save before you can edit or delete.

VLANs Setting Table							
Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	
<input type="checkbox"/>	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tagged <input type="button" value="v"/>	Tagged <input type="button" value="v"/>	Tagged <input type="button" value="v"/>	Tagged <input type="button" value="v"/>	
<input type="button" value="Add Row"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>							

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نمة ومچم مادختساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ن م دخت تسمل معدى وتحم م دقتل ق شرشبل و
امك ق ق ن وكت نل ق ل أ مچرت ل ضفأ نأ ة ظحال م چرئى . ة صاأل م هتبل ب
Cisco ي لخت . فرتحم مچرت م اهدق ق ي تل ق فارتحال ة مچرتل عم ل اءل وه
ى ل أمئاد عوچرلاب صؤت و تامچرتل هذه ق قد نع اهتلى وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ل صأل ا يزى لچن إل دن تسمل