

1300 ةزافح ةدام ىل ع Dying Gasp تل كش نراق لمعتسم بي و ل لمعتسي حات فم

فده ل

web ل لمعتسي حات فم 1300 ةزافح ةدام رضتحي ل لكشي نأ ةدام اذه نم فده ل (UI) نراق لمعتسم

جمار ب ل رادص | قي بط ل ل ةل باق ل ةزه ج أ ل

- [Catalyst 1300 | 4.0.0.91 \(تانا ي ب ل ة ق رو\)](#)

ةم دق م ل

حات فم sery 1300 ةزافح ةدام ل ىل ع طقف رفوتي نوكي نأ ةمس GASP رضتحي ةقاطل ع قوتم ريغ نادقف هجاوي ةادأ ل نأ ةبقارم ل ةمظنا هبني نأ ةي ل أ دوزي و زاهج ل فثكم موقيس ، ةقاطل ي ف عاطقنا ثودح دن ع . لاصتال دقفي نأ لبق زاهج ل لسري ، ةرتف ل هذه اناثأ . ةريصق ةرتفل زاهج ل ليغشت فاق ي ر ي خأت ب نكم ي ي ت ل SNMP مالع ي م لتسم و ةنوك م ل Syslog مداوخ ربع Dying Gasp لئاسر راهج ل صا و ةل كشم ل هذه عاطخأ فاشكتسا و ةل كشم ل ب بس ديحتل اهم ادختسا

Catalyst 1300 switch ل و ح م ل ىل ع Dying Gasp ةزيم ني وكتل دع تسم تنأ له
!أدب نل ؟ بي و ل م دختسم ةهجاو م ادختسا ب

بي و م دختسم ةهجاو م ادختسا ب Dying Gasp ني وكت

1 ةوطخ ل

ل كي دل Catalyst 1300 switch ل و ح م ل ىل ل و خ دل ل ي ج س ت ب م ق



Switch

cisco

1

•••••

2

English ▾

Log In

3

2 ةوطخلا

ةمدقتم ضرع ةقيرط رتخأ



C1300-24FP-4X - switch4a8...



admin

English



Advanced

Basic

Advanced

Getting Started

3 ةوطخا

ةق اطل او ةحص لا ةمئاق > تاءاصح اا و ةلا ح لا اى ل ا ل ق ت نا



Status and Statistics

1

System Summary

CPU Utilization

Port Utilization

Interface

Etherlike

GVRP

802.1x EAP

م تي ،لاثملا اذه يف .الك و SNMP و Syslog ربع رضتحي طاقتلا نيوكت نكمي syslog ربع نيوكتلا ديحت

Dying Gasp

Dying Gasp messages are sent using configured [Syslog](#) and [SNMP](#) servers.

Dying Gasp via Syslog:

Enable

Dying Gasp via SNMP:

Enable

Primary Dying Gasp Method:

Syslog

SNMP

Note:

Dying Gasp ةقيرط نييعت لىل جاتحتس ف ،نيرايلال الك نيوكتب تمق اذرايتلا عاطقنا دنع الو اهماختس متيس يذلا رايلال وه اذه .ةساسأل ايبهكلا

لكشي لدان syslog لىل ةمولعم دمصي لىل نألالاتفملا لسري .قبطي ةقوطق دادع ةيولمع ليحستلا يف

Health and Power

Apply

Cancel

نع لجلسلا مداوخ > ماظنلا لجلس > ةرادال لىل لقتنا ،ليحستلا تاداع لىل لوصول دعب



Administration

1

System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

▶ Time Settings

Add Remote Log Server

X

Server Definition: By IP address By name

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

Log Server IP Address/Name:

UDP Port: (Range: 1 - 65535, Default: 514)

Facility:

Description:

Minimum Severity:

Apply

Close

9 ةوطخ ل

ةمئاق ل ي ف ةمئال م ل ا ت ا د ا د ع | > SNMP ل ل ا ق ت ن ا ، SNMP ر ب ع ن ي و ك ت ل ل



SNMP

1

Engine ID

Views

Groups

Users

Communities

SNMP تامالعل نيكمت نم دكأت

Trap Settings

SNMP Notifications: Enable

Authentication Notifications: Enable

مقو SNMPv1,2 مالعلال یملتسم > SNMP ىل لقتنا، مالعلال یملتسم ديدحتل
SNMP مكحت ةدحول IP ناونع ةفاضل لوقحل نيوكتب

▼ SNMP 1

Engine ID

Views

Groups

Users

Communities

Trap Settings

Notification Recipients
SNMPv1,2 2

نيوكتلا ظفحل ظفح ةنوقياً قوف رقنا

ققحتلا

لوحملا ليصوت ءاغلإب مق ،نيوكتلا لمع نم ققحتلل

Syslog مداخل يف زاغلل نع ةرداص ةقاط عاطقنا ةلاس رضرع نكمي ،لاثلما اذه يف

text	from	date
<134>%AAA-I-CONNECT: New http connection f...	172.16.1.22	08/03 13:44:04...
<134>%COPY-I-FILECOPY: Files Copy - source UR...	172.16.1.22	08/03 13:46:57...
<133>%COPY-N-TRAP: The copy operation was ...	172.16.1.22	08/03 13:46:58...
<134>%COPY-I-FILECOPY: Files Copy - source UR...	172.16.1.22	08/03 13:57:15...
<133>%COPY-N-TRAP: The copy operation was ...	172.16.1.22	08/03 13:57:17...
<129>%DYINGGASP-A-POWER_LOSS: Shutdo...	172.16.1.22	08/03 13:57:36...

راقلا

Catalyst 1300 لوحملا ىلع ةنوكم راضتخا ةعمش دوجو عم !نودعتسم متنا نألا زاهلاب ةقاطلا نادقف يف تالكشم يا ىلا كهيبنت كنكمي ،switch

Catalyst تالوحم لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصلل ةيلاتلا تاحفصلا عجار 1300 switches.

- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches](#) تالوحملا تازيم ةنراقم ىلا ةيقرتلا اذامل
- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches](#) تالوحملا ىلع ةعيرس ةرطن

Catalyst. ةلسلس [قرادإ لیلد](#) یلإ عجرا، یرخأ تازیمو تانیوکت یلع لوصحلل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا