

# ةلسلسلا نم تالوحملا ةرشابملا ةرادإلا تامولعم ةحول مادختساب Cisco Business 220 Cisco Business

## فدهلا

Cisco Business نم 2.3.0 رادصإلا معد ةيفي كحيضوت وه دنتسمل اذه نم فدهلا اهترادإو Cisco Business 220 ةلسلسلا نم تالوحملا Dashboard (CBD).

## ةمدقملا

لامعأ ةكبش ةبقارم ىلع كدعاست تاودأ Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول رفوت ايئاقلت كتكبش فاشتكاب Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول موقت. اهترادإو Cisco لثم اهتبقارمو Cisco نم ةمومدملا لامعألا ةزهجأ عيجم نيوكتب كل حمستو ةةلسلسالا لوصول طاقنو تاهجوملاو تالوحملا.

كلذىل ةفاضلإابو CBS220 switches تالوحملا ةرادإو فاشتكاب CBD 2.3.0 فيضي تالوحملا هذه نأل CBS220 تالوحملا ةرشابملا ةرادإلا معد اضيأ CBD 2.3.0 ل نكمي دحاو زاهج ةرادإ ةرشابملا ةرادإلا حيتت. نمضملا رابسملا معدل ءادألا ىل رقتفت ةةلحملا ةكبشلا ىلع قيقت ىل ةجالحا نود.

## ةيساسالا تابلطتملا

- نوكي نأ بجيف، ىلحم CBD قيقت مادختساب ةكبش ىلع CBS220 لوحملا ناك اذا. كلذك 2.3.0 ارادصإ رابسملا
- ةرشابملا ةرادإلا ةزيم مادختساب بجي، كلذل 2.3.0 رادصإلا وه CBS220 في CBD ليكو.
- ىلعأ وأ 2.3.0 رادصإلا CBD عم طقف.

## جماربال رادصإ | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- Cisco | 2.3.0 نم لامعألا تامولعم ةحول
- [\(تانايبلا ةقرو\)](#) CBS220 ةلسلسلا | 2.0.0.17

## تايوتحملا لودج

- [CBD ىلع CBS220 ل ةرشابملا ةرادإلا نيوكتب](#)
- [CBS220 ىلع CBD تاداعل نيوكتب](#)
- [قيقتلا](#)
- [دعب اذام؟](#)

CBD ىلع CBS220 ل ةرشابملا ةرادإلا نيوكتب

CBD (UI) ةرادإ مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا لجس



## Cisco Business Dashboard

User Name\*

admin

1

Password\*

.....

2

Login

3

### 2 ةوطخلا

نومدختسم > ةرادإ رتخأ

### 3 ةوطخلا

م ث دئاز ةنوقيا قوف رقنلاب ديدج مدختسم عاشنإ الوأ كنكمي وأ ،مدختسم ددح ريرحت قوف رقنا .مدختسملا ديدحت

Users User Settings



2

User Name

- [j](#)
- [operator](#)
- [cisco](#)

1

### 4 ةوطخلا

لفسأ ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق .نيمدختسملا ةرادإ ةحفص ىلإ لصت فوس عاشنإ رزلا ىلع رقنا .لوصولا حاتفم بيوبتلا ةمالع ىلع عالطالل ةحفصلا ديدج لوصولا حاتفم عاشنإ لوصولا حاتفم

**i** Use access keys to make requests to Cisco

Generate Access Key

Access Key ID

Description

## 5 ةوطخلا

ةق قوط .لوصولا حات فم ةي حالص ءاهتنا دعومب صاخلا راخلا دحو ووصولا لخدأ ظفح .

### Generate Access Key



Description

Lab Testing



Expires



Mar 30 2021 10:12



Never

Save

Cancel

خسنا .هب طبرت رمل رسلاو دي دجال لوصولا حات فم فرع م قث بنم لا راطلا اضرع يس .مت ةق قوط .اهني زخت و تامول عم لا

### New Access Key



Access Key ID

605 [redacted] 13b

Access Key Secret

bUE [redacted] pQ



**Copy and store your access key in a safe place**



The access key list does not display secrets in plaintext for security reasons, so this is the only opportunity you will have to record this secret. If you lose or forget the access key secret, you will have to revoke the access key and generate a new one.




I have recorded my access key

Done

في حالة فقدان معرف مفتاح الوصول، يتعذر العثور على سر المفتاح، وستحتاج إلى إنشاء مفتاح وصول جديد. بالنسبة للإدارة المباشرة ل CBS220، يتم استخدام مفتاح الوصول والسر فقط للاتصال الأولي بلوحة المعلومات. بمجرد تأسيس الاتصال، ستحول الإعدادات إلى استخدام مفاتيح وصول محدودة يتم إنشاؤها تلقائياً وتحديثها دورياً.

## 6 ةوطخلا

للقننللا عىج يف ةكبشلالا لىل ع رقنا ،ةكبش نىوكتل.



## 7 ةوطخلا

ةكبش ةفاضلالا عمجالا ةمالع زمر لىل ع رقنا .

### ☰ Cisco Business Dashboard

Map List



☐ Network

## 8 ةوطخلا

و ةسسؤملا نىو دت ب مق .ع قوملا تامولعم كلذ يف ام ب ،ةكبشلالا لىل صافات لخدأ  
OK قوف رقناو .ةبضار تفاللا ةزهجالا ةعومجم

Add Network

Name

Description

Organization


Default Device Group

Location

State

Country or region

ZipCode



Map data ©2021 10x

Ok Cancel

## تاداعل نىوكت CBS220 لىل CBD تاداعل نىوكت

## 1 ةوطخلا

لوحملل بىولا مدختسم ةهجاو لىل لوخدلا لىل جست ب مق .



## Switch

1

User Name

Password


English

2

Log In

### 2 ةوطخلا

CBD تادادع | > ةرادا ىلا لقتنا



### 3 ةوطخلا

يلى ام نيوكتب مق:

- Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول لاصتا ةلاح ضرعي - لاصتالا ةلاح
- نم لامعألا تامولعم ةحول لىسيئرلا لاصتالا لىك و رادصا ضرعي - لىكولا رادصا Cisco.
- ةحولب لاصتالا CallHome لىك و نيكم تل ققحت - CallHome لىك و نيكم مت م Cisco نم لامعألا تامولعم
- CallHome لىكول لىجستلا ةروطخ دىدحت - CallHome لىكول لىجس ىوتسم
- لاصتالا نيكم تل ققحت - تامولعم لاصتالا نيكم مت م
- يلى امم ادحاو ددح. Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول ناووع ددح - مداخل فىرعت لقق ىلا حل اص IP ناووع لادرايخلا اذ بلطتي - IP ناووع بسح 1.

IP م س ا / ن ا و ن ع

م س ا / ن ا و ن ع ل ق ح ي ل ا ف ي ض م ل م س ا ل ا خ د ا ك ن م ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ب ل ط ت ي - م س ا ل ا ب  
IP

- Cisco Business Dashboard ل ا م ع ا ل ا ت ا م و ل ع م ع ح و ل م س ا ل خ د ا - IP و ا ت ا م و ل ع م ل ا ع ح و ل م س ا ا ه ن ا و ن ع و ا Dashboard
- ت ا م و ل ع م ل ا ع ح و ل ب ل ا ص ت ا ل ل ا ل ا ت ل TCP ذ ف ا ن م د ح ا د د ح - ت ا م و ل ع م ل ا ع ح و ل ذ ف ن م  
1. (443) ي ض ا ر ت ف ا ل ا م د خ ت س ا .  
2. ي ف ط ق ف ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ر ف و ت ي . (1-65535: ق ا ط ن ل ا) م د خ ت س م ل ا ل ب ق ن م ف ر ع م .  
ت ا م و ل ع م ل ا ع ح و ل ن ا و ن ع ل ق ح ي ف ح ل ا ص ن ا و ن ع ل ا خ د ا ع ل ا ح
- ن م ل ا م ع ا ل ا ت ا م و ل ع م ع ح و ل ر ا ب س م ب ص ا خ ل ا ا ع س س و م ل ا م س ا ل خ د ا - ع س س و م ل ا م س ا  
ز ا ه ج ل ا ي ل ع ه ل ي غ ش ت م ت ي ي ذ ل ا Cisco
- Cisco Business Dashboard Probe ع ق و م م س ا ل خ د ا - ع ك ب ش ل ا م س ا
- ق و د ا ص م ل ل ه م ا د خ ت س ا م ت ي س ي ذ ل ا ح ا ت ف م ل ا ف ر ع م د د ح - ل و و ص و ل ا ح ا ت ف م ف ر ع م  
ع ح و ل و ز ا ه ج ل ا ي ل ع ه ل ي غ ش ت م ت ي ي ذ ل ا Cisco Business Dashboard Probe ن ي ب ا ل و ا ل ا  
Cisco Business ت ا م و ل ع م
- و ا ا ه ر ي ف ش ت ن ك م ي . ق و د ا ص م ل ل ه م ا د خ ت س ا ا ر م ل ا ر س ل ا د د ح - ل و و ص و ل ا ح ا ت ف م ر س  
ع ي د ج ب ا ل س ل س ك ي د ا ع ل ا ص ن ل ا ق ي س ن ت د ي د ح ت م ت ي . ي د ا ع ل ا ص ن ل ا ق ي س ن ت  
ح ا ت ف م ل ا ف ر ع م ن ي ي ع ت ب ج ي . (ا ف ر ح 160 ي ت ح) ع ا ض ي ب ت ا ف ا س م ن و د ب ع ي م ق ر  
ا ع م ع ي ر س ل ا ت ا د ا ع ل ا و

## Cisco Business Dashboard

Connection Status:

Agent Version:

Callhome Agent Enabled:  Enable

Callhome Agent Log Level:

Dashboard Connection Enabled:  Enable

Server Definition:  By IP Address  By Name

Dashboard Name or IP:

Dashboard Port:  (Range: 1 - 65535, Default: 443)

Organization Name:  (7/64 characters used)

Network Name:  (7/64 characters used)

Access Key ID:  (24/24 characters used)

Access Key Secret:  (6/160 characters used)

## قبطي ة ققطط.

Cisco Business Dashboard

Apply

Cancel

## ققحتللا

لوحمللا يف CBD تادادع| نمض لاصتالا ةللاضرع، لاصتالا سيسيأت نم ققحتلل up. رهظيس

Cisco Business Dashboard

Connection Status: **Up**

Agent Version: 2.3.0.20201216

Callhome Agent Enabled:  Enable

Callhome Agent Log Level: Notice

Dashboard Connection Enabled:  Enable

Server Definition:  By IP Address  By Name

Dashboard Name or IP: cbd .it

Dashboard Port: 443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)

Organization Name: Spectre (7/64 characters used)

Network Name: Quantum (7/64 characters used)

Access Key ID: 5t (24/24 characters used)


Access Key Secret: \*\*\*\*\* (6/160 characters used)

إذا كان CBD لديه شهادة موقعة ذاتيا مثبتة، تحتاج إلى تثبيتها على المحول لتأسيس اتصال صحيح.

## دعب اذام

نيوكت مت، لاثملا اذه يف. ةكبشلا لعل ةماع ةرطن ضرعل ططخملا ةطيرخ ضرع لوصو ةطقن، هجوملاب ةرشابم لصتم CBS220. ةرشابملا ةرادلل CBS220 لوحمللا رخآ حاتفمو، ةيكلسال

ةيؤر اننكمي. ةكبشلا ةزهأل "فاشتك" دجوي الف، جدم ربسم دوجو مدعل ارطن يف نوكتس ةزهأل هذه نأل ارطن CBS220 ب ةرشابم ةلصتملا ةكبشلا ةزهأل لوحمللا فرعي، رخآ ينعمب. لوحملل نييلحملل CDP و LLDP نيرواجملا نيلودجلا لعل ةدوجوملا ةزهأل فشتكي ال هنكلو ةرشابم هب ةلصتملا ةزهأل CBS220. ةدحاو ةوطخ نم رثكأ دع



رادصا، جذومننلا لثم لي صافات لوحملا يلع ةماع ةرظن بيوبتلا ةمالع ضرعتس  
ي لس لس لتلا مقرلاو، MAC ناونع، تباثلا جم انربلا

CBS220-8P-E  
172.16.1.22 View ...


**Overview** Actions

Information ↕

Model	CBS220-8P-E-2G
Firmware Version	2.0.0.13
PID VID	CBS220-8P-E-2G V01
MAC Address	14: :70
Serial Number	DN IN
Status	Online
Vendor	Cisco Systems, Inc
Device Group	<a href="#">Branch2</a>
Network	<a href="#">Branch 2</a>
Organization	<a href="#">Project X</a>

CBS220 switch لوحملا اهم عدي يتلا ةرادال فئاظو تاءارجال بيوبتلا رهظيس





إذا حاولت الاتصال بإصدار CBD أقل من 2.3.0، فقد ترى أخطاء في مخطط المخطط وفي تفاصيل علامة التبويب نظرة عامة. أيضا، لن تعمل الإجراءات المتاحة للجهاز.

## رارقلا

ةرادإلا مادختسال حاجنب كيدل CBS220 لوحمة ئهت ب تمق دقل !اهتلع ف دقل كتزهجأ ةرادإ اهللخ نم كنكمي يتلا ةلوهس لاب عتمتسا نألا CBD عم ةرشابملا كتكبشو.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا