

CBS 220 Series تالوحم ىلع GVRP نىوكت Switches

فدهلا

VLAN (GVRP) ةكبش لىجستلا لوكوتورب نىكمت ةيفىك لاقملا اذه حرشي هنىوكتو Cisco Business 220 Series تالوحم ىلع.

ةمدقملا

ىكىمانىد لكشب VLAN ةكبش نىوكت تامولعم لدابتب ةزهألل GVRP حمسي تامسلا لىجست لوكوتورب ىلإ GVRP دننسي. VLAN تاكبش نىوكت لىهستلا GVRP و GARP (GARP) ةماعلا ةمدقملا تامولعم حاتفملا ملتسي امذن. VLAN نأ نراق ملتسي لى، لىجست دجاوتى ال نأ VLAN ىقالتى نأ نراق لواحي ن. VLAN نأ نراق ملتسي لى، لىجست نأ VLAN لى قلىخي اىئاقلت حاتفملا، عاشن نأ نراق ملتسي لى.

هنإف، هطيشنت متي امذن. ذفنم لك ىلعو ماع لكشب GVRP طيشنت بجى VLAN تاكبش رشن متي ال. GARP (GPDUs) مزح تانايب تادحو ملتسي ولسري ىلع up نوكي نأ بجى، VLAN ةكبش رشنل. ةطشن ريغ اهنكل واهفيعت متي تال ىلعو ماع لكشب GVRP لىطعت متي، يضارتفا لكشب. لىقألا ىلع دحاو ذفنملا.

جماربال رادصا | قىبطلل ةلباقلا ةزهأل

- CBS220 ةلسلسلا | [\(تانايبلا ةقرو\)](#) 2.0.0.17

GVRP تاداع

1 ةوطخلا

CBS220 لوحمب ةصاخلا (UI) بىولا مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا لىجس.



Switch

admin **1**


●●●●●●●● **2**

English ▼

Log In **3**

2 ةوطخالا

دادع | ةي لمع GVRP > ةراد | VLAN ترتخأ

-  VLAN Management **1**
 - Default VLAN Settings
 - VLAN Settings
 - Interface Settings
 - Port to VLAN
 - Port VLAN Membership
 - GVRP Settings **2**

3 ةوطخالا

لوحملا ىلع ماع لك شب GVRP نيكم تل GVRP Global Status راي تخالا ةناخ ددح

GVRP Settings

GVRP Global Status: Enable

4 ةوطخلال

ةماعال GVRP ةلأح نييعتل قيبطت رقنا.

GVRP Settings

Apply

Cancel

GVRP Global Status: Enable

5 ةوطخلال

رقنا. ةلدسنم ةمئاق لىل يواسي عون نراق: حشرملا نم LAG وأ ءانيم اما ترتخأ ددحمال ةهجالول عونب ةصاخلا تاداعإل ضرعل لاقتنا قوف.

GVRP Setting Table



Filter: *Interface Type* equals to

1

Port



2

Go

6 ةوطخلال

ريرحت رقناو اهيلع GVRP نيوكت ديرت يتلا ةهجالول ديدحتل رايخال رز رقنا.

GVRP Setting Table



Filter: *Interface Type* equals to

Port



Go

1	Entry No.	Port	GVRP State	Dynamic VLAN Creation	GVRP Registration
2	1	GE1	Disabled	Disabled	Normal
3	2	GE2	Disabled	Disabled	Normal

7 ةوطخلال

ةيلالاتلا لوقحال نيوكتب مق:

- مئيس يتلا (LAG) تاطابت رالا عيمجت ةعومجم وأ ذفنملا) ةهجالول دح - ةهجالول GVRP مءدل "لاصتالا طخ" وأ "ماع" عضوي ف ذفانملا نيوكتب بجي. اهريرحت.
- ةهجالول هذه لىل GVRP نيكمئل دح - GVRP ةلأح.
- ءكبش ءاشنل ل قح ي ف **enable** رايخال ةناخ دح - ةيكيما ني دلل VLAN ءكبش ءاشنل مل اذإ ايكيما ني داه ءاشنل مئ يتلا VLAN ءكبش لىل لوصحلل ةيكيما ني دلل VLAN اذإ. ةدحمال ةهجالول لىل ءل VLAN ءكبشل GVRP تامولعم يقلت دنع ةدوجوم نكت

ىلع طوق فـرعتلاب لوحـمـلا موقـيس ،ةـيـكـيـمـانـيـدلـا VLAN ةـكـبـش ءاشـنـا لـيـطـعـت مـت
اـيـوـدي اـهـؤاشـنـا مـت يـتـلـا VLAN تـاـكـبـش

- ةـهـاـولـا لـعـجـلـا GVRP لـيـجـسـت لـقـح يـف **enable** رايـتـخـالـا ةـنـاـخ دـح - GVRP لـيـجـسـت
كـلـت VLAN ةـكـبـش لـ GVRP تـامـولـعـم يـقـلـت دـنـع VLAN ةـكـبـش لـىلـا مـضـنـت ةـدـحـمـلا
طـوق فـطـبـتـرت ةـهـاـولـا نـا فـ، GVRP لـيـجـسـت لـيـطـعـت مـت اـذا . ةـدـحـمـلا ةـهـاـولـا لـىلـع
اـهـلـيـغـشـت مـت يـلـا اـيـوـدي اـهـنـيـوـكـت مـت يـتـلـا VLAN ةـكـبـش

Edit GVRP Settings

Interface: Port GE1 LAG LAG1 **1**

GVRP State: Enable **2**

Dynamic VLAN Creation: Enable **3**

GVRP Registration: Normal Fixed **4** Forbidden

8 ةوطـخـلا

ةـدـحـمـلا ةـهـاـولـا ةـثـدـحـمـلا GVRP تـاـدـاـعـا طـفـحـل قـيـبـطـت قـوف رـقـنـا

Edit GVRP Settings





Interface: Port GE1 LAG LAG1

GVRP State: Enable

Dynamic VLAN Creation: Enable

GVRP Registration: Normal Fixed Forbidden



رارقـلا

كـيـدل CBS220 لـوحـمـ لـىلـع حـاـجـنـب GVRP نـيـوـكـتـب تـمـق دـقـل !اـهـتـلـعـف دـقـل

[Cisco Business 220 Series Switches](#) تـالـوحـمـلا ةـرادـل لـيـلد لـىلـا عـجـرا ،تـانـيـوـكـتـلا نـم دـيـزم لـىلـع لـوصـحـلل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ م س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ز م ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا