

ةكبشلا ةرادا لوكوتورب تاعومجم نيوكت ام لوحم ىلع (SNMP) طيسبلا

فدهلا

ىلع دعاسي ةكبش ةرادا لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب دعاسي اذهو. ةكبشلا ي ف ةدوجوملا ةزهجالا لوح اهتكراشمو اهنيختو تامولعملال ليچست (MIB) ةرادالا تامولعملال دعاوق SNMP مدختسي. ةكبشلا تالكشم ةجلالعملال لوؤسملال عيمجتل SNMP تاعومجم مادختسا متي. ةيمره ةقيرطب ةحاتملا تامولعملال نيختل SNMP ضرع قرط ىلا ليوختلاو لوصولا تازايتملا ىلا ادانتسا SNMP يمدختسم لكشب SNMP تاعومجم نم ةعومجم لك فيرعت متي. ةرادالا تامولعملال دعاوق ي ف ةفلتخم نامالا تايوتسمو ةعومجملا مسا نم ةعومجم بديرف.

هنأ ضررت في. ام لوحم ىلع اهنيوكتو SNMP ةعومجم عاشنلا ةيفي ك دنتسملا اذه حرشي رقنا، تامولعملال نم ديزم ىلع لوصولل. زاهجلل لعفلاب SNMP ضرع قرط نيوكت مت دق [انه](#).

قيربطلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

جماربال رادصا


- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

ام لوحم ىلع SNMP تاعومجم نيوكت

لوحملال ي ف بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا لچس 1. ةوطخلال

مدقتم ىلإ ضرعلا عضو ريغت ب مق 2 ةوطخلا

ت ناك اذا . SG300 Series و SG500 Series Switch ل و ح م ل ا ى ل ع ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ر ف و ت ي ال : ة ط ح ا ل م
[3. ةوطخلا](#) ىلإ يطخت ل ا ب مق ف ، ز ر ط ل ا ه ذ ه ك ي د ل



ت ا ع و م ح م ل ا > S N M P ر ت خ أ . 3 ة و ط خ ل ا

Getting Started

Dashboard

Configuration Wizards

Search

▶ Status and Statistics

▶ Administration

▶ Port Management

▶ Smartport

▶ VLAN Management

▶ Spanning Tree

▶ MAC Address Tables

▶ Multicast

▶ IP Configuration

▶ Security

▶ Access Control

▶ Quality of Service

▼ **SNMP**

Engine ID

ةديج SNMP ةومجم ءاشنال ةفاضل قوف رونا 4. ةوطخل

Groups

For group configuration to become effective, you may have to config

Group Table					
<input type="checkbox"/>	Group Name	Security Model	No Authentication Views		
			Read	Write	Notify
0 results found.					
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>					

An * indicates that the corresponding group configuration is inactive

ةومجم ال مسا لقح في SNMP ةومجم مسا لخدأ 5. ةوطخل

Group Name: (11/30 characters used)

Security Model: SNMPv1
 SNMPv2
 SNMPv3

SNMP_GROUP1. وه ةومجم ال مسا ، لاشم ال اذ في : ةطالم

يه تارايخل . نام ال جذومن ةقطنم في SNMP رادصل رايخل رزرتخأ 6. ةوطخل

- ةيصوصخ الو ةقداصم دجوت ال هنأ رايخل اذ في نوعي — SNMPv1
- نامضل ةقداصم ال رفوي امك . SNMPv1 تازيم مظعم رايخل اذ نمضتي — SNMPv2
- ةدمت عمل تانايل ال ني ب SNMP لئاسر لدابت
- ةيصوصخ ال عم ةقداصم ال مدقي و SNMPv2 تازيم رايخل اذ نمضتي — SNMPv3
- SNMP لئاسر ضرع اهنكم في طقف ةدمت عمل تانايل ال نأ نامضل

⚙️ Group Name: (11/30 characters used)

Security Model:
 SNMPv1
 SNMPv2
 SNMPv3

SNMPv3 رايتخا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

ةومجمل بولطملا نامألا يوتسم عم قفاوتت يتلا نيكم ت رايتخالا تاناخ دح. 7 ةوطخلا
يه تارايتخالا. اتي دح اهؤاشن مت يتلا SNMP

- ال ةقداصم ياً نييعت مدع رايتخالا اذه ينعى — ةيصوصخ ال ةقداصم دجوت ال ةومجمل تانايب ريفشت
- ةقداصم نمضيو SNMP لئاسر رايتخالا اذه قداصي — ةيصوصخ لا نودبو ةقداصملا اهلصأ
- اهريفشتو SNMP لئاسر ةقداصم ب رايتخالا اذه موقى — ةيصوصخ لا ةقداصملا

⚙️ Group Name: (11/30 characters used)

Security Model:
 SNMPv1
 SNMPv2
 SNMPv3

Enable	Security Level	View	Read	Write	
<input type="checkbox"/>	No Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/>	Read	Default	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/>	Read	Default	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Authentication and Privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	Read	Default	<input checked="" type="checkbox"/>

ىلا اهنىيعت نكمي يتلا MIB تانئاك نم ةيعرف ةومجمل يه SNMP ضرع قرط. 8 ةوطخلا
ي مدختسمب ةصاخلا راعشال او ةعارقلاو ةباتكلا تازايتما يف مكحتلل SNMP ةومجمل
رايتخالا تاناخ لثم ةبولطملا لوصول تازايتما دح. MIB نئاك تامولعم ىلع SNMP
ةومجمل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةبولطملا ضرعلا ةقيرط رتخاو مالع او ةباتكو ةعارق
ضرعلا قرط نم لك ىلع ةلدسنملا ةمئاقلا يوتحت. اتي دح اهؤاشن مت يتلا SNMP
مدختسملا لبق نم ةفرعملا ضرعلا قرطو ةيضرارثالا

- ةراتخملل ضرعلل ةقيرطل طوق ةءارق لل ةرادلل لوصو — ةءارق
- ةراتخملل ضرعلل ةقيرطل ةرادلل ىللى لوصولل ةباتك متي — ةباتك
- ةقيرط ي ف شوح شوح دنع SNMP يمدختسم ىللى مالعل ةلاس ر لاس رلا متي — مالعلل
SNMPv3 ىللى ع طوق رفوتم اذهو . ةراتخملل ضرعلل

Enable	Security Level	View		
<input type="checkbox"/>	No Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/> Read	Default	<input type="checkbox"/> Write
<input type="checkbox"/>	Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/> Read	Default	<input type="checkbox"/> Write
<input checked="" type="checkbox"/>	Authentication and Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Read	Default	<input checked="" type="checkbox"/> Write

هللغشت يراجلل نلوكتلل فلم ىللى SNMP ةعومجمل ظفحل قىببطت قوف رقنا 9. ةوطخلل

Group Name: (11/30 characters used)

Security Model: SNMPv1
 SNMPv2
 SNMPv3

Enable	Security Level	View		
<input type="checkbox"/>	No Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/> Read	Default	<input type="checkbox"/> Write
<input type="checkbox"/>	Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/> Read	Default	<input type="checkbox"/> Write
<input checked="" type="checkbox"/>	Authentication and Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Read	Default	<input checked="" type="checkbox"/> Write

اهنلوكت مت ي تللا ةعومجمل لل نامألل ىوتسم و نامألل جذومن ناك اذا (ىراىتلخا). 10. ةوطخلل
ذلفنل رلرحت قوف رقناو ةلباقملا رلرختالا ةناخ ددح ف، رلرلغتلل ىللى ةءاب
تارلرلغتلل

Enable	Security Level	View		
<input type="checkbox"/>	No Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/> Read	Default	<input type="checkbox"/> Write
<input type="checkbox"/>	Authentication and No Privacy	<input type="checkbox"/> Read	Default	<input type="checkbox"/> Write
<input checked="" type="checkbox"/>	Authentication and Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Read	Default	<input checked="" type="checkbox"/> Write

م ةلباقملا رلرختالا ةناخ ددح، ةعومجمل لودج نم تاعومجملل فذل (ىراىتلخا). 11. ةوطخلل
فذل قوف رقنا

Groups

For group configuration to become effective, you may have to configure the corresponding parameters on the [Views](#) page.

Group Table											
<input type="checkbox"/>	Group Name	Security Model	No Authentication Views			Authentication Views			Privacy Views		
			Read	Write	Notify	Read	Write	Notify	Read	Write	Notify
<input type="checkbox"/>	SNMP_Group	SNMPv3							Default	Default	DefaultSuper
<input checked="" type="checkbox"/>	SNMP_Group1	SNMPv3							Default	Default	DefaultSuper

لي غشت لاء دې نيوكت فلم ي ف تادادع إا ظفح لظفح قوف رقنا (ي راي تخا). 12. ةوطخ ل

cisco Language: English

Managed Switch

كيدل لوجم لى لى ع حاجن ب SNMP تاعومجم نيوكت نم نآا ل تي هت نا دق نوكت نأ ب جي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل