

لوصلو طاقتون في Wi-Fi 6 بة صاخلا تادادعإلا ةلسلسلا نم CBW 150

فدهلا

ةلسلسلا نم لوصلو طاقتون في ةدحمل Wi-Fi 6 تازيم ضارعتسا وه ةلاقملا هذه نم فدهلا Cisco Business 150.

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- CBW150AX | 10.2.2.0
- cbw151AXM | 10.2.2.0

ةمدقملا

جتنملا طخ نم يلاتلا ليجال CBW 151AXM ةكبش تاعسومو CBW150AX لوصلو ةطقن دعت 802 ةكبش ذيفنت في لثمتي نيسحت / ةديج ةزيم مهأ Cisco. نم لامعالل يكلساللا ةكبشلا ةللاعف ةدايز لالخنم انسحما ءادا هذه ةديجال لوصلو طاقتون رفوتو. 11ax / Wi-Fi 6. ةزهجال نم ربكأ دادعأ ةرادإ يلع اهتردقو.

لا تتوافق أجهزة CBW 15x series مع أجهزة CBW 14x/240 Series ولا يتم دعم التواجد على نفس شبكة LAN.

(UI) بيولا مدختسم ةهجاو إلى Wi-Fi 6 بة صاخ تادادعإ اهيف تفيضا عقاوم ةثالث كانه لوصلو ةطقنل:

- WLAN تادادعإ
- لوصلو ةطقن تادادعإ
- يكلساللا ددرتلا نيسحت

تايوتحمل لودج

- [Wi-Fi 6 WLAN تادادعإ](#)
- [لوصلو ةطقن تادادعإ](#)
- [\(DFS\) يكيمنيدلا ددرتلا ديدحت](#)
- [يكلساللا ددرتلا نيسحت](#)

Wi-Fi 6 WLAN تادادعإ

1 ةوطخلا


CBW150AX بة صاخلا بيولا مدختسم ةهجاو إلى لوخدلا ليحست



Cisco Business Wireless
Access Point


2 ةوطخلال

هاتإلالا ٱئانث رضأالاه سلالا قوف رقنلاب "ءاربأالاضرع ةقٱرط" سلالا لٱدببالا




3 ةوطخلال

WLAN تاكباش > ةكلسالاللا تاداعإلالا للاقننا




4 ةوطخلال

WLAN رٱرأال صاصرللا ملقلا ةنوقٱى لعل رقننا



5 ةوطخلال

ةقأببملا ةذفانلالا ف مرعن ةقطق.



6 ةوطخلال

ةمدقتم تاراخي بيوبتلا ةمالع ىل لقتنا

Edit WLAN

General

WLAN Security

VLAN & Firewall

Traffic Shaping

Advanced

Scheduling

7 ةوطخلال

معدل هذه WLAN ةكبش نيوكت مت ام اذا ىرت نأ كنكمي، *802.11ax BSS* نيوكت مسق تحت ميسقتو (*MU-MIMO*) ددعتم لادخال نيولمعتسمل اددعتم تارخمل فسألولىل عال طابترالال (*OFDMA*) ددعتم لوصولل ةدماعتمل تادرتل

802.11ax BSS Configuration

Down Link MU-MIMO ?

Up Link MU-MIMO ?

Down Link OFDMA ?

Up Link OFDMA ?


هذه مكنت افتراضيا وفي معظم الحالات ينبغي أن تترك عند قيمها الافتراضية.

لوصولل ةطقن تاداعل

لك ىل عوي دارلاب وي دارساسا ىل ع BSS نول دادع نيوكت تاراخي ىل ع روثعلا اضيأ كنكمي ةكبش عسوم وأ لوصولل ةطقن

1 ةوطخلال

لوصولل طاقن > ةيكلسالل تاداعلإل ىل لقتنا



2 ةوطخلال

صاصرللا ملقلا ةنوقيأ ىل ع رقنا، لوصولل ةطقن ريرحتل

Access Points

3 ةوطخل

ةعبات ملل ةقث بنملا ةذفانلا يف معن قوف رقنا

Edit AP

Access Point Radio(s) is in enable state. Editing the AP configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue?

Yes No

4 ةوطخل

نول نيوكت ىلع عالطالل (زتره/اجيج 5) 2 ويدرأ (زتره/اجيج 2.4) 1 ويدرأ للاقننالا كنكمي BSS.

APF01D-2D9E-0EC4(Active Primary AP)

General Primary AP Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5GHz) Mesh

5 ةوطخل

نول طبضب موقيس هنا ينعي اذه. ماع ىل BSS نول نيوكت نييعت متي، يضارتفا لكشب ويدرأ اذهل BSS.

BSS Color Configuration Global ?

يوصى باستخدام الإعداد الافتراضي.

6 ةوطخل

نول ةلح ليطعت وأ نيكمت مت، صصخم ىل BSS نول نيوكت طبض كنكمي، كلذ نم الذب ةتباث ةميق ىل BSS نول نييعت ويكلسال ساسأ ىل BSS.

القيم الصالحة للون BSS هي من 1 إلى 63.

BSS Color Configuration Custom ? 1

BSS Color Status ? 2

BSS Color 1 ? 3


DFS) فيكيما ني دللا ددرتل ديحت

موقيو كب ةصاخلا زتره/اجيج 5 طئارش ةبقارمب موقيو ةانق صيصخت ططخم وه DFS شحبتسو Wi-Fi قبست يتلا تاينقتلا نم لخادت فشتكا اذا تاونقلا ليطعت وأ ريغتب

نم عونلا اذه فشتكا اذإ .س قطلا رادارو ةيلتاسلا تالاصتالاو يركسعلا رادارلا نع اديحت
طبض مت اذإ AP وي داراهم دختسي يتلا تاجوملا يدم ريغي س ،لخادتم قاطن ىلع ةراشإلا
ايودي ةانقلا نييعت طبض مت اذإ قاطنلا لطييس وأ يلا ىلع ةانقلا نييعت

تاراطملا نم برقلاب طوقف شدي لخدتلا نم عونلا اذه

زتره ايج 5 ددرت ب ةيكلساللا لاسرالا ةزهجأ نأ ودبيو كلت DFS تاونق يديج مدختست تنك اذإ
DFS ماظن ب رثأتم ريغ قاطن رايتخاب كي لعف ،طوقس ةلاح يف




يكلساللا ددرتلا نيسحت

يكلساللا ددرتلا نيسحت ةمئاق يف Wi-Fi 6 تاراخي ضعب نيوكت ماع لكش ب كنكمي


1 ةوطخل

ضرع ةقيرط نيكم تب مق ،لوصول ةطقنل بيولا مدختسم ةهجاو ىلا لوخدلا ليجست دع
ءاربخلا



2 ةوطخل

يكلساللا ددرتلا نيسحت > ةمدقتم تاراخي ىلا لقتنا



3 ةوطخلال

الك TWT، معد ثبو ماع لكشب موندل تقوفده تزجعا وأ نكمي نأ تنأ TWT ليكشت حمسي وي دارلاب يكلسال اساس أيلع.

TWT Configuration

Target Waketime	2.4 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	?
	5.0 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	
Broadcast TWT Support	2.4 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	?
	5.0 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	

4 ةوطخلال

ريغتل كتزهجأ نيوكتو ماع لكشب هليطعت وأ BSS نول نيكمت BSS نيوكت كل حيتي ةفشكمل ةرواجملا لوصول طاقن إل ادانتسا ايئاقلت نولل تانييت.

في معظم الحالات، يوصى بوجود الإعداد الافتراضي للتمكين.

BSS Configuration

BSS Color	2.4 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	?
	5.0 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>	?
BSS Color Auto Assignment	2.4 GHz	Enable	? Last Run 384 seconds ago
	5.0 GHz	Enable	? Last Run 394 seconds ago

رارقلا

ةلسلسلا نم لوصول طاقن في Wi-Fi 6 ل ةدحمل ادادعإل نع ءيش لك فرعت تنأ نأل ةكبشب عتمتلاو تازيملا هذه مادختسال لوصول ةطقن نيوكتب مق Cisco Business 150. ةءافكلا ةيلع.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسملا اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسم لل معد ي و ت م م ي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا