

# N9K-C93180YC-FX3S ىلع ةيفاضإلا ةركاذلا ةقاطب لادبتسا

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ةيفاضإلا ةركاذلا معدجذامن](#)

[ةيفاضإلا ةركاذلا ةقاطب ديكأت](#)

[ةيفاضإلا ةركاذلا ةقاطب لادبتسا](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

## ةمدقملا

N9K-C93180YC-FX3S ىلع ةيفاضإلا ةركاذ ةقاطب لادبتسالا ةمزاللا تاوطخلال دنتسملا اذه فصوي.

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ ىقلى نأ ىصوي Cisco:

- N9K-C93180YC-FX3S

### ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاللا ةيفاضإلا تانوكملا او جماربلا تارادصإلا دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملال دنتست:

- N9K-C93180YC-FX3S
- (FRU) يناديملال لادبتسالا ةدحو

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملال عاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتكبش.

## ةيساسأ تامولعم

ةقاطب. ةيفاضإلا ةركاذ ةقاطب ةفاضإ معدمتي، Nexus 9300 Series تالوحم ضعبل ةبس نلاب



```
switch(config)# run bash sudo su
bash-4.3# dmidecode
<snip>
```

```
Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x0047
  Error Information Handle: Not Provided
  Total Width: 72 bits
  Data Width: 72 bits
  Size: 16384 MB
  Form Factor: DIMM
  Set: None
  Locator: DIMM_A1
  Bank Locator: NODE 1
  Type: <OUT OF SPEC>
  Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)
  Speed: 2667 MHz
  Manufacturer: Hynix Semiconductor
  Serial Number: 34F26686
  Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag
  Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK
  Rank: 2
  Configured Clock Speed: 2133 MHz
  Minimum voltage: Unknown
  Maximum voltage: Unknown
  Configured voltage: 0.003 V
```

<snip>

```
Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x0047
  Error Information Handle: Not Provided
  Total Width: 72 bits
  Data Width: 72 bits
  Size: 16384 MB
  Form Factor: DIMM
  Set: None
  Locator: DIMM_B1
  Bank Locator: NODE 1
  Type: <OUT OF SPEC>
  Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)
  Speed: 2667 MHz
  Manufacturer: Hynix Semiconductor
  Serial Number: 53E1BC40
  Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag
  Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK
  Rank: 2
  Configured Clock Speed: 2133 MHz
  Minimum voltage: Unknown
  Maximum voltage: Unknown
  Configured voltage: 0.003 V
```

ةيفاضإلا ةركاذلا ةقاطب لادبتسإ

1. لربك الة لازاو ل وحم الة قاط ل يغشت فاق يإ نم دك أن.
2. ةحول للاو ة يبل للو ل ريماس م الة لازاب مق.
3. ةرك اذلا ة قاطب ة لازال ى رسي الة تحت فلل ي فرط الك ىل ع ج ل لازم الة بحسا.
4. دي دجل ل وحم الة ةحول و ريماس م الة لازاب مق.
5. دي دجل ل وحم لل ى رسي الة تحت فلل ي ف ةرك اذلا ة قاطب ل خدأ.
6. ة يبل للو ل ريماس م ل اب اهن ي مأت ب مقو ةحول لل ل دب تسا.

## ةلص تا ذ تامول عم

- [Cisco Nexus 9000 Series](#) ل وحم ىل ل 16 Gigabit DIMM و 8 ة فاضا
- [Cisco](#) نم تال ي زنت ل او ي ن فلل م عدلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل