

# و AS5350 و AS5300 ROMmon J دادرتس| عارج| AS5400

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [إجراء الاسترداد](#)
- [التحقق من الصحة](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

تصف هذه الصفحة كيفية إستعادة موجه AS5300 و AS5350 و AS5400 العالق في ROMmon ( الأمر #rommon متأهب).

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لاسترداد موجه من وضع ROMmon، يجب أن يكون الموجه يمكن الوصول إليه فعليا ويجب أن يكون لديه وحدة طرفية متصلة بمنفذ وحدة التحكم.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco AS5300 التي تشغل برنامج Cisco IOS © الإصدار B(10)12.2.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

## [إجراء الاسترداد](#)

## أكمل الخطوات التالية:

1. أول شيء عليك القيام به هو البحث عن صورة صالحة في Flash.: للقيام بذلك، قم بإصدار الأمر `dev` لمعرفة الأجهزة وملفات Flash المتوفرة على الموجه الخاص بك:

```
rommon 1 > dev
```

```
:Devices in device table
```

```
id name
```

```
flash:1: flash partion 1
```

```
File size Checksum File name
```

```
bytes (0x58ec2c) 0xcc46 c5300-i-mz.122-10b.bin 5827628
```

```
bootflash: boot flash
```

```
< rommon 2
```

2. حاول التمهيد من إحدى هذه الصور.

3. حدد ما إذا كان الملف صحيحاً أم لا. إذا كان الملف صحيحاً، فهذا يعيدك إلى وضع العملية العادي.

```
rommon 2 > boot flash: c5300-i-mz.122-10b.bin
```

```
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x6dab38
```

```
##### : Self decompressing the image
```

```
#####
```

```
[OK] ...#####
```

### Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

.cisco Systems, Inc

West Tasman Drive 170

San Jose, California 95134-1706

.  
. .  
.

```
<Output suppressed . . . Press RETURN to get started ! !--- Press Enter AS5300 ---!
```

إذا لم يكن أي من الملفات صحيحاً، فأنت بحاجة إلى تنزيل صورة جديدة من برنامج Cisco IOS Software باستخدام أحد الإجراءات التالية: التنزيل باستخدام صورة التمهيد و خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) يمكنك الاطلاع على كيفية الترقية من ROMmon باستخدام TFTP مع صورة التمهيد للحصول على إرشادات تفصيلية. التنزيل باستخدام المودم Xmodem من ROMmon ارجع إلى إجراء التنزيل في وحدة تحكم المودم Xmodem باستخدام ROMmon لإجراء التنزيل بالتفصيل.

## التحقق من الصحة

للتحقق من تحميل الصورة الصحيحة، استخدم الأمر `show version`:

```
AS5300#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
(IOS (tm) 5300 Software (C5300-I-M), Version 12.2(10b), RELEASE SOFTWARE (fc1
    .Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc
    Compiled Thu 11-Jul-02 15:43 by pwade
Image text-base: 0x60008938, data-base: 0x608FE000
(ROM: System Bootstrap, Version 12.0(2)XD1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1
    AS5300 uptime is 0 minutes
```

System returned to ROM by reload at 00:12:33 UTC Sat Jan 1 2000

"System image file is "flash:c5300-i-mz.122-10b.bin

*Output suppressed* AS5300# ---!

Cisco IOS Software c5300-i- **show version** إخراج الأمر أعلاه أن الموجه قام بتحميل صورة برنامج - Cisco IOS Software c5300-i-  
.mz.122-10b.bin

## معلومات ذات صلة

- [صفحة دعم خوادم الوصول/البوابات العالمية](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل