

يكلسالا ةيلحملاء كبسلا افاسناد ئاسناد ئاسناد SLUP Catalyst 9800 اهلاص ساب مادختسا

تايوقتملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملما](#)

[ةيساسأتامولعم](#)

[ةعفترملا قميقلالباقمي ديلق تلا صيخرتلا](#)

[نيوكتلا](#)

[جمانرب Direct Connect CSSM](#)

[بـلـصـتمـ CSLU](#)

[جـتنـمـلـلـيـثـمـ عـدـمـتـ](#)

[يفـعـبـلـاـمـتـ CSLU](#)

[بـلـصـتمـ SSMـprem](#)

[لـيـكـوـلـلـخـنـمـيـكـذـلـلـلـقـنـلـلـنـيـوكـتـ HTTPS](#)

[لـاـصـتـالـاـرـتـاـوتـ](#)

[عنـصـمـلـاـيـفـ طـبـضـلـاـقـاعـاـصـيـخـرـتـ](#)

[فـزـجـالـاـلـادـتـسـاـواـ \(RMA\)ـ ةـعـجـرـتـسـمـلـاـ دـاـوـمـلـاـ صـيـخـرـتـ دـوـجـوـقـلـاجـيـفـ](#)

[ددـجـمـصـيـخـرـتـ لـيـجـسـتـنـمـ قـيـقـرـتـلـاـ \(SLR\)](#)

[اهـلاـصـ اوـعـاطـخـأـلـاـ فـاشـكـتـسـ](#)

[اهـرـاـيـتـخـاوـ ذـفـانـمـلـاـ صـحـفـوـتـنـرـتـنـالـاـيـلـلـوـصـولـاـ](#)

[Syslog](#)

[مزـحلـلـطاـقـتـلـاـتـاـيـلـمـعـ](#)

[بـمـأـلـاـ رـاهـطـاـ](#)

[عـبـتـلـاـعـاطـخـأـلـاـ جـيـحـصـتـ](#)

[ةـعـيـشـلـاـتـالـكـشـمـلـاـ](#)

[ةـيـامـحـلـاـ رـاجـتـالـوـحـمـلـبـكـ رـورـمـ ةـكـرـحـ وـأـتـنـرـتـنـالـاـيـلـلـوـصـوـيـأـ WLCـ نـمـضـبـتـيـ الـ](#)

[مزـحلـلـطاـقـتـلـاـيـفـ فـورـعـمـ رـيـغـ CAـ هـيـبـنـتـ](#)

[قلـصـ تـاذـتـامـوـلـعـمـ](#)

ةمدقملا

صـيـخـرـتـلـاـ اـذـهـ ءـاطـخـأـ فـاشـكـتـسـ اوـيـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ نـيـوكـتـ ةـيـفـيـكـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ فـصـيـ
ةـيـكـلـسـالـلـاـ ةـيـلـحـمـلـاـ ةـكـبـشـلـاـيـفـ مـكـحـتـلـاـ ةـدـحـوـلـعـ (SLUP)ـ ةـسـاـيـسـلـاـ مـادـخـتـسـاـبـ اـهـلاـصـ اوـ
(LAN)ـ Catalystـ 9800ـ (WLC)ـ نـمـ .

ةيساسألا تابلطتملا

تابل طتملا

ةيلاتلا عيضاوملا ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:


- ةسايسلاب مادختساب يكذلا صيخرتلا (SLUP)
- ةيكيلسلالا LAN ةكبش يف مكحتلا ةدحو Catalyst 9800 (WLC)

ةمدختسملا تانوكمل

ةنيعم ةيدام تانوكمموجمارب تارادصا ىلع دنتسملا اذه رصتقى ال.

ةصالخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوچوملا ةزهچألا نم دنتسملا اذه يف ةدراوللا تامولعملاءاشنإ مت
تناك اذا .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهچألا عيمج تأدب
رمأ يأ لمحملاريثأتلل كمهف نم داكتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

ةيساسأ تامولعم




داومل ةديفم عجارم وأ تاحارتقا ىلع ٖلاقملـا هـذه يـف ةـدراولـا نـاطـحـالـمـلـا يـوـتـحـتـ: رـيـذـحـتـ.
ـظـحـالـمـ لـكـ ةـعـارـقـبـ ـصـوـيـ . دـنـتـسـمـلـا اـهـيـطـغـيـ الـ يـتـلـاـ.

1. [نـمـ قـيـكـ ذـلـاـ جـمـارـبـلـاـ](#) رـيـدـمـ ةـبـاحـسـبـ رـشـابـمـلـاـ لـاصـتـالـاـ
2. CSSM ربـعـ [CSLU](#) (Cisco Smart License Utility Manager)
3. (رتـويـبـمـكـلـاـ ىـلـعـ قـيـكـ ذـلـاـ جـمـارـبـلـاـ رـيـدـمـ) ربـعـ CSSM بـ لـصـتـمـ


ىـلـاـ عـجـرـاـ، ىـلـعـ يـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ تـاهـوـيـرـانـيـسـ عـيـمـجـ ٖلاـقـمـلـاـ هـذـهـ يـطـغـتـ الـعـمـوـ. ةـيـفـاضـاـ تـامـوـلـعـمـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـلـ [قـسـاـيـسـلـاـ نـيـوـكـ لـيـلـدـ مـادـخـتـسـابـ](#) يـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ وـرـشـابـمـلـاـ لـاصـتـالـاـ عـاطـخـأـ فـاشـكـتـسـالـاـ ةـدـيـفـمـلـاـ رـمـأـوـأـلـاـ نـمـ ٖلاـسـلـسـ ٖلاـقـمـلـاـ هـذـهـ مـدـقـتـ، كـلـذـ Catalyst 9800 ىـلـعـ ٖسـاـيـسـلـاـ لـكـاـشـمـ مـادـخـتـسـابـ ٖرـكـاـذـلـاـ لـخـادـ SSMـ لـ يـكـذـلـاـ صـيـخـارـتـلـاـوـ CSLUـ اـهـاـلـصـاـوـ.

Directly Connected to CSSM



Cisco CSSM نـمـ () يـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ ةـبـاحـسـ مـادـخـبـ رـشـابـمـلـاـ لـاصـتـالـاـ 1. رـايـخـلـاـ


Connected to CSSM Through CSLU



356791

رابع لاصتالا 2. رايخل

SSM On-Prem Deployment



357508

(رتويبمكلا ىلع SSM) رتويبمكلا ىلع ئيكذلا جماربلا ريدم ربع لاصتالا 3. رايخل


يف مكحتللا تادحو ىلع طقف ٖلاقملار هذه يف ٖروركذملار ماوألا عيمج قبطنت: ٖظحال
ثدحأ رادصا وأ 17.3.2 رادصا لغشت يتلا (WLC) ئيكلساللا ئيلحملار كبسلا.

ٖعفترملار ميقلالاب اقم يديلقتلا صيخرتلا

ٖغىص زمرلا ع 9800 ٖزافح ٖداملا ىلإ ٖقمس ٖسأيس مادختساب يكذلا صيخرتلا ميدقت مت
بيولالا مدخلتسىم ٖهنجاو يف SLUP نيوكت ٖقمىاق 17.3.2 يلوايلا رادصا دقتفي (WLC).

قرط ڏطبع ی ديلقتلا يكذلا صيخرتلا فلتخيو 17.3.3. رادص الام اهمي دق ت مت يتل او:

- لاجم نم الدب ، smartreceiver.cisco.com، tools.cisco.com لصتت CSSM ب نآلـا WLC.
- (WLC) ڦيكلس الـا ڦيلجمـا ڦكبـشـلا يـف مـكـحـتـلا رـصـنـع سـسـفـت ، ليـجـسـتـلا نـم الـدبـ مـدـاـخـلـا ىـلـعـ دـوـجـوـمـلـا SSM وأـ CSSM بـ ڦـقـثـلـا نـآلـا.
- الـيلـقـ (CLI) رـمـاـأـلـا رـطـسـ ڦـهـجـاـوـ رـمـاـأـ رـيـغـتـ مـتـ.
- كـمـاـدـخـتـسـاـ نـعـ غـالـبـ إـلـاـ كـنـكـمـيـ كـلـذـ نـمـ الـدبـوـ . يـكـذـ صـيـخـرـتـ زـجـ كـانـهـ دـعـيـ مـلـ ايـوـديـ يـرـودـ لـكـشـبـ.
- نـوـدـبـ ڦـيـتـحـ اـهـتـقـاطـ لـمـاـكـ لـمـعـلـاـ ڦـنـجـلـلـاـ لـصـاـوـتـوـ . نـآلـاـ دـعـبـ مـيـيـقـتـ عـضـ وـ دـجـوـيـ الـ مـاـدـخـتـسـاـ نـعـ غـالـبـ إـلـاـبـ مـوـقـتـ نـأـ ضـرـتـفـمـلـاـ نـمـوـ ، فـرـشـلـاـ ىـلـعـ اـمـيـاـقـ مـاـطـنـلـاـ دـعـيـ . صـيـخـرـتـ مـتـيـ ڦـيـتـلـاـ تـاـكـبـشـلـاـ ڦـلـاحـ يـفـ ايـوـديـ وأـ ايـئـاـقـلـتـ)ـ يـرـودـ لـكـشـبـ كـبـ صـاـخـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ (ـعـاـوـهـلـابـ اـهـفـاقـيـاـ).



دـكـأـنـفـ ، Cisco Catalyst 9800-CL عـونـ نـمـ ڦـيـكـلـسـ الـاـ مـكـحـتـ ڏـدـحـوـ مـدـخـتـسـتـ تـنـكـ اـذـاـ:ـ رـيـذـحـتـ Cisco IOS® XE لـوـحـمـلـابـ أـدـبـتـ ڦـيـتـلـاـ ڦـيـمـاـزـلـإـلـاـ ACK تـاـبـلـطـتـمـبـ ڦـيـارـدـ ىـلـعـ كـنـأـ نـمـ مـكـحـتـلـاـ ڏـدـحـوـبـ صـاـخـلـاـ رـاـقـلـاـوـ RUMـ رـيـرـاقـتـ دـادـعـاـتـاـبـلـطـبـمـ عـجـارـ Cupertino 17.7.1ـ .

نيوكتلا

جمانرب Direct Connect CSSM

رمأوألا هذه ذيفنت مزلي، ءقث عاشنإل، CSSM ىلع زيمملـا زمرـلا عـاشـنـا درـجـمـبـ:

يـفـ لـقـأـلـاـ ىـلـعـ 2ـ تـامـادـخـتـسـالـاـ دـدـعـ نـوـكـيـ نـأـ بـجـيـ .ـزـيـمـمـلـاـ زـمـرـلـلـ يـصـقـأـلـاـ دـحـلـاـ :ـةـظـحـاـلـمـ يـفـ (ـWLCـ)ـ يـفـ HA SSOـ.

```
configure terminal
ip http client source-interface <interface>
ip http client secure-trustpoint <TP>
license smart transport smart
license smart url default
exit
write memory
terminal monitor
license smart trust idtoken <token> all force
```

- تاذ مزحلـاـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـاـ مـتـيـسـ يـتـلـاـ لـ3ـ ةـهـجـاـوـلـاـ رـمـأـلـاـ دـدـحـيـ اـهـنـمـ صـيـخـرـتـبـ ةـلـصـلـاـ
- مـتـيـ يـتـلـاـ ةـدـاهـشـلـاـ/ـاـهـبـ قـوـثـوـمـلـاـ ةـطـقـنـلـاـ showـ رـمـأـلـاـ مـادـخـتـسـابـ TrustPointـ مـسـاـ ىـلـعـ روـثـعـلـاـ نـكـمـيـ CSSMـ تـالـاـصـتـالـ اـهـمـادـخـتـسـاـ crypto pki trustPointsـ.ـوـأـيـتـاـذـ ةـعـقـوـمـ TPـ ةـدـاهـشـ مـادـخـتـسـابـ يـصـوـيـ ىـلـعـ طـقـفـ ةـرـفـوـتـمـلـاوـ،ـ MICـ مـسـاـبـ اـضـيـأـ ةـفـوـرـعـمـلـاـ)ـ ةـتـبـثـمـلـاـ ةـعـنـصـمـلـاـ ةـكـرـشـلـاـ ةـدـاهـشـ 9800ـ وـ 9800ـ80ـLـ وـ 9800ـ40ـ.
- ةـيـكـلـسـالـلـاـ ةـيـلـحـمـلـاـ ةـكـبـشـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ رـصـنـعـ ةـعـابـطـبـ terminal monitorـ رـمـأـ مـوـقـيـ حـاجـنـبـ ةـقـثـلـاـ هـذـهـ عـاشـنـاـ نـمـ دـكـأـلـاـ يـفـ دـعـاـسـيـ اـمـكـ،ـ مـكـحـتـلـاـ ةـدـحـوـلـاـ تـالـجـسـلـلـ (ـWLCـ)ـ يـفـرـطـلـاـ ضـرـعـلـاـ زـاهـجـاـ لـمـيـطـعـتـ نـكـمـيـ no monitorـ.
- ةـكـبـشـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ مـئـاـوـقـ عـيـمـجـلـ رـيـخـأـلـاـ رـمـأـلـاـ يـفـ allـ ةـيـسـاسـأـلـاـ ةـمـلـكـلـاـ لـوـقـتـ CSSMـ مـادـخـتـسـابـ ةـقـثـلـاـ عـاشـنـإـلـ HA SSOـ يـفـ (ـWLCـ)ـ ةـيـكـلـسـالـلـاـ ةـيـلـحـمـلـاـ
- يـتـلـاـ ةـيـنـاـمـئـتـسـالـاـ قـيـدـانـصـلـاـ نـمـ يـأـ ئـطـخـتـيـ نـأـ WLCـ لـ ةـيـسـاسـأـلـاـ ةـمـلـكـلـاـ ةـوـقـ لـوـقـتـ .ـدـيـدـجـ نـاـمـتـئـاـ قـيـدـانـصـ عـاشـنـاـ لـواـحـيـوـ اـقـبـسـمـ اـهـؤـاشـنـاـ مـتـ

نمـ ةـدـحـاـوـ ةـقـيـقـدـ دـعـبـ يـرـخـأـ ـرـمـ 9800ـ لـاـ لـواـحـيـسـفـ ،ـقـقـثـلـاـ عـاشـنـاـ مـتـيـ مـلـ اـذـاـ :ـةـظـحـاـلـمـ ضـرـفـلـ يـرـخـأـ ـرـمـ زـيـمـمـلـاـ زـمـرـلـاـ رـمـأـ لـخـأـ .ـتـقـوـلـاـ ضـعـبـلـ يـرـخـأـ ـرـمـ لـواـحـيـ الـ مـثـ رـمـأـلـاـ ذـيـفـنـتـ دـيـدـجـ ةـقـثـ عـاشـنـاـ.

بـ لـصـتـمـ CSLU

ىـلـعـ اـضـيـأـ رـفـوـتـمـ (ـWindowsـ)ـ ىـلـعـ مـئـاـقـ قـيـبـطـتـ وـهـ Ciscoـ (ـCSLUـ)ـ يـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ ةـادـأـ رـيـدـمـ مـهـلـمـعـ نـكـاـمـأـ نـمـ ةـطـبـتـرـمـلـاـ تـاجـتـنـمـلـاـ نـمـ اـهـتـالـيـثـمـ وـصـيـخـارـتـلـاـ ةـرـادـاـ نـمـ ءـالـمـعـلـاـ نـكـمـيـ (ـLinuxـ)ـ ةـرـشـابـمـ يـكـذـ صـيـخـرـتـبـ اـهـنـيـكـمـتـ مـتـ يـتـلـاـ تـاجـتـنـمـلـاـ تـالـيـثـمـ طـبـرـلـاـ رـاـرـطـضـالـاـ نـمـ الـدـبـ Ciscoـ (ـCSSMـ).

صيخرتلار نويوكتل اهمامات إل ىرخأ تاووطخ كانه. طقف Wireless 9800 نويوكلت مسقلالا اذه يطغى متى يتلاو، (كلذ لىا امو CSLU جمانرب نويوكتو، CSLU تيبيثت لثتم) مادختساب وأ جتنم ليثم اهأدب لاصتا ئقيرط ذيفنت ديرت تنك اذا ام. [نويوكتلار قلدا](#) يف اهتيطغت قباطملار ماهملالا لسلست لامكى وأ، اهأدب CSLU.

جتنملار لىيڭىم عدب مت

1. CSLU لىا مكحتلا ئدحو نم ئكبسلىا لىا لوصولالا ئيناكما نامض.
2. cslu: ئىلع لقنىلا عون نىييعت نم دكأت.

```
(config)#license smart transport cslu  
(config)#exit  
#copy running-config startup-config
```

3. اذا ئارجا ئيىفتىلىا ئجاجىب تىنأف، مكحتلا ئدحو ئطساوب CSLU فاشتكا ديرت تنك اذا يف بغرت تنك اذا ئارجا يأ بلىطتى الـ DNS، مادختساب CSLU فاشتكا يف بغرت تنك ييلاتلا رمألا لاخدا ئىجريف، URL ناونع مادختساب ھفاشتكا:

```
(config)#license smart url cslu http://<cslu_ip>:8182/cslu/v1/pi  
(config)#exit  
#copy running-config startup-config
```

يىف عدبلا مت CSLU


ئيناكما نم ققحتلا وە بولطملا دىحولما ئارجا نوكي، CSLU ھتأدپ يىزدىلا لاصتا نويوكت دنۇع لوصولالا اذه نامض و مكحتلا ئدحو نم CSLU لىا ئكبسلىا لىا لوصولالا.

SSM-ئىلع ب لىصتىم prem

بجى. رشابملار لاصتا ام دىلە تىقۇملا نيزختىلا ئركا زىلە ئىلە سىچىرىنىڭدىن SLUP (17.3.2 تارادىصىلار ئېرسىنلىپ. قبسمىلار دادعىلا ئىلە ئىچىرىنىڭدىن 8-202102-8 رادىصىلار لىيغىشىت دىنە لوصولالا يف مكحتلا ئدحو بىراخىلا URL ناونع مادختساب ئىصىۋى، (ئىچىرىنىڭدىن تارادىصىلار و صيخرتلار تىنە ئاقباسم ئەدوچوملا WebUI URL ناونع ئىلە لوصىحلا نكىمىي. لقنىلا عونو و ماعلا مسقلالا <يىرها ئۆزىلاباسىحلىا> <نوزخەملا> يىكىذىلا.


```
configure terminal  
ip http client source-interface <interface>  
ip http client secure-trustpoint <TP>  
license smart transport cslu  
license smart url https://<on-prem-ssm-domain>/SmartTransport  
crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint  
    revocation-check none  
exit  
write memory  
terminal monitor
```

زيمملـا ةـقـثـلـا زـمـرـمـادـخـتـسـا مـدـاخـلـا ىـلـعـ دـوـجـوـمـلـا SSM بـلـطـتـيـ الـ.



PKI-3-CRL_FETCH_FAILED: راضح ا لشف دقف ، ئلاسرلا ىقلتت تنك اذا: ئطحالـم
CRL TrustPoint SLA-TrustPoint نـيـوـكـتـبـ مـقـتـ مـلـ كـنـأـلـ كـلـذـوـ، ئـلـاحـ يـفـ
ئـلـاحـ يـفـ . ئـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـلـ ئـمـدـخـتـسـمـلـاـ ئـقـثـلـاـ ئـطـقـنـ يـهـ هـذـهـ
نـمـضـ SLA-TrustPointـ . نـايـحـأـلـاـ بـلـغـأـ يـفـ صـيـخـرـتـلـاـ مـدـاخـلـعـ دـوـجـوـمـلـاـ نـوـكـتـ،
ئـقـبـسـمـلـاـ لـيـغـشـتـلـاـ نـيـوـكـتـ بـلـطـتـمـ نـوـكـيـ يـلـاتـلـابـوـ، اـهـلـ CRLـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ نـكـمـيـ الـ اـيـتـاـذـ عـقـومـ دـاهـشـ
لـاـطـبـإـلـاـ مـدـعـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ تـايـلـمـعـ.

HTTPS لـيـكـوـلـالـخـ نـمـ يـكـذـلـاـ لـقـنـلـاـ نـيـوـكـنـ



زمرلا نم 17.9.2 رادص إلأ نم ارابتعا مهيلع قدصملا عالكولا مععد دعب متى مل: ظحالم ربتعاف، كب ظصالخا ئيساسألا ئينبلا يف مهيلع قدصم عالك و مدخلتسن تنك اذا نم عونلا اذه معدي هنإ! [Cisco Smart License Utility Manager \(CSLU\)](#)، قادأ ريدم مدخلتسا مداخللا.

تاوطخل لامكأ، يكذلا لقنلا عضو مدخلتسا دنع CSSM ب لاصتالل ليك و مدخلتسا ال ئيلاتلا:

```
configure terminal
  ip http client source-interface <interface>
  ip http client secure-trustpoint <TP>
  license smart transport smart
  license smart url default
  license smart proxy address <proxy ip/fqdn>
  license smart proxy port <proxy port>
exit
write memory
terminal monitor
```

```
license smart trust idtoken <token> all force
```

لاصتالا رتاوت

ريثأت نم ام ىقلتني GUI وأ CLI يف تلکش عيطةسي تنأ ريرقتلا ۋەرتەن.

دادعىل ينمزلا لصافلا نېوكت نع رظننلا ضغب، تاعاس 8 لك CSSM On-prem ۋە Z9800 زارت (WLC) ۆيكلساللا ۆيلحەملا ۆكبىشلا يف مكھتلە ۋەدھولىنىتت Smart Software Manager ۋە قەنمەلە لوصوللا طاقن نأ ينعني اذە. (CLI) رماوەلا رطس ۆھجاو وأ بىوللا ۆھجاو ربىر رەقەتلا ۋە يادبىلا يف اھمامضندا دعب تاعاس 8 ىتح CSSM ىلع رەھەت نأ نكمى اثىدە.

مادختساب اهنع غالباً او صيخارتلاباسح اھىف مەتى يەتلە ۆيلاتلە ۆرمەلە فاشتىكا كەنگەمى show license air entities summary. جارخا نم اعزز رەمەل اذە دەعىي ال show tech ۋە show license all:

```
<#root>
```

```
WLC#
```

```
show license air entities summary
```

```
Last license report time.....: 07:38:15.237 UTC Fri Aug 27 2021  
Upcoming license report time....: 15:38:15.972 UTC Fri Aug 27 2021  
No. of APs active at last report....: 3  
No. of APs newly added with last report....: 0  
No. of APs deleted with last report....: 0
```

عنصەملە يف طبضلا ۋە دادعە صيخرت

الو طبض ۋە دادعە عنصەملە ۆقۇۋلىكىشتەن ھەصىخرت نم لك Catalyst 9800 WLC ىقلتىي نأ نكمى Li مەجەت ۋە دادعە اذە بىلەتتىي. يەخالا تانىيوكىتلا عيەمەجە ظەفتحى لازىي WLC:

```
WLC-1#license smart factory reset  
%Warning: reload required after "license smart factory reset" command
```

ۆزەجەللا لادبتسا وأ (RMA) ۋە ئەرجەرسەللا داومەلە صيخرت دوجو ۋە لاح يف

ىلى ۆچاپ 9800 زارت (WLC) ۆيكلساللا ۆيلحەملا ۆكبىشلا يف مكھنلە ۋەدھوتنەك اذى جەنرب CSSM/On-Prem Smart فەذەللا قىباسلا زاھىجلا صيخارت دەدەن رادصا بىلەتتىي. دىدەج زاھىجك ھەروصەت مەتىي و جەتنەمەلە تالىيىتمەن تەجەتىلە:

Smart Software Licensing

Alerts | Inventory | Convert to Smart Licensing | Reports | Preferences | On-Prem Accounts | Activity

Virtual Account: Wireless TAC

3 Major

General	Licenses	Product Instances	Event Log	
Actions				
Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
UDI_PID:C9800-CL-K9; UDI_SN:9V4ZPZPN8DW;	C9800CL	2021-May-21 21:37:46		Actions ▾ <div style="position: absolute; top: -10px; left: 0px; width: 100%; background-color: white; padding: 5px;"> Transfer... Remove... </div>

(SLR) ددح مصيخرت ليجست نم ةيقرتلا

ىم سـت لـاصـتـا نـوـد ةـصـاخـ صـيـخـرـتـ ةـقـيـرـطـ ، 17.3.2ـ نـم مـدـقـأـلـا ، مـدـقـأـلـا WLC تـارـادـصـا تـلـمـعـتـسـا مـدـخـتـسـتـ يـتـلـا تـارـادـصـا إـلـا يـفـ هـذـهـ صـيـخـرـتـلـا ةـقـيـرـطـ لـامـهـا مـتـ . (SLR) صـاخـ صـيـخـرـتـ لـيـجـسـتـ SLUP (17.3.2ـ ثـدـحـأـلـا تـارـادـصـا إـلـا وـ).ـ

17.4.1، 17.3.2 رادص إلا رشن ىل SLR مدخلتست تناناك 9800 مكحهت ةدحو ةيقرتب تمق اذا مق. SLR رم اوأ ىلع دامتعالا نم الدب لاصتا نود SLUP ريراقت دادع ىل لاقتنالاب يصويف صيخرتلا لخدم مادختساب كل ذليجست وصيخرتلا مادختساب صالح RUM فلم ظفحب ددع نع ريراقت مدقى اذهف ، ثدحألا تارادص إلا يف ادوجوم دعي مل SLR نألا ارظنون. يكذلا مت نكلو ةروظحم صيخارتلا دعوت مل . مدخلتس مريغ صيخرت يأ قلطوي حيحصلأا صيخارتلا قيقدلأا مادختسسالا ددع نع غالبإلا.

اھحالص او عاطخآل ا فاشڪتسا

اھرایت خاو ذفان ملا صحفو تون رتن إلأ يلإ لوص ولأ

دي دجلـا SLUP مـدخلـتـسـي ، يـديـلـقـتـلـا يـكـذـلـا صـيـخـرـتـلـا اـهـمـدـخـتـسـي يـتـلـا tools.cisco.com نـمـالـدـبـ لـاجـمـلـا اـهـدـهـ لـوـحـتـي ، ةـلـاقـمـلـا هـذـهـ ةـبـاتـكـ تـقـوـيـفـ . ةـقـثـلـا عـاـشـنـإـلـ smartreceiver.cisco.com لـاجـمـ لـاجـمـلـا اـهـدـهـ لـوـحـتـي ، ةـلـاقـمـلـا هـذـهـ ةـبـاتـكـ تـقـوـيـفـ . ةـقـثـلـا عـاـشـنـإـلـ smartreceiver.cisco.com لـاجـمـ مـادـخـتـسـا مـدـعـ بـجـي ، عـيـمـجـتـلـلـ ةـلـبـاقـ نـيـوـانـعـلـا هـذـهـ لـكـ تـسـيـلـ . ةـدـدـعـتـمـ ةـفـلـتـخـمـ IPـ نـيـوـانـعـىـلـا رـابـتـخـاـىـلـعـ ةـرـدـقـلـا مـدـعـ . WLCـ نـمـ تـنـرـتـنـإـلـا ئـلـاـ لـوـصـوـلـا ةـيـلـبـاقـ رـابـتـخـاـكـ لـاصـتـاـلـا تـارـابـتـخـاـ حـيـحـصـ لـكـشـبـ لـمـعـتـ الـاهـنـأـ يـنـعـيـ الـمـادـوـخـلـا هـذـهـ لـاصـتـاـ

ةيلباق رابتخاك 443 ذفنمل ربع Telnet جمانرب مادختسا بجي ،لاصتا رابتخا نم الدب
ةرشابم وأ smartreceiver.cisco.com لاجم لباقم اما Telnet جمانرب نم ققحتلا نكمي .لوصولا
حوتفرمك ترهظ يغبني عانيم ،عنمي نوكى رورم ةكرح نوكى ال نا .مدخلل IP نيونانع لباقم
جاجتنالا يف

```
WLC-1#telnet smartreceiver.cisco.com 443
Trying smartreceiver.cisco.com (192.330.220.90, 443)... Open <-----
[Connection to 192.330.220.90 closed by foreign host]
```

Syslog

يـف مـكـحـتـلـا رـصـنـعـ نـإـفـ، زـيـمـمـلـا زـمـرـلـا نـيـوـكـتـ عـانـثـأـ terminal monitor رـمـأـلـا نـيـكـمـتـ مـتـ اـذـاـ رـمـأـلـا رـطـسـ ـةـهـجـ اوـ يـفـ ـقـلـصـلـا تـاذـ تـالـجـسـلـا عـبـطـيـ (WLC) ـةـيـكـلـسـالـلـا ـةـيـلـحـمـلـا ـةـكـبـشـلـاـ وـدـبـتـ. show loggingـ رـمـأـلـا لـيـغـشـتـبـ تـمـقـ اـذـاـ لـئـاسـرـلـا هـذـهـ ـىـلـعـ لـوـصـحـلـا اـضـيـأـ نـكـمـيـ (CLI). يـلـيـ اـمـكـ حـاجـنـبـ اـهـسـيـسـأـتـ مـتـ يـتـلـا ـةـقـثـلـاـ تـالـجـسـ

```
WLC-1#license smart trust idtoken <token> all force
Aug 22 12:13:08.425: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_DELETED: A key named SLA-KeyPair has been removed from key store
Aug 22 12:13:08.952: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named SLA-KeyPair has been generated or imported
Aug 22 12:13:08.975: %PKI-6-CONFIGAUTOSAVE: Running configuration saved to NVRAM
Aug 22 12:13:11.879: %SMART_LIC-6-TRUST_INSTALL_SUCCESS: A new licensing trust code was successfully installed
```

وـأـ فـرـعـمـ دـاخـ نـوـدـبـ (WLC) ـةـيـكـلـسـالـلـا ـةـيـلـحـمـلـا ـةـكـبـشـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـا رـصـنـعـ تـالـجـسـ لـمـعـيـ الـ دـاخـ نـوـدـبـ:

```
Aug 23 09:19:43.486: %SMART_LIC-3-COMM_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart Software Manager
```

نـكـلـوـ، لـمـعـيـ دـاخـ عـمـ (WLC) ـةـيـكـلـسـالـلـا ـةـيـلـحـمـلـا ـةـكـبـشـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـا رـصـنـعـ تـالـجـسـ تـنـرـتـنـ إـلـاـ لـوـصـوـلـاـ نـوـدـبـ:

```
Aug 23 09:23:30.701: %SMART_LIC-3-COMM_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart Software Manager
```

مزـحـلـا طـاقـتـلـا تـايـلـمـعـ

نـأـلـاـ، رـبـعـ روـرـمـلـ اوـ CSMـ/On-premـ HTTPSـ وـ WLCـ نـيـبـ لـاـصـتـالـاـ رـيـفـشـتـ نـمـ مـغـرـلـاـ ـىـلـعـ لـهـسـأـ رـبـتـعـتـ. ـقـقـثـلـاـ ءـاعـشـنـاـ عـنـمـتـ يـتـلـاـ بـاـبـسـأـلـاـ نـعـ فـشـكـيـ نـأـنـكـمـيـ مـزـحـلـاـ طـاقـتـلـاـ ذـيـفـنـتـ ـةـيـلـحـمـلـاـ ـةـكـبـشـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ ـةـدـحـوـبـ ـةـصـاـخـلـاـ بـيـوـ ـةـهـجـ اوـ لـالـخـ نـمـ مـزـحـلـاـ طـاقـتـلـاـ ـةـمـجـلـ ـةـقـيـرـطـ (WLC)ـ ـةـيـكـلـسـالـلـاـ.

ـةـدـيـدـجـ طـاقـتـلـاـ ـةـطـقـنـ ءـاعـشـنـاـ. ـةـمـزـحـلـاـ طـاقـتـلـاـ >ـ اـهـجـاـلـصـ اوـ ءـاطـخـأـلـاـ فـاشـكـتـسـأـلـاـ لـقـتـنـاـ:

Troubleshooting > Packet Capture

	Capture Name	Interface	Monitor Control Plane	Buffer Size	Filter by	Limit	Status	Action
◀◀	0	▶▶	10	items per page				No items to display

ـىـلـاـ تـقـؤـمـلـاـ نـزـخـمـلـاـ مـجـ ـةـدـاـيـزـبـ مـقـ. ـةـشـاـشـلـاـ مـكـحـتـىـوـتـسـمـ رـاـيـتـخـاـ ـةـنـاـخـ نـيـكـمـتـ نـمـ دـكـأـتـ

رورم ڈکھ یلع لوصحلا متی . طقتلا تnek یغبني یأ نراقلالا تفضأ . یصقأ دحک تیاباجیم
ڈدھملالا ڈھجاولانم وایضارتفالکشب ڈیکللساللا ڈرادالا ڈھجاونم یکذلا صیخرتلا
بip http client source-interface:

Create Packet Capture

Capture Name* (highlighted)

Filter* ▼

Monitor Control Plane (highlighted)

Buffer Size (MB)* (highlighted)

Limit by* ▼ secs ~ 1.00 hour

Available (3) Search

Available (3)	Selected (1)
GigabitEthernet1 →	Vlan39 ←
GigabitEthernet2 →	
Vlan1 →	

Cancel Apply to Device

رمألا ليغشت و طاقتل الاتايل مع عدب Smart TrustToken <token> all force:

1. SYN-ACK & ACK Sequence مادختساب TCP و SYN QS لج عاشنا.
 2. TLS دابت عم مدخل او مداخل تاداهش QS لج عاشنا. سيسأتلا ئيلمع يهتنن .لي مع
 3. رفشم مزح دابت (قىيىبتلى تانايىب تاراطا) غلبت ثيچ QS لج عاشنا.
 4. FIN-PSH-ACK و Fin-ACK & ACK TCP ربع لوکوتورب QS لج عاهنا.

ڏڌان ٿيڌت تافعاضم ڪلڊ يف امب ، رٺڪا تاراطا ۽ لع ڦمزح لَا تاطقل پوتحت : ڦحالم



TCP طبلات ایپ ارادات او تانایا

طبولات ایپ ارادات او تانایا in order to في تذوقنأ مخدرتسي IP مخدرتسي 3 مخدرتسي CSSM Cloud نأ ام بـ حشـرمـ وـ WLCـ وـ CSSMـ اـذهـ تـلـمـعـتـسـاـ

ip.addr==172.163.15.144 or ip.addr==192.168.220.90 or ip.addr==172.163.15.144

بـ صـاخـلـاـ IPـ نـاـونـعـ ئـيـفـصـتـبـ مـقـ ،ـتـقـفـمـلـاـ نـيـزـخـتـلـاـ ئـرـكـاـذـىـلـعـ SSMـ مـادـخـتـسـاـ ئـلـاحـ يـفـ

ip.addr==<on-prem-ssm-ip>

مزح عـيـمـجـ ئـيـفـصـتـعـ مـةـرـشـابـمـ لـصـتـمـ CSSMـ عـمـ ئـحـجـانـ ئـقـثـ ئـسـسـفـمـ طـقـتـلـتـ مـزـحـ :ـلـاـثـمـ ئـمـاهـلـاـ طـاقـتـلـالـاـ:

No.	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Info
559	Aug 23, 2021 11:31:13.35...	192.168.10.150	192.133.220.90	TCP	22425 → 443 [SYN] Seq=0 Win=4128 Len=0 MSS=536
576	Aug 23, 2021 11:31:13.46...	192.133.220.90	192.168.10.150	TCP	443 → 22425 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32120 Len=0 MSS=1390
578	Aug 23, 2021 11:31:13.46...	192.168.10.150	192.133.220.90	TCP	22425 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4128 Len=0
580	Aug 23, 2021 11:31:13.46...	192.168.10.150	192.133.220.90	TLSv1.2	Client Hello
608	Aug 23, 2021 11:31:13.58...	192.133.220.90	192.168.10.150	TLSv1.2	Server Hello
612	Aug 23, 2021 11:31:13.58...	192.168.10.150	192.133.220.90	TCP	[TCP Window Update] 22425 → 443 [ACK] Seq=168 Ack=537 Win=4128 Len=0
614	Aug 23, 2021 11:31:13.58...	192.133.220.90	192.168.10.150	TCP	443 → 22425 [ACK] Seq=537 Ack=168 Win=31953 Len=536 [TCP segment of a reassembled PDU]
673	Aug 23, 2021 11:31:13.70...	192.133.220.90	192.168.10.150	TLSv1.2	Certificate [TCP segment of a reassembled PDU]
675	Aug 23, 2021 11:31:13.70...	192.133.220.90	192.168.10.150	TLSv1.2	Server Key Exchange [TCP segment of a reassembled PDU]
695	Aug 23, 2021 11:31:13.71...	192.133.220.90	192.168.10.150	TLSv1.2	Certificate Request, Server Hello Done
711	Aug 23, 2021 11:31:13.85...	192.168.10.150	192.133.220.90	TLSv1.2	Certificate, Client Key Exchange
718	Aug 23, 2021 11:31:14.01...	192.168.10.150	192.133.220.90	TLSv1.2	Certificate Verify, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
737	Aug 23, 2021 11:31:14.13...	192.133.220.90	192.168.10.150	TLSv1.2	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
745	Aug 23, 2021 11:31:14.13...	192.168.10.150	192.133.220.90	TLSv1.2	Application Data
747	Aug 23, 2021 11:31:14.13...	192.168.10.150	192.133.220.90	TLSv1.2	Application Data
749	Aug 23, 2021 11:31:14.13...	192.168.10.150	192.133.220.90	TLSv1.2	Application Data, Application Data
22-	Aug 23, 2021 11:31:45.00...	192.168.10.150	192.133.220.90	TCP	22425 → 443 [FIN, PSH, ACK] Seq=4306 Ack=9738 Win=3625 Len=0
22-	Aug 23, 2021 11:31:45.11...	192.133.220.90	192.168.10.150	TCP	443 → 22425 [FIN, ACK] Seq=9738 Ack=4307 Win=31250 Len=0
22-	Aug 23, 2021 11:31:45.11...	192.168.10.150	192.133.220.90	TCP	22425 → 443 [ACK] Seq=4307 Ack=9739 Win=3625 Len=0

رمـاـوـلـاـ رـاهـظـاـ

ئـقـثـلـاـ ئـاشـنـاـ لـوحـ ئـدـيـفـمـ تـامـوـلـعـ مـىـلـعـ هـذـهـ ضـرـعـلـاـ رـمـاـوـلـاـ يـوـتـحـتـ:

```
show license status
show license summary
show tech-support license
show license tech-support
show license air entities summary
```

show license history message (useful to see the history and content of messages sent to SL)

show tech wireless (actually gets show log and show run on top of the rest which can be useful)

لـئـاسـرـلـاـ ضـرـعـيـ نـأـ نـكـمـيـ هـنـأـ ئـدـيـافـ رـثـكـأـلـاـ دـحـأـ رـمـاـوـلـاـ دـعـيـ show license history CSSMـ نـمـ اـهـلـاـبـقـتـسـاـ مـتـ يـتـلـاـ وـLـCـ نـمـ اـهـلـاـسـرـاـ مـتـ يـتـلـاـ دـعـيـ فـلـاـ

23 يف " طسو - 10:18:10 2021: بـلـط " نـيـتـلـاسـرـعـبـطـ مـتـ مـكـحـتـلـاـ رـصـنـعـ نـأـ يـنـعـيـ اـذـهـفـ، بـلـطـسـاـلـاـ رـطـسـ دـعـبـ عـيـشـ يـأـ كـانـهـ نـكـيـ مـلـ اـذـاـ. 2021 سـطـسـغـأـ نـمـ ةـبـاجـتـسـاـ قـلـتـيـ مـلـ (WLC) ةـيـكـلـسـاـلـلـاـ ةـيـلـحـمـلـاـ ةـكـبـشـلـاـ يـفـ CSSM.

حجـانـ ةـقـثـ ءـاشـنـإـلـ showـ صـيـخـرـتـ لـجـسـ ةـلـاسـرـجـارـخـ إـلـعـ لـاثـمـ اـذـهـ:

```
REQUEST: Aug 23 10:18:08 2021 Central
{"request": {"header": {"request_type": "\\"POLL_REQ\\", "sudi": {"udi_pid": "\\"C9800-CL-K9\\", "udi_serial": "\\\\"NB\\\""}, "version": "\\"1.3\\\"", "locale": "\\"en_US.UTF-8\\\"", "signing_cert_serial_number": "\\"3\\\"", "id_cert_serial": "\\\\"\\\"", "product_instance_identifier": "\\\\"\\\"", "connect_info": {"name": "\\"C_agent\\\"", "version": "\\"5.0.9_rel1\\\"", "additional_info": "\\\\"\\\"", "capabilities": ["\\\"UTILITY\\\"", "\\\"DLC\\\"", "\\\"AppHA\\\"", "\\\"MULTITIER\\\"", "\\\"EXPORT_2\\\"", "\\\"Y_USAGE\\\""]}, "request_data": {"\\\\"sudi\\\\"": {"\\\\"udi_pid\\\\"": "\\\\"C9800-CL-K9\\\\"", "\\\\"udi_serial_number\\\\"": "\\\\"\\\"", "\\\\"timestamp\\\\"": 1629713888600, "\\\\"nonce\\\\"": "\\\\"11702702165338740293\\\\"", "\\\\"product_instance_identifier\\\\"": "\\\\"\\\"", "\\\\"original_request_type\\\\"": "\\\\"LICENSE_USAGE\\\\"", "\\\\"original_piid\\\\"": "\\\\"2e84a42f-c903-44c5-83b2-e62e7898262236\\\\"", "signature": {"type": "SHA256", "key": "59152896", "value": "eiJ7IuQaTCFxgUkwls76WZxa5DR15A0gMqQd5POU6VNsH2j9dHco4T1NJaCMbR1MRmkfxysVSwsx41mjJL11mpOSi3ZS4FBMv1F/EBOUfowREe2oz21rQp1cAFpPn51aFezW/Nu6SQZfIW+IdF+2qnJeNFAIZbNpg0B5d5HIJvDmDImvDu3bMRHhQAWr2KKzGFr6jPz0hs7bGY/+FlfTLQk5LFEUaKTNH/tuxJPFH1Fh9//uhsd+NaQyfdRF1udkbFUBTFkvPxHW9/5w=="}}}
```

```
RESPONSE: Aug 23 10:18:10 2021 Central
{"signature": {"type": "SHA256", "value": "TXZE034fqAu12jy9V4+HoB2hDSh19au/5sgodiCVatmu671/6MyN7kZfEzREufy8SLrjTf04grGeQTcH7yEj0D+gztWC0u8RBT7/B09aBs\nn4x1i0E6f1PB3BP6yu7KIEUQZ8yHzlwDT+mVtJGi6TRrtYnV3KQMPCUmF5FW0ksf3SFxreNZJuzWXzjHvtmlusCQXw7ZTBzffYsNK001kJ1r\nngvB2PkV7JU1sA481kpIv1Pu16IiJXqk+2PC2IzCrCLG571VN3XgX1pE12SHyQ/DAw==", "piid": null, "cert_sn": null}, "response": {"header": {"version": "\\"1.3\\\"", "locale": "\\"en_US.UTF-8\\\"", "mp": 1629713890172, "nonce": null, "request_type": "\\"POLL_REQ\\", "sudi": {"udi_pid": "\\"C9800-CL-K9\\\"", "udi_serial": "\\\\"NB\\\""}, "signing_cert_serial_number": "\\\\"59152896\\\"", "product_instance_identifier": "\\\\"2e84a42f-c903-44c5-83b2-e62e258c780f\\\"", "status_code": "\\"FAILED\\\"", "Invalid ProductInstanceIdentifier: 2e84a42f-c903-44c5-83b2-e62e258c780f provided in the polling request\\\"", "retry_time_seconds": 0, "response_data": "\\\\"\\\"", "sch_response": null}}}
```

عـبـتـلـاـ / ءـاطـخـأـلـاـ حـيـحـصـتـ

رمأ مـادـخـتـسـابـ ةـقـثـ ءـاشـنـاـ ةـلـواـحـمـ نـمـ قـئـاـقـدـ عـضـبـ دـعـبـ رـمـأـلـاـ اـذـهـ لـيـغـشـتـبـ مـقـ License Smart TrustToken all Force. ةـيـمـضـتـبـ مـقـ | قـاحـلـاـ. ةـيـاغـلـلـ ةـعـيـرسـ IOSRP Smart-agent ىـلـإـ طـقـفـ ةـيـكـذـلـاـ صـيـخـرـتـلـاـ تـالـجـسـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـلـ رـمـأـلـاـ.

```
show logging process iosrp start last 5 minutes
show logging process iosrp start last 5 minutes | include smart-agent
```

لاـصـتـاـ ضـرـفـلـ صـيـخـرـتـلـاـ رـمـأـوـأـ نـيـوـكـتـ ةـدـاعـاـ مـثـ اـذـهـ ءـاطـخـأـلـاـ حـيـحـصـتـ اـضـيـأـ كـنـكـمـيـ دـيـدـجـ:

```
debug license events
debug license errors
debug license agent all
```

ةعئاشلا تالكشملا

ةيامحلا رادج نالوحم/لتک رورم ةکرح وأ تنرتنإلا إلإ لوصو يأ WLC نمضتى ال

ةلهس ةقيرط يه (WLC) ةيكلساللا ةيلحملاءكبشلا يف مكحتلا رصنع ىلع ةنمضم مزح عيش يأ ملتسن (WLC) ةيكلساللا ةيلحملاءكبشلا يف مكحتلا ةدحو تناك اذا ام ةفرعمل يف مكحتلا ةدحو وأ (CSSM) ةيكلساللا ةيلحملاءكبشلا يف مكحتلا ةدحو نم ئرخأ ةرم كانه نكت مل اذا .لابقتسالا/لاسراالا زاهج ىلع (SSM) ةيكلساللا ةيلحملاءكبشلا ام ائيش لطعي يرانلارادجلانأ لمتحملانمف، ةباجتسا.

مدع ةلاح يف بلطلا لاسرا دعب ةيناث ةدملىغراف ةباجتسا show license history رمألا عبطي تقولا نيزختلا ةركاذ ىلع CSSM وأ SSM ةباجس نم ةباجتسا يقلت.

يف نكلو، ةغراف ةباجتسا يقلت مت هنأب داقتعالا إلإ اذه كدوقي دق، لاثملاليبس ىلع قالطإلا ىلع ةباجتسا يأ كانه نكي مل عقاولا:

REQUEST: Jun 29 11:12:39 2021 CET

{ "request": { "header": { "request_type": "ID_TOKEN_TRUST", "sudi": { "udi_pid": "C9800-CL-K9", "ud

RESPONSE: Jun 29 11:12:40 2021 CET

يذلا Cisco نم عاطخألا حيحصت فرعمنيسحت بلط ايلاح كانه: ظحالمةباجتسا دجوت ال امدنع ةغراف ةباجتسا عبطضرعلاصيخرتلجرس ئلاسرا لجي رمألا جارخانيسحت واهنمضرغلا show license history message

مزحلالا طاقتلا يف فورعم ريع هي Bennet

نوكتنأنكمي 9800 بناجلا ىلع ةقىالا ةداهش On-prem SSM وأ CSSM ب لاصتالا بلطتى، ئلاجلا هذه لثم يف. ئيحالصلالا ةيەتنم وأ ئحلاص ريع نوكتنأنكمي ال نكل، ايتاذ ئعقوم ةداهشنوكتمدنع CSSM ئطساوب لسرى فورعم ريع CA ل TLS هي Bennet ئمازح طاقتلا رهظي. ئيحالصلالا ةيەتنم 9800 HTTP 9800 HTTPS.

مدختست يذلا ip http client نيوكت يكذلا صيخرتلامدختسي حيحص لكشب رمألا هذه نيوكتبجي هنأ ينعي اذه WLC ةكبشب ئصاللا بيوههجاو

```
ip http client source-interface <interface>
ip http client secure-trustpoint <TP>
```

ىصو ي. show crypto pki trustPoints رمألا مادختساب TrustPoint مسا ىلع روشعلا نكمي ئتبثملالا ئعنصملا ةكرشلا ةداهش وأ TP-XXXXXX عيقوتلاءكبشلا ةيتابا ئداهش مادختساب CISCO_IDEVID_SUDI 9800-40 و 9800-80 ىلع طقف رفوتنو (MIC) 9800-L.

کف ۆزیم مادختساب ۆیامحل رادج لثەم، TLS ضارتعاب موقت یتلا ۆزهچاًلا نأ ۆظحالم مەملا نم نأ ٽیح Cisco صیخرت مداخ عەم ۆحجان ۆحفاصل ئاشنە نم C9800 عننمەت نأ نکمی، SSL ریفشت ۆدادەش Cisco.

 ٦٥٥ او رمأ مزلی source-interface و secure-trustPoint. رم او نم لك نيوكت نم دكأت: ظحالم طقف ةدح او L3 ةج او لعل يوتحي WLC ناك اذا يتح ردصم.

ةلص تاذ تامولع

- 9800 زارطلا يف Air Gap عضو عم يك ذ صيخرت
 - Cisco نم تاليزنتلاوين فلما معديلا

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).