

Zugriff auf das SPA3102 Interactive Voice Response (IVR)-Menü

Ziel

Die interaktive Sprachsteuerung enthält Anweisungen für verschiedene Konfigurationen des Geräts. Diese Anweisungen werden erhalten, wenn ein Telefon an das Gerät angeschlossen wird. Dieses Dokument vermittelt ein besseres Verständnis des IVR-Menüs (Interactive Voice Response) des SPA3102.

Anwendbare Geräte

- SPA8000
- SPA3102
- SPA9000
- SPA2102
- SPA112
- PAP2T

Softwareversion

- v6.1.12

Menü "Interactive Voice Response (IVR)"

Zugriff auf das Menü für interaktive Sprachsteuerung

Schritt 1: Verwenden Sie ein Telefon, das mit dem PHONE-Anschluss des Voice Gateways verbunden ist. Das interaktive Sprachdialogmenü kann nur über ein analoges Telefon aufgerufen werden.

Schritt 2: Drücken Sie vier Sternchentaste (*).

Schritt 3: Warten Sie, bis die Sprachaufforderung angezeigt wird: "Linksys Konfigurationsmenü. Geben Sie die Option gefolgt von der Rautetaste # (Pfund) ein, oder legen Sie auf, um das Fenster zu verlassen."

Schritt 4: In der folgenden Tabelle sind Aktionen, Befehle, Menüoptionen und Beschreibungen aufgeführt. Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, drücken Sie die Rautetaste # (Rautetaste). Um das Menü zu verlassen, legen Sie das Telefon auf.

Das Menü für interaktive Sprachsteuerung

IVR Action	IVR Menu	Parameter(s)	Notes
Activate IVR Menu	****	None	Ignore SIT or other tones until you hear, "Sipura configuration menu. Please enter option followed by the pound key or hang-up to exit."
Check WAN IP Address	110	None	IVR will announce the IP address of the WAN port
Check WAN Network Mask	120	None	IVR will announce the network mask of the WAN port
Check WAN Gateway	130	None	IVR will announce the gateway of the WAN port
Check MAC Address	140	None	IVR will announce MAC address of the SPA-2100
Check Firmware Version	150	None	IVR will announce the firmware version running on SPA-2100
Check Primary DNS Server IP Address	160	None	IVR will announce the primary DNS server IP address
Check WAN Port Web Server Port	170	None	IVR will announce the WAN port web server port
Check LAN IP Address	210	None	IVR will announce the IP address of the LAN port
Check WAN Internet Connection Type	100	None	IVR will announce the WAN Internet Connection Type
Set WAN Internet Connection Type (see "Wan Setup" -> "Internet Connection Settings")	101	Enter 0 to use DHCP Enter 1 to use Static IP Enter 3 to use PPPoE	Requires Password
Set Static IP address (WAN Port)	111	Enter IP address using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when enter a decimal point	WAN Internet Connection Type must be set to "Static IP", otherwise you will hear "Invalid Option" when you try to use this option. Requires Password.
Set WAN Network Mask	121	Enter network mask using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when enter a decimal point	WAN Internet Connection Type must be set to "Static IP", otherwise you will hear "Invalid Option" when you try to use this option. Requires Password.
Set WAN Gateway	131	Enter IP address using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	WAN Internet Connection Type must be set to "Static IP", otherwise you will hear "Invalid Option" when you try to use this option. Requires Password.
Set Primary DNS Server IP Address	161	Enter IP address using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	Requires Password.
		Press 0 to select the router/NAT mode.	If the Voice Gateway acts as the router for your network, use the

Hinweis: Wenn das Administrator Kennwort nicht festgelegt ist oder der Benutzer das Kennwort ändern darf, ist für die mit *Kennwort erforderlich* markierten Elemente kein Kennwort erforderlich.