

FXOSFirepower2100パスワードの設定または変更

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[手順](#)

[ASAイメージを使用したFirepower2100の手順](#)

[FTDイメージを使用したFirepower2100の手順](#)

[設定例](#)

[ASAコードを使用するFirepower2100の例](#)

[FTDコードを使用するFirepower2100の例](#)

はじめに

このドキュメントでは、Firepower 2100アプライアンスのローカルユーザのパスワードを変更する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CiscoFirepowerFXOS

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアおよびソフトウェアのバージョンに基づいています。

- FPR 2100
- FXOSバージョン2.1、2.2、および2.3

この手順は、使用されるアプリケーションコードに応じて異なります。適応型セキュリティアプライアンス(ASA)またはFirepower脅威対策(FTD)のいずれかになります。このドキュメントでは、両方の方法について説明します。

このドキュメントの情報は、現在の管理者ユーザ名とパスワードが判明しているデバイス、およびクリアな (デフォルトの) 設定のデバイスに対して作成されたものです

手順

ASAイメージを使用したFirepower2100の手順

ステップ 1 : セキュリティモードに入ります。

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
scope security
```

ステップ 2 : 設定されているユーザを確認します。ここで、local-user-nameは、このアカウントへのログインに使用するアカウント名です。

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security #
```

```
show local-user
```

ステップ 3 : ローカルユーザスコープを入力します。

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
scope local-user username
```

ステップ 4 : ユーザアカウントの新しいパスワードを設定します。

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
set password
```

Enter a password:

Confirm the password:

ステップ 5 : トランザクションをシステム設定に確定します。

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user* #
```

```
commit-buffer
```

FTDイメージを使用したFirepower2100の手順

ステップ 1 : CLIを使用してFTDアプリケーションに接続します。

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
connect ftd
```

ステップ 2 : ユーザが「users」テーブルの一部を変更するかどうかを確認します。

```
<#root>
```

```
>
```

```
show user
```

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max  
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

ステップ 3 : ユーザアカウントのパスワードを設定します。

```
> configure user password admin
```

```
Enter current password:
```

```
Enter new password for user admin:
```

```
Confirm new password for user admin:
```

設定例

ASAコードを使用するFirepower2100の例

<#root>

FPR-2100 login:

admin

password:

Admin123

FPR-2100#

scope security

FPR-2100 /security #

show local-user

User Name	First Name	Last name
-----------	------------	-----------

admin		
-------	--	--

FPR-2100 /security #

enter local-user

admin

FPR-2100 /security/local-user #

set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* #

commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

変更がコミットされたら、正しく動作することを確認し、セッションからログアウトして、新しいパスワードciscoを使用して再度ログインします。

<#root>

FPR-2100 /security/local-user #

top

FPR-2100#

exit

FPR-2100 login:

admin

password:

cisco

FPR-2100#

パスワードが変更されると、古いパスワードが新しいパスワードに置き換えられます。

FTDコードを使用するFirepower2100の例

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
connect ftd
```

```
>
```

```
show user
```

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max
```

```
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

```
>
```

```
configure user password
```

```
admin
```

```
Enter current password:
```

```
oldpassword
```

```
Enter new password for user admin:
```

```
newpassword
```

```
Confirm new password for user admin:
```

```
newpassword
```

変更がコミットされた後、正しく動作することを確認し、セッションからログアウトして、新しいpasswordnewpasswordを使用して再度ログインします。

```
<#root>
```

```
> exit
```

```
Firepower-chassis# exit
```

Firepower-chassis login:admin
password:

newpassword

Firepower-chassis#

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。