

# ファブリックインターコネクト上のポートが90日以上稼働する

## 内容

---

[Fabric-Interconnect上の1つ以上のポートが90日を超える猶予期間中に稼働している](#)

[ICSeverity](#)

[影響](#)

[説明](#)

[Syslogメッセージ](#)

[メッセージサンプル](#)

[製品ファミリ](#)

[正規表現](#)

[推奨事項](#)

[コマンド](#)

---

## Fabric-Interconnect上の1つ以上のポートが90日を超える猶予期間中に稼働している

### ICSeverity

#### 3 - エラー

#### 影響

猶予期間の終了後にポートが機能しない可能性があります。syslogが何度か1回発生し、頻繁に表示されない場合は、無視しても問題ありません。

#### 説明

このメッセージは、Fabric Interconnect上の少なくとも1つのポートが90日を超える猶予期間中に稼働していることを示しています。このエラーは通常、すべてのデフォルトライセンスがポートに割り当てられ、非ライセンスポートが90日以上実行された後に、固定モジュールの1つ以上のポートが有効になると発生します。

#### Syslogメッセージ

UCSM-3-LICENSE\_GRACEPERIOD\_90DAYS

## メッセージサンプル

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license  
for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X day
```

## 製品ファミリ

- Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ
- Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ
- Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシ
- Cisco UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト
- Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト
- Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

## 正規表現

N/A

## 推奨事項

次の手順が推奨されます。

1. Cisco UCS(Unified Computing System)ManagerのGUI ( グラフィカルユーザインターフェイス ) で障害が発生した場合は、固定モジュールで有効になっているポートの数を確認します。
2. 各ファブリックインターコネクトにインストールされ、使用されているライセンスの数を確認します。Cisco UCS ManagerのGUIでは、ユーザはFabric InterconnectのAdminタブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS ManagerのCLI ( コマンドラインインターフェイス ) で、ライセンススコープの下でshow usage detailコマンドを入力してライセンス情報にアクセスできます。
3. 問題が解決しない場合は、新しいライセンスを購入し、デバイスにインストールします。それでも問題が解決しない場合は、サポートエンジニアに連絡してください。

## コマンド

```
#show usage detail
```

```
#show feature detail
```

```
#show fault detail
```

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。