

SPA100シリーズ電話アダプタの加入者情報

目的

加入者情報は、ユーザが回線の両端にいることを知るために使用されます。この機能を使用すると、2人のユーザ間の通信が容易になります。この記事では、SPA100シリーズアナログ電話アダプタの加入者情報を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA112
- ・ SPA122

[Software Version]

- ・ 1.3.2 (014)

加入者情報の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Line1]または[Line2]を選択します。[Line 1]ページが開きます。

Line 1

Call Feature Settings

Blind Attn-Xfer Enable: no

Xfer When Hangup Conf: yes

Conference Bridge Ports: 3

Emergency Number:

MOH Server:

Conference Bridge URL:

Enable IP Dialing: no

Mailbox ID:

Proxy and Registration

Proxy:

Outbound Proxy:

Use Outbound Proxy: no

Register: yes

Register Expires: 3600

Use DNS SRV: no

Proxy Fallback Intvl: 3600

Mailbox Subscribe URL:

Use OB Proxy In Dialog: yes

Make Call Without Reg: no

Ans Call Without Reg: no

DNS SRV Auto Prefix: no

Proxy Redundancy Method: Normal

Mailbox Subscribe Expires: 2147483647

Subscriber Information

Display Name:

Password:

Auth ID:

User ID:

Use Auth ID: no

Resident Online Number:

Supplementary Service Subscription

Call Waiting Serv: yes

Block CID Serv: yes

Submit Cancel Refresh

注：回線1で作成された加入者情報の設定は、回線2に適用されます。

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input checked="" type="checkbox"/> yes
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

ステップ2:[Display Name (表示名)]フィールドに発信者IDの名前を入力します。

ステップ3:[User ID (ユーザID)]フィールドにユーザIDを入力します。

ステップ4:[Password]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ5: (オプション) [Use Auth ID]ドロップダウンリストで[Yes]を選択し、SIP認証の認証IDとパスワードを入力します。それ以外の場合は、[No]を選択してユーザIDとパスワードを使用します。

注 : [いいえ(No)]を選択した場合は、ステップ7に進みます。

ステップ6:[Auth ID]フィールドにSIP認証の認証IDを入力します。

ステップ7:[Resident Online Number (常駐オンライン番号)]フィールドに有効なSkypeオンライン番号を入力して、Skype番号に発信されたコールで電話が鳴るようにします。

ステップ8 : 必要な推奨設定が完了した場合は[送信]をクリックし、新しい必須情報を表示するには[更新]をクリックします。