



プロファイルの使用方法和変更方法

Cisco 無線 IP 電話 7920 には、次のプロファイルのタイプがあります。

- ユーザ プロファイル (P.100)
- ネットワーク プロファイル (P.107)

Profiles メニューにアクセスすると、システム管理者の電話機の設定方法によって、画面に「Not Available」と表示されることがあります。

ユーザ プロファイル

事前定義されたユーザ プロファイルを使用すると、電話機の呼び出し音やトーンをすぐに変更することができます。さまざまな作業環境に応じて、次のプロファイルを選択することができます。

- Normal
- Silent
- Meeting
- Outdoors

たとえば、屋外で作業する場合は、**Outdoors** プロファイルを選択すると自動的に呼び出し音音量やスピーカ音量が上がります。**Meeting** プロファイルを選択すると、呼び出し音音量が最低レベルまで下がります。また、**Silent** プロファイルを選択して、呼び出し音をオフにすることもできます。

次の表は、ユーザ プロファイルのデフォルト設定の一覧です。

設定のタイプ	プロファイル			
	Normal	Silent	Meeting	Outdoors
Speaker Volume	3	3	3	5
Ring Volume	4	0	1	6
Incoming Call Alert	On	Off	On	On
Vibrating Call Alert	Off	Off	Off	On
Keypad Tones	Off	Off	Off	On
Warning Style	Tone	Off	Off	Tone

ユーザ プロファイル設定のオプション

Profiles メニューからプロファイルを選択したら、デフォルト設定を使用するか、必要に応じて設定を調整することができます。

たとえば、Normal プロファイルを選択して、Warning Tone を Tone から Vibrate に変更してもかまいません。

表 7-1 は、Profiles メニューで使用可能なプロファイルの設定とオプションを示しています。

表 7-1 プロファイル設定変更のオプション

プロファイル設定	設定オプション		
	Activate	Select	Deselect
Speaker Volume	Up	Down	
Ring Volume	Up	Down	
Incoming Call Alert	On	Off	
Vibration Call Alert	On	Off	
Keypad Tones	On	Off	
Warning Style	Off	Tone	Vibration

ユーザ プロファイルの設定

プロファイルをアクティブにしてから、そのプロファイルの設定を調整することができます。

項目	操作
アクティブなユーザプロファイルの表示	<p>Menu を押し、▶または◀を押し、Profiles に切り替え、Select を押します。Password にスクロールして、Select を押します。</p> <p>アクティブなプロファイルの横には <input checked="" type="checkbox"/> が付いています。</p>

項目	操作
異なるプロファイルの選択	<p>異なるプロファイルにスクロールし、Select を押してそのプロファイルの設定にアクセスします。Activate を選択してプロファイルを変更します。新しいプロファイルの隣に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。</p> <p>Back を押してメニューに戻ります。</p>
アクティブなプロファイルのスピーカ音量の変更	<p>Menu > Profiles > User Profile を選択して、アクティブなプロファイルを選択します。Speaker Volume にスクロールして選択します。</p> <p>▶を押してボリュームを上げるか、◀を押してボリュームを下げます。</p> <p>Back を押して、変更します。</p>

項目	操作
<p>アクティブなプロフィールの呼び出し音音量の変更</p>	<p>Menu > Profiles > User Profile を選択して、アクティブなプロフィールを選択します。Ring Volume にスクロールして選択します。</p> <p>▶を押してボリュームを上げるか、◀を押してボリュームを下げます。Back を押して、変更を確認します。</p>
<p>アクティブなプロフィールの着信コールアラートの変更</p>	<p>Menu > Profiles > User Profile を選択して、アクティブなプロフィールを選択します。</p> <p>Incoming Call Alert にスクロールして選択します。</p> <p>Off または On にスクロールして選択し、着信コールアラート機能を制御します。</p>

項目	操作
アクティブなプロファイルのバイブレーションコールアラートの変更	<p>Menu > Profiles > User Profile を選択して、アクティブなプロファイルを選択します。</p> <p>Vibration Call Alert にスクロールして、選択します。</p> <p>Off または On にスクロールして選択し、バイブレーションコールアラート機能を制御します。</p>
アクティブなプロファイルのキーパッドトーンの変更	<p>Menu > Profiles > User Profile を選択して、アクティブなプロファイルを選択します。 Keypad Tone にスクロールして選択します。</p> <p>Off または On にスクロールして選択し、キーパッドトーン機能を制御します。</p>

項目	操作
アクティブなプロファイルの警告スタイルの変更	<p>Menu > Profiles > User Profile を押して、アクティブなプロファイルを選択します。Warning Style にスクロールして選択します。</p> <p>次のいずれかにスクロールします。</p> <p>Off : 警告メッセージを送信しません。</p> <p>Tone : 警告メッセージとともに音を発します。</p> <p>Vibration : 警告メッセージとともに振動します。</p> <p>Select を押して、警告スタイルを変更します。</p>

ヒント

- 弱い信号やバッテリー低下を検出すると、電話機に警告メッセージが表示され、警告トーンが送信されるか、電話機が振動します。
- アクティブなプロファイル設定の隣に が表示されます。
- 電話機の電源をオフにした後もスピーカ音量の設定を維持するには、アクティブなプロファイルの音量を変更します。

ネットワーク プロファイル

ネットワーク プロファイルは、Wireless Local Area Network (WLAN; 無線 LAN) へのアクセス、およびシステムにおける認証と暗号化についての事前定義された設定を提供します。システム管理者がネットワーク プロファイルを定義します。異なる場所で WLAN 設定にアクセスできるように、複数のネットワーク プロファイルが利用できることがあります。

たとえば、地方のオフィスで作業している場合、その地域のネットワーク プロファイルを選択することができます。他のオフィスで作業する場合、ここでは WLAN が異なる SSID と認証設定を使用していることがあります。そのため、異なるプロファイルを選択する必要があります。

ネットワーク プロファイルの変更

Cisco 無線 IP 電話 7920 では、ネットワーク プロファイルを 4 つまで設定することができます。自動的にプロファイルをスキャンし、WLAN 固有の正しい SSID をもつネットワーク プロファイルを選択するように電話機を設定できます。

追加のネットワーク プロファイルが必要かどうか、またはプロファイルの設定を変更する必要があるかどうかについては、システム管理者にお問い合わせください。

項目	操作
アクティブなネットワークプロファイルを表示する	<p>Menu を押し、◀または▶を押して Profiles に切り替え、Select を押します。 Network Profile にスクロールして、Select を押します。</p> <p>アクティブなプロファイルの横には <input checked="" type="checkbox"/> が付いています。</p>
プロファイルをスキャンしてWLANに自動的に接続する	<p>Menu > Profiles > Network Profile を選択し、Auto にスクロールして Select を押します。Activate を選択して、プロファイルを変更します。Auto の隣に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。</p> <p>Back を押してメニューに戻ります。</p>

項目	操作
異なるプロファイルを選択する	異なるプロファイルにスクロールし、 Select を押してそのプロファイルの設定にアクセスします。 Apply Change を選択して、新しいプロファイルを選択します。アクティブなプロファイルの隣に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。

ヒント

- **Network Profiles** > 「アクティブなプロファイル」 > **802.11b Configuration** > **LEAP** を選択して、LEAP のユーザ名とパスワードを入力または変更できます。P.35 の「パスワードの設定」を参照してください。
- 最初にシステム管理者に問い合わせしてから、ネットワーク プロファイルの設定の変更を行ってください。
- システム管理者に問い合わせると、**Network Profiles** メニューのメニュー オプションおよび設定について詳しい情報がわかります。
- ご使用の電話機の現在のネットワーク設定を表示するには、P.129 の「ネットワーク設定の表示」を参照してください。

