




ボイス メッセージにアクセスする

電話機に「ボイスメールを受信しました (You Have VoiceMail)」と表示されるか、赤のライトが点滅したら、電話機からメッセージにアクセスできます。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	<ol style="list-style-type: none"> [メッセージ (Message)] を押すか、 を押し続けます。 音声の指示に従います。 <p>(注) メイン画面の左ソフトキーを電話帳 (Ph Book) へのアクセス用に変更すると、[メッセージ (Message)] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、「電話スクリーンのカスタマイズ」(P.87) を参照してください。</p>
新しいボイス メッセージの着信を確認する	<p>電話機で以下のインジケータを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤のライトが点滅 テキスト メッセージ「ボイスメールを受信しました (You Have VoiceMail)」 回線表示内の自分の電話番号の横の、点滅するメッセージ受信  アイコン
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ システム メニューにアクセスする	<ol style="list-style-type: none"> [メッセージ (Message)] を押すか、 を押し続けます。 ボイス メッセージのパスワードを入力します。 音声による指示に従って、メッセージを聞きます。 <p>(注) メイン画面の左ソフトキーを電話帳 (Ph Book) へのアクセス用に変更すると、[メッセージ (Message)] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、「電話スクリーンのカスタマイズ」(P.87) を参照してください。</p>
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	<p>[即転送 (iDivert)] を押します。</p> <p>即転送機能により、ボイス メッセージ システムにコール (呼出中または保留中のコールを含む) が自動的に転送されます。発信者にボイス メッセージ グリーティングが流れ、発信者が受信者にメッセージを残すことが可能になります。</p>