



CHAPTER 3

Cisco Unified オペレーティング システムのシャットダウンおよび再起動

システムをシャットダウンまたは再起動するには、次のオプションから選択する必要があります。

- [シャットダウン (Shutdown)] : 実行中のソフトウェアをすべて停止し、サーバをシャットダウンします。
- [バージョンの切り替え (Switch Versions)] : アクティブなディスク パーティションと非アクティブなディスク パーティションを切り替えて、システムを再起動します。通常、このオプションを選択するのは、非アクティブ パーティションを更新し、新しいバージョンのソフトウェアを実行する場合です。
- [リスタート (Restart)] : パーティションを切り替えずにシステムを再起動します。



(注)

サーバの電源を切断するには、電源ボタンを押します。ただし、この操作を実行すると、ファイルシステムが破損するおそれがあるので、お勧めしません。

- [システムのシャットダウン](#)
- [ディスク パーティションの操作](#)

システムのシャットダウン

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration)] にサインインします。
- ステップ 2** [設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] を選択します。
- ステップ 3** 次のいずれかの操作を実行します。
 - a.** [シャットダウン (Shutdown)] を選択して、すべてのプロセスを中止し、システムをシャットダウンします。
 - b.** [キャンセル (Cancel)] を選択して、操作を中止します。

トラブルシューティングのヒント

ハードウェアの電源は自動的に切れません。サーバの電源ボタンを押すと、システムがただちにシャットダウンされます。

次の作業

「ディスク パーティションの操作」(P.2)

ディスク パーティションの操作

- 「以前のバージョンへの Cisco Unified Presence ノードの復帰」(P.2)
- 「現在のバージョンの再起動」(P.3)

以前のバージョンへの Cisco Unified Presence ノードの復帰

新しいソフトウェア バージョンにアップグレードしていて、古いソフトウェア バージョンにフォールバックする必要がある場合、アクティブ ディスク パーティションで実行中のシステムをシャットダウンすると、非アクティブ パーティションのソフトウェア バージョンを使用しているシステムが自動的に再起動します。アクティブ パーティションと非アクティブ パーティションの両方で実行されているソフトウェア バージョンが示されます。

**注意**

この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できない状態になります。

はじめる前に

アクティブ パーティションのデータベースをアップグレードします。非アクティブ パーティションのデータベースは更新されません。アップグレード後にデータベースに変更を加えた場合は、パーティションを切り替えてから同じ変更を繰り返す必要があります。

手順

-
- ステップ 1** [Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration)] にサインインします。
- ステップ 2** [設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] を選択します。
- ステップ 3** 次のいずれかの操作を実行します。
- [バージョンの切り替え (Switch Versions)] を選択して、バージョンを切り替え、システムを再起動します。
 - [キャンセル (Cancel)] を選択して、操作を中止します。
-

トラブルシューティングのヒント

- [バージョンの切り替え (Switch Versions)] をクリックするとシステムが再起動し、現在非アクティブであるパーティションがアクティブになります。
- システムの再起動を確認すると、システムが再起動します。処理が完了するまでに、最大で 15 分かかることがあります。

関連項目

[「Cisco Unified オペレーティング システムでのソフトウェアのアップグレード」 \(P.1\)](#)

現在のバージョンの再起動

バージョンを切り替えずに、現在のパーティションのシステムを再起動できます。

**注意**

この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できない状態になります。

はじめる前に

アクティブなバージョンが実行されているシステムをシャットダウンします。

手順

-
- ステップ 1** [Cisco Unified オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration)] にサインインします。
- ステップ 2** [設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] を選択します。
- ステップ 3** 次のいずれかの操作を実行します。
- a. [リスタート (Restart)] を選択して、システムを再起動します。
 - b. [キャンセル (Cancel)] を選択して、操作を中止します。
-

トラブルシューティングのヒント

[リスタート (Restart)] をクリックすると、現在のパーティションのシステムが、バージョンを切り替えずに再起動します。

関連項目

[「システムのシャットダウン」 \(P.1\)](#)

