

SPA500 Series IP Phone에 연결된 SPA500S Attendant Console에서 오버레이 확장 구성

목표

Attendant Console은 SPA500 Series IP Phone의 내선 번호를 늘리는 데 도움이 됩니다. 오버레이 버튼의 도움을 받아 하나의 버튼으로 최대 25개의 라인을 쉽게 매핑하여 IP 전화에서 제한된 버튼 사용을 극복할 수 있습니다. 오버레이 확장을 구성하려면 두 개 이상의 일반, 공유 또는 중앙 사무실 회선 확장이 필요합니다.

이 문서에서는 UC500 시리즈 디바이스에 연결된 SPA500 Series IP Phone을 사용하여 SPA500S에서 오버레이 확장을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: SPA500 Series IP Phone에 연결된 SPA500S Attendant Console에서 오버레이 버튼을 구성하려면 먼저 이중 회선에 대한 익스텐션 모빌리티 사용자 프로필을 구성해야 합니다. 8행에서는 오버레이 단추를 지원하지 않으므로 익스텐션 모빌리티 사용자 프로필 구성 방법에 대한 자세한 내용은 [UC500 Series의 익스텐션 모빌리티 기능 구성을 참조하십시오](#). SPA500DS는 UC500 Series 통합 커뮤니케이션 장치와 작동하지 않으며 UC320 통합 커뮤니케이션 장치에서만 작동합니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA500S Attendant Console
- SPA500 Series IP Phone

소프트웨어 버전


- v8.6.0 [UC540]
- v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]
- spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

오버레이 확장 구성


1단계. Cisco Configuration Assistant(CCA)에서 Configure(구성) > Telephony(텔레포니) > Users/Extension(사용자/확장) > Users and Phones(사용자 및 전화기)를 선택합니다. Users and Phones 페이지가 열립니다.



2단계. Hostname(호스트 이름) 드롭다운 목록에서 적절한 디바이스를 선택합니다.




3단계. [사용자 내선 번호] 탭에서 원하는 전화기를 클릭하고 **편집**을 클릭합니다. [전화 편집] 창이 나타납니다.



참고: SPA500S를 처음 사용할 때는 추가해야 합니다. SPA500S 추가 방법에 대한 자세한 내용은 [SPA500 Series IP Phone에 연결된 SPA500S Attendant Console 추가](#) 문서를 참조하십시오.

4단계. [단추 할당]에서 오버레이 단추로 사용할 단추를 누르고 [단추 유형] 드롭다운 목록에서 **오버레이**를 선택합니다.

5단계. **통화 대기** 기능을 사용하여 오버레이 버튼을 구성하려면 **Enable Call Waiting**을 선택합니다. 오버레이 확장이 이미 사용 중이고 다른 통화가 오면 통화 대기 신호음이 재생됩니다.



6단계. [모두 선택] 단추와 [왼쪽] 및 [오른쪽] 아이콘의 도움말과 함께 [사용 가능한 확장] 메뉴에서 [선택한 확장]에 대한 오버레이로 사용할 확장을 선택합니다.

7단계. (선택 사항) Up 및 Down 아이콘의 도움을 받아 선택한 내선 번호를 다시 정렬합니다.

8단계. (선택 사항) Overlay Button Label(오버레이 버튼 레이블) 필드의 IP 전화기에 표시할 오버레이 확장명을 설명하는 이름을 입력합니다.

9단계. 설정을 저장하려면 확인을 클릭합니다.