

SPA100 Series Phone Adapter의 가입자 정보

목표

가입자 정보는 사용자가 라인의 양쪽 끝에 있는지 확인하기 위해 사용됩니다. 이 기능을 사용하면 두 사용자 간의 통신이 더 쉬워집니다. 이 문서에서는 SPA100 Series Analog Telephone Adapter에서 가입자 정보를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA112
- SPA122

소프트웨어 버전

- 1.3.2(014)

가입자 정보 설정

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인하고 **Voice > Line1** 또는 **Line2**를 선택합니다. Line 1 페이지가 열립니다.

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page. The 'Subscriber Information' section is highlighted with a red box. The fields in this section are:

Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>	Use Auth ID:	<input type="checkbox"/>
Auth ID:	<input type="text"/>	Resident Online Number:	<input type="text"/>

참고: 행 1에서 생성된 가입자 정보의 구성은 행 2에 적용됩니다.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="password" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

2단계. 표시 이름 필드에 발신자 ID의 이름을 입력합니다.

3단계. 사용자 ID 필드에 사용자 ID를 입력합니다.

4단계. 비밀번호 필드에 비밀번호를 입력합니다.

5단계. (선택 사항) Use Auth ID(인증 ID 사용) 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택하여 SIP 인증을 위한 인증 ID 및 비밀번호를 입력합니다. 그렇지 않으면 **No**를 선택하여 사용자 ID와 비밀번호를 사용합니다.

참고:아니오를 선택한 경우 7단계로 건너뛩니다.

6단계. Auth ID 필드에 SIP 인증을 위한 인증 ID를 입력합니다.

7단계. Skype 번호에 걸려온 통화가 전화에 올리게 하려면 **하려면** 입주민 온라인 번호 필드에 유효한 Skype 온라인 번호를 입력합니다.

8단계. 필요한 권장 설정을 완료한 경우 **Submit(제출)**을 클릭하고 **Refresh(새로 고침)**를 클릭하여 새 필수 정보를 확인합니다.