

Como definir o nome da apresentação da ID da linha de chamada e o número da apresentação da ID da linha de chamada como Restrito usando o CUCDM

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurar](#)

[Exemplo de configuração](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

[Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco](#)

Introduction

Este documento descreve o modo de operação para configurar o recurso **Nome da apresentação da ID da linha de chamada** e o recurso **Número da apresentação da ID da linha de chamada** para Restrito usando o Cisco Unified Domain Manager (CUCDM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CUCDM
- Cisco Unified Communications Managers (CUCM)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CUCDM 8.1 e superior
- CUCM versão 8 e superior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

Usando os modelos padrão, o CUCDM ignora as configurações definidas para o recurso **Nome da apresentação da ID da linha de chamada** e o recurso **Número da apresentação da ID da linha de chamada** na seção **Adicionar tradução de número** (Tradução geral/número).

Configurar

1. No CUCDM, navegue até a **seção General Administration/Number Translation/Add Number Translation**.
2. Defina o **Nome da Apresentação da ID da Linha Chamadora** e o **Número da Apresentação da ID da Linha Chamadora** como Restrito. Isso envia o padrão de tradução para CUCM.
3. Quando o padrão de tradução é criado no CUCM, ele define as preferências da CLI como Padrão, em vez de Restrito.
4. No CUCM, você pode ver o padrão OK, embora com um recurso **Calling Line ID Presentation Name** e **Calling Line ID Presentation Number** incorreto. Os rastreamentos mostram que o CUCDM está enviando a preferência Padrão em vez da preferência Restrita para o parâmetro respectivo.

Exemplo de configuração

```
<pattern>811XXXXX</pattern>
<routePartitionName>InterSiteRoutingPT</routePartitionName>
<routeFilterName></routeFilterName>

addTransPattern :
<transPattern>
<pattern>811XXXXX</pattern>
<description></description>
<usage>Translation</usage>
<routePartitionName>InterSiteRoutingPT</routePartitionName>
<blockEnable>>false</blockEnable>
<calledPartyTransformationMask></calledPartyTransformationMask>
<callingPartyTransformationMask></callingPartyTransformationMask>
<useCallingPartyPhoneMask>Off</useCallingPartyPhoneMask>
<callingPartyPrefixDigits></callingPartyPrefixDigits>
<dialPlanName></dialPlanName>
<dialPlanWizardGenId></dialPlanWizardGenId>
<messageWaiting>Wink</messageWaiting>
<networkLocation>OnNet</networkLocation>
<patternUrgency>>false</patternUrgency>
<prefixDigitsOut></prefixDigitsOut>
<routeFilterName></routeFilterName>
<callingLinePresentationBit>Default</callingLinePresentationBit>
<callingNamePresentationBit>Default</callingNamePresentationBit>
<provideOutsideDialtone>>false</provideOutsideDialtone>
<callingSearchSpaceName>IncomingToSite-CSS60</callingSearchSpaceName>
<routeNextHopByCgpn>>false</routeNextHopByCgpn>
<releaseClause>Call Rejected</releaseClause>
</transPattern>
```

Este é o parâmetro ofensivo:

```
<callingLinePresentationBit>Default</callingLinePresentationBit>
```

```
<callingNamePresentationBit>Default</callingNamePresentationBit>
```

Isto é de propósito. Os valores selecionados no menu suspenso CLI ao adicionar um número. A tradução não tem impacto direto nos Padrões de rota ou Padrões de tradução. Em vez disso, é usado para preencher duas variáveis de substituição:

- #CLIRORCLIPNUMBER#
- #CLIRORCLIPNAME#

Somente se essas variáveis forem usadas nos elementos Feature Configuration Template, as configurações suspensas terão qualquer influência no provisionamento real do CUCM.

Para superar isso, adicione os seguintes parâmetros no modelo:

- Apresentação da linha chamadora - #CLIRORCLIPNUMBER#
- Apresentação do nome da chamada - #CLIRORCLIPNAME#

Depois disso, você pode usar as configurações CLID no campo **Adicionar tradução de número**.

Verificar

Execute novamente a transação do CUCDM e verifique se os valores apropriados foram enviados para os recursos CUCM para **Apresentação da Linha Chamadora** e **Apresentação do Nome Chamador**.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.