

# Pinagens de cabo E&M conectando Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC a Lucent PBX G3R E&M

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Pinagem](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento descreve as pinagens de cabo E&M conectando uma placa de interface de voz (VIC) Cisco 1750/2600/3600 E&M a um tronco Lucent PBX G3R E&M.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

## [Conventions](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

## [Pinagem](#)

**Observação:** a Lucent G3R PBX ty1-stan e ty5 interoperam com a VIC E&M Cisco 1750/2600/3600.

Router	Pins	PBX
	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA
T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

## Informações Relacionadas

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)