

在SPA112和SPA122電話介面卡上配置附加服務設定

目標

附加服務設定允許您配置呼叫等待、免打擾、主叫方ID生成等功能。這在配置您的電話網路時非常有用，因為它允許您更改一台裝置，然後它會影響與該裝置連線的所有裝置。

本文的目的是解釋如何在SPA112和SPA122電話介面卡上配置附加服務設定。

適用裝置

- SPA112
- SPA122

軟體版本

- 1.3.2 (2014年)

配置附加服務設定

步驟1. 登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇**Voice > User**。將打開「使用者」頁：

User 1

Call Forward Settings

Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:	1234	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	9234*	Cfwd Sel2 Dest:	12345678901
Cfwd Sel3 Caller:	2365*	Cfwd Sel3 Dest:	1234567????
Cfwd Sel4 Caller:	1234567????	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

步驟2. 向下滾動至 *Supplementary Service Settings* 區域。

Supplementary Service Settings

CW Setting:	yes ▼	Block CID Setting:	no ▼
Block ANC Setting:	no ▼	DND Setting:	no ▼
CID Setting:	yes ▼	CWCID Setting:	yes ▼
Dist Ring Setting:	yes ▼	Message Waiting:	no ▼

步驟3.從*CW Setting* (CW設定) 欄位的下拉選單中選擇要分配給呼叫等待選項的狀態。呼叫等待用於在進行另一個活動時將呼叫置於保持狀態。

步驟4.從*Block CID Setting*欄位的下拉選單中選擇要分配給block caller ID選項的狀態。此功能阻止所有出站呼叫的主叫方ID。

步驟5.從*Block ANC Setting*欄位的下拉選單中選擇要分配給阻止匿名呼叫的狀態。如果使用者收到的呼叫沒有任何ID (在這種情況下，裝置會阻止該呼叫)，則會使用此功能。

步驟6.從「免打擾(DND)設定」欄位的下拉選單中選擇要分配給免打擾(DND)的狀態。當使用者不想被某些呼叫號碼干擾時，使用此功能。

步驟7.從*CID Setting* (CID設定) 欄位的下拉選單中選擇要分配給來電者ID生成的狀態。此功能為呼叫分配ID。

步驟8.從*CWCID*設定欄位的下拉選單中選擇要分配給呼叫等待呼叫方ID生成的狀態。此功能為正在等待的呼叫分配ID。

步驟9.從*Dist Ring Setting*欄位的下拉選單中選擇要分配給區別性振鈴的狀態。此功能用於為同一電話配置不同的號碼，但為每個號碼提供不同的鈴聲時。

步驟10.從*Secure Call Settings*欄位的下拉選單中選擇要分配給安全呼叫設定的狀態。此功能使使用者能夠發起安全呼叫，在呼叫期間，音訊流量雙向加密。

附註：要在啟用安全呼叫功能時禁用特定呼叫的安全呼叫，請在所需號碼前撥打*19。要在禁用安全呼叫功能時為特定呼叫啟用安全呼叫功能，請在所需號碼前撥打*18。

步驟11.從*Message Waiting*欄位的下拉選單中選擇要分配給等待消息的狀態。當IP電話收到語音郵件通知時，將更新「消息等待」引數。

步驟12.按一下**Submit**以儲存變更內容。