

# SPA100系列電話介面卡上的使用者資訊

## 目標

使用者資訊用於瞭解線路兩端的使用者。通過使用此功能，兩個使用者之間的通訊變得更加簡單。本文說明了如何在SPA100系列模擬電話介面卡上配置使用者資訊。

## 適用裝置

- SPA112
- SPA122

## 軟體版本

- 1.3.2 ( 2014年 )

## 訂戶資訊設定

步驟1.登入電話介面卡配置實用程式，然後選擇**語音> Line1**或**Line2**。將打開**Line 1**頁：

The screenshot shows the configuration page for Line 1. The 'Subscriber Information' section is highlighted with a red box. The fields in this section are: Display Name, Password, Auth ID, User ID, Use Auth ID (set to 'no'), and Resident Online Number. Other sections include Call Feature Settings, Proxy and Registration, and Supplementary Service Subscription.

**附註：** 在第1行上進行的使用者資訊配置適用於第2行。

Subscriber Information			
Display Name:	User	User ID:	12
Password:	Pass1	Use Auth ID:	yes
Auth ID:	user1	Resident Online Number:	555-0100

步驟2.在「顯示名稱」欄位中輸入來電者ID的名稱。

步驟3.在User ID欄位中輸入使用者ID。

步驟4.在「密碼」欄位中輸入密碼。

步驟5. ( 可選 ) 在Use Auth ID下拉選單中選擇**Yes**以輸入SIP身份驗證的身份驗證ID和密碼。否則，請選擇**No**以使用使用者ID和密碼。

**附註：** 如果選擇否，請跳至步驟7。

步驟6.在Auth ID欄位中輸入SIP身份驗證的身份驗證ID。

步驟7.在Resident Online Number欄位中輸入有效的Skype Online號碼，這樣撥打該Skype號碼的呼叫將振鈴您的電話。

步驟8.如果已完成所需的建議設定，則按一下**Submit**，或按一下**Refresh**檢視新的所需資訊。