

# CX-Cloud عمجم ةكبشل Syslogs نيوكت

## تايوتحمل

[قمدملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[اهنم ققحتلاو ةيتاذلا ةمدخلا ةئيهت](#)

[DNAC ربع Syslog فيضم نيوكت عاشنا](#)

[CX-Agent ىلع Syslog تانايب مالتسا ةحصتم ققحتلا](#)

[CX-Agent ماظنل MicroService ةمدختالجس ضرع](#)

## ةمدقملا

ءارثإل Syslog م ادختسا عبتت تانايب م ادختسال ةبولطملا تاوطخلا دننتمسلا اذه حضوي syslog تازيمو لاطعألاو (AFM) ةئياقلا لاطعألا ةرادا تازيم تاناك م

## ةيساسألا تابلطتملا

- ينابملا عمجم ةكبشل L2 زاخ ةيطغت
- Cisco نم (DNAC) ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم
- (اقبسم رفوتم) CX ةباحس ليكو

## اهنم ققحتلاو ةيتاذلا ةمدخلا ةئيهت

انه ةيليصفتلا تاميلعتلا ىلع عالطالانكمي

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/cx-cloud-agent/217292-cx-cloud-agent-overview.html#anc35>

DNAC ربع Syslog فيضم نيوكت عاشنا

ةروصلال في حضوم وه امك ةكبشلا > ةكبشلا تاداع | > ميمصتلا ىل لقتنا: 1. x رادصال

حضوره وه امك Syslog > دع ب نع سايق ل > ةكبش ل ادادع | > ميمصت ل ا ل لقتنا : 2.x رادصل ا ةروصل ا يف .

## ▼ Syslogs

Choose Cisco DNA Center to be your syslog server, and/or add any external syslog servers. Devices will be provisioned with syslog severity level 6 (information messages) when they are assigned to a site and/or provisioned.

- Use Cisco DNA Center as syslog server
- Add an external syslog server

IP Address IP Address 🗑️ +

ناونع IP CX-Agent ل ةكبش عمجم ةباحس CX ضرغل 'لدان syslog' ل

✎ ل ا مهصي صخت دنع (تامولعم) 6 وه زاوجل ل يضارتفال syslog ةروطخ يوتسم : ةظحال م ريفوت و/أو عقوم .

🔍 ب صاخال IP ناونع نمضت ي قيبطت ل دع دوجوم logging host رمأل نأ نم ققحت : حيملت DNA-C ل خاد نيوكت ل لامتك ا درجم بولطم VRF ي ا ل ةفاضل اب CX-agent .

## Syslog ل CX-Agent تانايب مالتس ا ةحص نم ققحت ل

يف هذه رورم ل ةملك عاشن ا متي . CXCADMIN دامتعا تانايب CX-Agent ل ا لوصو بلطتي كل مي . TAC معد يس دنهم ةطساوب اهدارتس ا نكمي الو CX-Agent جم انربل ي لوالا رشن ل تقو ةي لمع ل ا ل ا قيبطت متي يت ل ا ةرفوت م ل ا رم اوالا ذي فننتل تانوذ ا Cxcadmin مدختسم Syslog م ادختس ا عبتت تانايب ةل ا ح نم ققحت ل ل

## مماظنل CX-Agent MicroService ةمدخ تالچس ضرع

1. مماظنل تانايب ةدعاق مسا طاق تال:

```
kubectl get pods | grep syslogms
```

2. SYSlogOS تالچس ضرعو syslogms pod ل لماكل مسالا ريفوتب مق:

```
kubectl logs syslogms-654877bf9-vqskt
```

3. كذل اق فو [ةملتس مل] / ةلسررل تاداعل ددع نم SysLog تالچس ديزت:

```
[INFO ] 2022-04-08 17:36:52.524 syslogms-654877bf9-vqskt [Timer-3] SERVICE [run] - Total message Recive
```

4. نأ لچسلا تارابع دكؤت، كذل CX، ةباحس عمجم ةكبشل ةحلص syslog ثادحاً لك تسيل. رادم ازاهج syslog ل صأ نوكي نأ بچي. اهضفر مت كذل فالخب نكل واهي قلت مت syslog ةلاسر ام ىل SysLogMs تالچس ريشت. ةم وعدم ل ةزهجال عمجم ةكبش ةمئاق عم اق فاوتم و DNAC ربع حلص ريغ IP فورعم ريغ زاهج وأ Syslog ب بسب ددحم Syslog IC ضفر مت اذ:

```
[WARN ] 2022-04-11 17:07:55.377 syslogms-654877bf9-vqskt [Thread-0] SERVICE [run] - Rejected Syslog mes
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل