

# CAB-232 يلس لستلا لبكلا تافصاوم MT/FC EIA/TIA-232

## تايوتحمل

[عمدقمل](#)  
[ةيساسألا تابلطتملا](#)  
[تابلطتملا](#)  
[عمدختسمل تانوكمل](#)  
[تاحالطصالا](#)  
[EIA/TIA-232 راي عمل اق فو ةفاسملا و ةعرسل لا دويق](#)  
[CAB-232MT يلس لستلا لبكلا](#)  
[EIA/TIA-232 ةيس لستلا تالبكلا ةومجم](#)  
[ةريغصل لا لبكلا EIA/TIA-232 DTE طوطخ](#)  
[CAB-232FC يلس لست لبك](#)  
[\(DB-60 نم\) EIA/TIA-232 DCE تالبك ةطرشأ](#)  
[ةلص تاذ تامولعم](#)

## عمدقمل

EIA/TIA-232 يلس لستلا لبكلا ةينفلا تافصاوملا ةقيثولا هذه مدقت

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

دنتسمل اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

### عمدختسمل تانوكمل

ةني عم ةيدام تانوكم وجمارب تارادصا يلع دنتسمل اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي ف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت  
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في عمدختسمل ةزهجال عيجم تادب  
رما يأل لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

### تاحالطصالا

Cisco [تاحيملت تاحالطصا](#) عجار، تادنتسمل تاحالطصا لوح تامولعمل نم ديزم يلع لوصحلل  
[ةينقتلا](#)



60 ةكوش 1	ةراشا	فصولا	هاجتا	25 انس	ةراشا
J1-50 J1-51 J1-52	MODE_0 GND MODE_DCE	ةوعومجم ةيرصقت	-	-	-
J1-46	GND عرد	درفم	-	يچ 2-1	GND عرد
عرد J1-41	TxD/RxD -	لودجم جوز 5 مقرر	- →	عرد J2-2	TxD -
عرد J1-36	RxD/TxD -	لودجم جوز 9 مقرر	- ←	عرد J2-3	RxD -
عرد J1-42	ةيزهاج - ءدبلا	لودجم جوز 4 مقرر	- →	عرد J2-4	ةيزهاج - ءدبلا
عرد J1-35	ةيزهاج ةيزهاج/ءدبلا - ءدبلا	لودجم جوز 10 مقرر	- ←	عرد J2-5	CTS -
عرد J1-34	DSR/DTR -	لودجم جوز 11 مقرر	- ←	عرد J2-6	DSR -
عرد J1-45	GND - ءدبلا	لودجم جوز 1 مقرر	- -	عرد J2-7	GND - ءدبلا
عرد J1-33	DCD/LL -	لودجم جوز 12 مقرر	- ←	عرد J2-8	صرقلا طوغضملا -
عرد J1-37	TxC/NIL -	لودجم جوز 8 مقرر	- ←	عرد J2- 15	TxC -
عرد J1-38	RxC/TxCE -	لودجم جوز 7 مقرر	- ←	عرد J2- 17	RxC -
عرد J1-44	LL/DCD -	لودجم جوز 2 مقرر	- →	عرد J2- 18	LTST -
عرد J1-43	DTR/DSR -	لودجم جوز 3 مقرر	- →	عرد J2- 20	DTR -
عرد J1-39	TxCE/TxC -	لودجم جوز 6 مقرر	- →	عرد J2- 24	TxCE -

لصت م ريغ هيلا راشم لاريغ PIN م قريأ<sup>1</sup>

## CAB-232FC يلسلسلست لباك

CAB-232FC يلسلسلست لباك لة ئزجت و لباك لة عيجت مسقلا اذه ضرعي

DCE - عضو ل، DB-25 يثنا ي ل DB-60 ركذ وه (م قريغ 72-0794-01) جت نمل اذه لباك لة عون

نم 4000 ةلسلسل ل Cisco، نم 7000 ةومجمل: ةيلات لة مظنألا ي ف لباك لة اذه مادختس ا متي لوصول م داوخ، 1600 ةلسلسل ل Cisco، نم 2500 ةلسلسل ل Cisco، نم 3600 ةلسلسل ل Cisco، فرط يلع ركذ DB-60 لوصول لباك لة اذه يوتحي. AccessPro رتوي بمك لة اتا قاطبو، نم Cisco، ةكبش ل فرط يلع يوتنأ DB-25 لوصول و Cisco

(DB-25 ي ل DB-60 نم) EIA/TIA-232 DCE تالباك ةطرشأ

(DB-25 ي ل DB-60 نم) EIA/TIA-232 DCE لباك طوطخ يلات لة لودجل ا حضوي

ةراش لة اجات ي ل م سأل ريش ت: ةطخال م

• DCE ي ل DTE ي ل ريش ي —>

• DTE ي ل DCE ي ل ريش ي <—

60 انس	ةراش ل	فصولا	هجات ل	25 انس	ةراش ل
J1-50 J1-51	MODE_0 GND	ةومجمل ةيري صقت	-	-	-
J1-46	GND عرد	درفم	-	ي ج 2-1	GND عرد
عرد J1-36	RxD/TxD -	لودج م جوز 9 م قري	<—	عرد J2-2	TxD -
عرد J1-41	TxD/RxD -	لودج م جوز 5 م قري	—>	عرد J2-3	RxD -
عرد J1-35	ةيزه ا ةيزه ا/ءدب ل - ءدب ل	لودج م جوز 10 م قري	<—	عرد J2-4	ةيزه ا - ءدب ل
عرد J1-42	ةيزه ا - ءدب ل/CTS	لودج م جوز 4 م قري	—>	عرد J2-5	CTS -
عرد	DTR/DSR -	لودج م جوز	—>	عرد	DSR -

	J2-6		3 مقرر		J1-43
GND قراد	عرد J2-7	--	لودجم جوز 1 مقرر	قرئادلل GND	عرد J1-45
صرقلا طوغضملا	عرد J2-8	—> -	لودجم جوز 2 مقرر	LL/DCD -	عرد J1-44
TxC -	عرد J2-15	—> -	لودجم جوز 7 مقرر	TxCE/TxC -	عرد J1-39
RxC -	عرد J2-17	—> -	لودجم جوز 6 مقرر	ال ةنقت/ءيش RxC -	عرد J1-40
LTST -	عرد J2-18	← -	لودجم جوز 12 مقرر	DCD/LL -	عرد J1-33
DTR -	عرد J2-20	← -	لودجم جوز 11 مقرر	DSR/DTR -	عرد J1-34
TxCE -	عرد J2-24	← -	لودجم جوز 8 مقرر	RxC/TxCE -	عرد J1-38

## ةلص تاذا تامولعم

- [فاصولا وءازجالا ماقراو Cisco تالبك تاچتنم ماقرا](#)
- [Cisco Systems - ينفلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاغل مه تلبل  
Cisco ي لخت. فرتحم مچرت م امدقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل