

Cisco Secure Endpoint Windows Connector Installer

تايوتحمل

ةمدقملا

[Windows Installer نم جورخل زومر](#)

ةمدقملا

Cisco Secure Endpoint Windows Connector. ءاهن زومر دنن تسمل اذه فص ي

Windows Installer نم جورخل زومر

ن Windows ل صوم تي بثتل رم اوألا رطس تالوحم نوم دختسي نيذلا ني لوؤس مل اىل ع بجي دلحمل ي ف IMpro_install.log ي ف اهل ع روثل نكمي .ءاهن إال زومر ب ةيارد اىل ع اونوكي %TEMP%.

دوك	فصولا
0	حاجنلا
39	ةي فاك ريغ صرق ةحاسم
1053	تي بثتل ةلازا وأ ةيقرتل ءانثأ مكحتلا وأ ءدبلا بلطل ل صوملا بحتسي مل
1323	ةححص ريغ ةرفوتمل تي بثتل ةلازا رورم ةملك
1603	ل صوملا ةلازال تي بثتل ءاغل اىل ع روثل متي مل
1605	ل Secure Client تي بثتل ءاغل اىل ع روثل متي مل
1618	ل فللاب مدقتل دي ق رخآ تي بثتل دجوي
1633	سك عل او تب-64 اىل ع تب-32 تي بثتل ، لامل ل اىل ع) ةم و ءدم ريغ ةصنم (ححص
1638	ل فللاب دوجوم جتنملا نم ثءال رادصلا وأ رادصلا اذه
1801	حل اص ريغ تي بثتل راسم
3010	تي بثتل لامل ل اىل ل اىل غشتل ءاعل مزلي ، حاجنلا
3017	يحم ريغ رتوي بمكلا اذه . ةيقرتل لشل ي ف ل اىل غشتل جمانرب ي ف أطخ ببست . ةياملال فانئتسال رتوي بمكلا ل اىل غشتل ءاعل بجي . ايلال
16002	تي بثتل ل بلق اهل لامل ل اىل بجي رتوي بمكلا اىل ع ءقل عم ل اىل غشتل ءاعل ءي لمع كانه

دوك	فصولا
16003	م وع دم ريغ لي غشت ماظن (XP SP2، Win2000) لثم).
16004	(لوؤس مك لمعت ال) ةحل اص ريغ مدختس مل تان وذا.
16005	ت ي ب ث ت ال ة ل ا ز ا و ا ة ي ق ر ت ال ا ن ث ا ل ص و م ال ف ا ق ي ل ش ف
16006	Write Filter (EWF) و ا (Enhanced Write Filter (EWF) و ا لي غ ش ت ال ماظن ب ة ص ا خ ل ا ت ا ز ي م ال ن ي ك م ت م ت ل ص و م ع م ل خ ا د ت ث و د ح ي ل ا ي د و ي ا م ا ي ل ا ح (ت ا ف ل م ال ي ل ع م ئ ا ق ال (FBWF) Filter (FBWF) Windows. ي ر خ ا ة ر م ل و ا ح و ت ا ز ي م ال ل ي ط ع ت ب م ق .
16008	ي ل ع ل ع ف ل ا ب ة ق ل ع م ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ي ل ا ة ج ا ح ال ب ب س ب ل ص و م ال ة ي ق ر ت ر ط ح م ت ر ت و ي ب م ك ل ل .
16007	ة د ا ع ا ر ا ي خ ن ي و ك ت م ت ن ك ل و ، ه ل ا م ا ك م ت ي ل ل ي غ ش ت ال ة د ا ع ا ل ص و م ال ت ي ب ث ت ب ل ط ت ي ج ه ن ل ا ي ف ر ط ح ال ل ي غ ش ت .
16008	ت ي ب ث ت ال ل ب ق ل ي غ ش ت ال ة د ا ع ا ل ص و م ال ة ي ق ر ت ب ل ط ت ت .
16009	Windows 7 و Windows Server 2008 R2 ي ح ي ح ص ت ل SHA-2 ة ي ج م ر ب ال ت ا م ي ل ع ت ال ع ي ق و ت م ع د (KB3033929) د و ق ف م .
16010	ل ص و م ال ل ي غ ش ت ة د ا ع ا م ت . ة ي ق ر ت ال ل ش ف ي ف ل ي غ ش ت ال ج م ا ن ر ب ي ف ا ط خ ب ب س ت ا ي ل ا ح ي م ح م ر ت و ي ب م ك ل ل ا ذ ه و ح ا ج ا ن ب .
16014	ت ب ث م ال ة ع ب ا ت م ل ب ق ل ز ع ال ن م ل ص و م ال ج ا ر خ ا ب ج ي . ط ا ش ن ة ي ا ه ن ال ة ط ق ن ل ز ع .
16016	ر ت و ي ب م ك ل ل ل ي غ ش ت د ع ا . ة ي ق ر ت ال ل ش ف ي ف ل ي غ ش ت ال ج م ا ن ر ب ي ف ا ط خ ب ب س ت م ع د ل ا ب ل ص ت ا ف ، ة ل ك ش م ال ت ر م ت س ا ا ذ ا . ي ر خ ا ة ر م ة ي ق ر ت ال ا ر ج ا ل و ا ح و .
16017	ة ي ق ر ت ال د ع ب ل ي غ ش ت ال ة د ا ع ا ة ز ه ا ل ا ق ف د ت ط ا ب ت ر ا ل ي غ ش ت ج م ا ن ر ب ب ل ط ت ي .
16019	Azure د و ك ع ي ق و ت م ع د ل ب و ل ط م ال Windows م ع د

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءء اد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل