

خسننل بقعت تايلمع ارجا يننكمي له تانايبلا ةومجم وري راق تال دادع او يطايتحال (SMA) "نامال ةرادا زاهج" لالخنم ةلوزعمال

تايوتحمل

[لاؤس](#)

[قباجا](#)

لاؤس

تانايبلا لزل ةبساحملا وري راق تال دادع او بقعت تال تانايبلا يطايتحال خسنن ارجا يننكمي له
(SMA) "نامال ةرادا زاهج" لالخنم

قباجا

ةطشنل تانايبلا تاعومجم خسنن لوؤسملل Cisco (SMA) نم نامال ةرادا زاهج حمسي
رمال ربع "فدهل" SMA لىل "ردصم" SMA نم (ISQ تانايب ةدعاو غالبال او بقعت تال)
رمال رطس ةهجاو لىل backupconfig

نيتل حرم لىل عيطايتحال خسننلا ةيلمع ذيفنت متي:

ىلوال ةلحرملا

لقن اناثا. فدهل زاهجال او ردصملا زاهجال نيب تانايبلا لىل قن بيطايتحال خسننلا ةيلمع ادبت
نكمي يلاتلابو، ليغشتلا ديقر دصملا زاهجال لىل ةدوجوملا تامدخال لظت، تانايبلا
درجمب. فدهل زاهجال لىل تامدخال ليغشت فاقيل نم مغرلا لىل. تانايبلا عمج يف رارمتسالا
ةيناثلا ةلحرملا ادبت، فدهل زاهجال لىل ردصملا زاهجال نم تانايبلا لىل لامتك.

ةيناثلا ةلحرملا

متي. ردصملا زاهجال لىل ةدوجوملا تامدخال ليغشت فاقيل متي، ةيناثلا ةلحرملا ادب دنع
ذنم فدهل زاهجال او ردصملا زاهجال نيب تانايبلا لىل قن اناثا اعمجت مت تافالخال ي ا خسنن
اذهو. فدهل او ردصملا نم لكل ةمدخال ةداعتسلا متيو فدهل زاهجال لىل يلووالا ليغشتلا فاقيل
نم يال تانايبلا دقف مدعو ردصملا زاهجال لىل لمعلا تقو نم ىل صقالا دجال حمسي
نيزاهجال.

SMA لىل اهذيفنت كنكمي يتال ةلودجملا يطايتحال خسننلا تايلمع نم ناعون كانه

تايلمع نم ةيرودللا يطايتحال خسننلا تايلمع نوكتت: **ةيرودللا يطايتحال خسننلا تايلمع**
يطايتحال خسنن ةيلمع ارجال و اقبسم دحم تقو يف اهتلودج نكمي ةرمتسم يطايتحال خسنن
اقبسم دحم تقو يف ثدحت ةدحاو

امدنع روفلا لىل ةيروفلا يطايتحال خسننلا تايلمع ثدحت: **ةيروفلا يطايتحال خسننلا**
رمال رطس ةهجاو لىل backupconfig رمال ةئيهتب مدختسملا موقيل

اهئاغل و ا ةرمتسملا و ةلودجملا يطايتحال خسننلا تايلمع ضرع كنكمي، كلذل لىل ةفاضالاب

يطايتحالاسننلةلمعةلودجةينالكما نم ققحتلا وأيطايتحالاسننلةلا نم ققحتلا وأ
ديعبزاهجىلع.

