

# يوتحمل نام أزهجأ لوح ةلواتملا ةلئسألا Cisco زاهج يلع ةمزح طاقتلأ ءارجأ كنكمي فيك Content Security?

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[كيف يمكنك إجراء التقاط حزمة على جهاز Cisco Content Security؟](#)

## المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن ينجز ربط على ال Cisco محتوى أمن جهاز.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- أجهزة أمن البريد الإلكتروني (ESA Cisco Email Security Appliance)
- أجهزة أمن الويب (WSA) من Cisco
- أجهزة إدارة الأمان (SMA) من Cisco
- AsyncOS

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى جميع إصدارات AsyncOS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

# كيف يمكنك إجراء التقاط حزمة على جهاز Cisco Content Security؟

أتمت هذا steps in order to أنجزت ربط التقاط (tcpdump أمر) مع ال gui:

1. انتقل إلى المساعدة والدعم < التقاط الحزمة على واجهة المستخدم الرسومية.

حرر الربط التقاط عملية إعداد كما هو مطلوب، مثل الشبكة قارن أي الربط يركز على التقاط. يمكنك إستخدام أحد المرشحات المحددة مسبقا، أو يمكنك إنشاء مرشح مخصص باستخدام أي بناء جملة مدعوم من قبل أمر **Unix tcpdump**.

3. انقر على **بدء الالتقاط** لبدء الالتقاط.

4. انقر على **إيقاف الالتقاط** لإنهاء الالتقاط.

5. قم بتنزيل التقاط الحزمة.

أتمت هذا steps in order to أنجزت ربط التقاط (tcpdump أمر) مع ال CLI:

1. دخلت هذا أمر في ال CLI:

```
wsa.run> packetcapture
```

```
Status: No capture running
```

```
:Current Settings
```

```
Max file size: 200 MB
```

```
(Capture Limit: None (Run Indefinitely
```

```
Capture Interfaces: Management
```

```
(Capture Filter: (tcp port 80 or tcp port 3128
```

2. أختار العملية التي تريد تنفيذها:

```
.START - Start packet capture -
```

```
.SETUP - Change packet capture settings -
```

```
setup <[
```

3. أدخل الحد الأقصى للحجم المسموح به لملف الالتقاط (بالميجابايت):

```
200 <[200]
```

```
Do you want to stop the capture when the file size is reached? (If not, a new  
.file will be started and the older capture data will be discarded
```

```
N]> n]
```

```
:The following interfaces are configured
```

```
Management .1
```

T1 .2

T2 .3

4. دخلت الإسم أو الرقم من one or much قارن من أي أن على قبض ربط، يفصل بفاصلة:

1 <[1]

5. أدخل عامل التصفية الذي تريد إستخدامه للاتقاط. أدخل كلمة مسح لمسح التصفية والتقاط جميع الحزم على الواجهات المحددة.

```
tcp port 80 or tcp port 3128]]> host 10.10.10.10 && port 80]]
```

Status: No capture running

:Current Settings

Max file size: 200 MB

(Capture Limit: None (Run Indefinitely

Capture Interfaces: Management

Capture Filter: host 10.10.10.10 && port 80

6. أخترت البداية عملية in order to بدأت الإعتقال:

.START - Start packet capture -

.SETUP - Change packet capture settings -

start <[

(Status: Capture in progress (Duration: 0s

(File Name: S650-00137262569A-8RVFDB1-20080919-174302.cap (Size: 0K

:Current Settings

Max file size: 200 MB

(Capture Limit: None (Run Indefinitely

Capture Interfaces: Management

Capture Filter: host 10.10.10.10 && port 80

7. أخترت الإيقاف عملية in order to أنهت الالتقاط:

.STOP - Stop packet capture -

.STATUS - Display current capture status -

.SETUP - Change packet capture settings -

**stop** <[]

(Status: No capture running (Capture stopped by user

:Current Settings

Max file size: 200 MB

(Capture Limit: None (Run Indefinitely

Capture Interfaces: Management

Capture Filter: host 10.10.10.10 && port 80

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىلچنلأل دن تسمل