

ةي بوروالا ءاض فلا ءلاك و ن ع ءل و اءءم ءلئسأ ل ع ءءاءءم ل ا ل راءل ا ل و ص و ل ا ءا ل و ء س م ل ه ا م ةي بوروالا ءاض فلا ءلاك و

المءءوءاء

[المءءوءة](#)

[ما هل مءءوءاء الوصول الءءارل المءاءة فل اللسا؟](#)

[مءلوءاء ءاء صلة](#)

المءءوءة

لصف هءا المءءءء مءءوءاء الوصول الءءارل المءءءة، أو أءوار المءءءء المءءءة مءبقا، المءوءرة على ءهاز أمان البرلء الءكءرونل (ESA).

ما هل مءءوءاء الوصول الءءارل المءاءة فل اللسا؟

عءما ءقوم بلنشاء ءساب مءءءء ءءلء، فلنك ءقوم بءعللن المءءءء إلى ءور مءءءء مءصص أو مءءء مءبقا. لءءول كل ءور مءءءء على مءءوءاء مءءءة من الامءلءاءء ضمن نءام ءءللل والوصول إلى ءهاز، كما للل:

ءءمء
ءساباء
المءءءءم
ن ءءل
ءءضمن ءور
المسؤول
بامكانلء
الوصول
الءامل إلى
ءمبل
إءءاءاء
ءكولن
النءام. وم
ءلك، فقط
المءءءء
المسؤول
لءبل ءق
الوصول
إلى أوامر
resetConf
revert و ig
لءم ءقللء
ءساباء

الءءاربلن

مءللاء

المستخدمين
من التي لها
دور
المشغل
من:

- إنشاء حسابات مستخدمين أو تحريرها.
- إصدار الأمر `reset` `Confing`.
- ترقية الجهاز.
- إصدار الأمر `systemSet` أو `up` تشغيل معالج إعداد النظام.

- إصدار الأمر `adminAccessConfig`.
- القيام ببعض وظائف العزل (بما في ذلك إنشاء حجرات، وتحريرها، وحذفها، وتركيبها).
- تعديل إعدادات ملف تعريف خادم LDA P بخلاف اسم المستخدم وكلمة المرور.

، في
حالة
تمكين
LDA
P
للمص
دقة
الخار
ية.
وإلا فإنها
تتمتع بنفس
الامتيازات
التي يتمتع
بها دور
المسؤول.
يمكن
لحسابات
المستخدمين
من التي لها
دور
المشغل
للقراءة
فقط
الوصول
إلى عرض
معلومات
التكوين.
يمكن
للمستخدمين
من الذين
لديهم دور
عامل
تشغيل
للقراءة
فقط إجراء
التغييرات
وإرسالها
لمعرفة
كيفية تكوين
ميزة، ولكن
لا يمكنهم
الالتزام بها
يمكن
للمستخدمين
من الذين
لديهم هذا
الدور إدارة
الرسائل
في الحجر
الصحي،
في حالة
تمكين
الوصول
في العزل.
يتعذر على

عوامل تشغيل للقراءة فقط

المستخدمين
من الذين
لديهم هذا
الدور
الوصول
إلى ما يلي
• نظام
الملفات
ت أو
FTP
أو
SCP
• إعدادات
ت
لإنشاء
المحاكاة
جر، أ
تحرير
ها، أو
حذفها
أو
جعلها
مركز

يستطيع
المستخدمين
من الذين
لديهم دور
الضيف
عرض
معلومات
الحالة
فقط. كما
يمكن
للمستخدمين
من الذين
لديهم دور
Guest
إدارة
الرسائل
في الحجر
الصحي،
في حالة
تمكين
الوصول
في العزل.
يتعذر على
المستخدمين
من الذين
لديهم دور
الضيف
الوصول
إلى تعقب
الرسائل.
يمكن
لحسابات
المستخدمين

ضيوف

فني

ن التي
لديها دور
"الفني"
إجراء
ترقيات
للنظام
 وإعادة
تشغيل
الجهاز
 وإدارة
مفاتيح
الميزات.
كما يمكن
للفنيين
القيام
بالإجراءات
التالية من
أجل ترقية
الجهاز:

- إيقاف
تسليم
البريد
الإلكتروني
ونبي
واستنا
مه
بشكل
مؤقت
- عرض
حالة
قوائم
انتظار
العمل
والمس
معين
- حفظ
ملفات
التكوين
- ن
وأرس
ها
بالبريد
الإلكتروني
ونبي.
- إسناد
الحمفة
في و
الحمفة
- ي
يتعذر
علي
الفتيبر
إستعا
ه هذ
القوائم
- م
أفضل
الجهاز
عن
نظام
المجد
وعدة.
- تمكين

أو
تعطيل
الوصف
ل
إل
الخدم
ة عن
بعد
لدعم
ISCO
الفني
• تقديم
طلب
دعم.

يتم تقييد
حسابات
المستخدمين
من التي لها
دور
مستخدم
مكتب
المساعدة
على:

• تعقب
الرسا
ل
• إدارة
الرسا
ل في
الحج
الصح

ي
يتعذر على
المستخدمين
من الذين
لديهم هذا
الدور
الوصول
إلى باقي
النظام، بما
في ذلك
واجهة س
الأوامر.
تحتاج إلى
تمكين
الوصول
في كل
عملية عزل
قبل أن
يمكن
المستخدم
الذي له ه
الدور من
إدارتها.
يمكن
لحسابات
المستخدمين
من التي لها
دور

مستخدمو مكتب المساعدة

دور مستخدم مخصص

مستخدم
مخصص
الوصول
إلى ميزات
أمان البريد
الإلكتروني
المعينة
للدور فقط
يمكن أن
تكون هذه
الميزات أي
مزيج من
سياسات
DLP ونهج
البريد
الإلكتروني
والتقارير
والحجر
الصحي
وتتبع
الرسائل
المحلية
وتوصيفات
التشفير
وأداة
تصحيح
أخطاء
التتبع. يتعدى
على
المستخدمين
من الوصول
إلى ميزات
تكوين
النظام.
يمكن
للمسؤولين
فقط تحديد
أدوار
المستخدمين
من
المخصصة

ملا>

ظة:

لا

يمكن

من

للمس

تخدم

بين

الذي

من تم

تعيين

يحتوي حساب المستخدم الافتراضي للنظام، admin، على جميع الامتيازات الإدارية. لا يمكن حذف حساب مستخدم المسؤول، ولكن يمكنك تغيير كلمة المرور وتأمين الحساب.

على الرغم من عدم وجود حد لعدد حسابات المستخدمين التي يمكنك إنشاؤها على الجهاز، لا يمكنك إنشاء حسابات مستخدمين بأسماء محجوزة بواسطة النظام. على سبيل المثال، لا يمكنك إنشاء حسابات المستخدمين المسماة "عامل التشغيل" أو "الجزر".

يمكن لجميع الأدوار المحددة أعلاه الوصول إلى كل من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI)، باستثناء دور مستخدم مكتب المساعدة وأدوار المستخدم المخصصة، والتي يمكنها الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) فقط.

معلومات ذات صلة

- [جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل