

ESA نم دي دعلا ربع صيخارتلا ةكراشم

المحتويات

[المقدمة](#)

[مشاركة التراخيص عبر العديد من ESA](#)

المقدمة

يوضح هذا المقال كيفية مشاركة التراخيص الصادر بنجاح عبر العديد من أجهزة أمان البريد الإلكتروني (ESAs) من Cisco.

مشاركة التراخيص عبر العديد من ESA

باستخدام مفتاح تنشيط منتج ترخيص تم شراؤه (PAK)، من الممكن مشاركة التراخيص عبر وحدات ESA متعددة.

من بوابة [تسجيل ترخيص المنتج](#)، أكمل الخطوات التالية:

1. من البوابة، انقر فوق التراخيص < نقل التراخيص
2. في القائمة المنسدلة، حدد تراخيص المشاركة.. < الحصول على رمز التنشيط...
3. في الإطار المنبثق "مشاركة عملية الترخيص" للمنتج، حدد منتج منفذ الحديد - حزم البرامج
4. في حقل "معرف الجهاز الظاهري / الرقم التسلسلي المصدر"، أدخل الرقم التسلسلي المصدر تلميح: تحتاج فقط إلى إدخال نهاية الرقم التسلسلي الكامل. على سبيل المثال، إذا كان الرقم التسلسلي الكامل هو 33NPP11-88869E737F5-33NPP11.
5. في حقل "معرف الجهاز الظاهري / الرقم التسلسلي الهدف"، أدخل الرقم التسلسلي الهدف تلميح: تحتاج فقط إلى إدخال نهاية الرقم التسلسلي الكامل. على سبيل المثال، إذا كان الرقم التسلسلي الكامل هو 44MQQ22-99969E748G65-44MQQ22.
6. في الحقل إرسال إلى ، أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح
7. انقر فوق رمز الطلب

بعد الإكمال الناجح، يتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله. يوجد داخل البريد الإلكتروني إرتباطات تشعبية للوصول والتحقق. قد يستغرق تلقي البريد الإلكتروني لتسجيل الترخيص ما يصل إلى ساعة واحدة.

هذا مثال على البريد الإلكتروني الذي سيتم إستلامه:

```
<From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com
Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM
<To: Joe User <joe_user@example.com
Subject: Device Registration
```

.PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device to new device. Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared licenses during device registration process

:Below, you will find the Activation Code
Activation Code : LUY3012Z

:Here is the device registration information

Existing Device Serial # : 33NPP11

New Device Serial # : 44MQQ22

Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration
:process

<https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart>

.Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option (1

Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify (2

.Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code

وستعيد بعد ذلك زيارة بوابة [تسجيل ترخيص المنتج](#).

1. انقر فوق التراخيص < نقل التراخيص

2. في القائمة المنسدلة، حدد تراخيص المشاركة.. < استخدام رمز التنشيط...

3. أدخل رمز التنشيط المتوفر في البريد الإلكتروني وانقر فوق التالي

4. تأكيد رمز التنشيط والتسلسل المصدر والتسلسل الهدف وانقر فوق التالي

5. إكمال المراجعة للانتهاء

بعد ذلك، من واجهة المستخدم الرسومية للجهاز، اخترت إدارة النظام < سمة مفتاح < تدقيق لمفاتيح جديدة in order to
فحصت للمفاتيح وتنشيطات. أو، من واجهة سطر الأوامر (CLI)، أدخل featureKey و checknow. بالنسبة لأي/كل
الميزات الجديدة على ESA، يلزم قراءة "إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي" (EULA) وقبولها من أجل تنشيط الميزة.

إذا كانت هناك أي مشكلات في مشاركة الترخيص، فستحتاج إلى الاتصال بعمليات الترخيص العالمية (GLO) مباشرة
أو فتح حالة دعم أو قراءة الأسئلة المتداولة:

• مجانًا: 1-800-553-2447، أو، جهات اتصال Cisco في جميع أنحاء العالم

• البريد الإلكتروني: licensing@cisco.com

• [مدير حالة الدعم من Cisco](#): فتح حالة دعم Cisco

• [عمليات الترخيص العالمية \(GLO\) من Cisco](#): الأسئلة المتكررة

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا