

ههجاو نم FTD ةزهجا ىلع تافلما ليزنت FMC ل (GUI) ةيموسرلا مدختسما

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالاب لطلتتلا](#)

[تابلطتتلا](#)

[ةمدختسما تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[عارجالا](#)

[حيجصللا دلجملا ىلا تافلما لقن](#)

[FMC](#)

[كرتشم دلجم /var/ ىلا فلملا لقن](#)

[ماظن Firepower Threat Defense \(FTD\)](#)

[كرتشم دلجم /ngfw/var/ ىلا فلملا لقن](#)

[FMC ل \(GUI\) ةيموسرلا مدختسما ههجاو نم فلملا ليزنت](#)

ةمدقملا

ةيموسرلا مدختسما ههجاو ىلا FMC و FTD ةزهجا نم فلم ي ليزنت عارجا دننتسما اذه فصى
(GUI) ل FMC.

ةيساسالاب لطلتتلا

تابلطتتلا

تاجتتتلا ههجاو ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت

- FMC) نمال ةيماحلا رادج ةرادا زكرم
- Firepower Threat Defense (FTD)

ةمدختسما تانوكملا

ةيلالتلا ةيداملا تانوكملا و اجماربلا تارادصا ىلا دننتسما اذه يف ةدراولا تامولعملا دننتست

- 7.0.4 رادصا، VMware ل Firepower ديدهت دص عافدلا
- 7.2.2 رادصا، VMware ل نمال ةيماحلا رادج ةرادا زكرم

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتسما اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشن امت
تتاك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتت دننتسما اذه يف ةمدختسما ةزهجالا عيمج تادب
رما يال لم تحملا ريثا تلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا ديقتك تش

ةيساسأ تامولعم

ليزنت اهيف كيلىع بچوتى تاقوا كانه ،اهالصلوا FMC و فTD ااطخأ فاشكتسا شدي ام دنع ريفوتل و اةيجراخ اءا اىلع ليلحتلل مزلحلا طاقتل لثم ،ةروكذملا ةزهجال نم تافلما اذه حبصى ،هليزنت ديرت يذلا فلملا ديدحت دعب .ليلحتلل Cisco TAC لىل كتزهجا نم تافلما ةهجاو نم تافلما ليزنت ،ايناثو ،حيصلل عقوملا لىل تافلما لقن ،الوا ،نيتوطخ نم اارجا (FMC) ةيموسرلا مدختسملا

ءارجالا

حيصلل دلجملا لىل تافلما لقن

FMC

يتلا FMC ل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو نم Core فلم ليزنتب موقت ،لاثلما اذه يف .يرذل ببسلا ليلحتو اهالصلوا ةيفاضا ااطخأ فاشكتسال TAC اهبلط

كرتشم دلجم/var لىل فلملا لقن

لقن كنكمي ،لاحي اىلع ،كرتشم دلجم/var لىلع يساسال فلملا كي دل نوكي ،ةلالحلا هذه يف ةروصلل يف حضوم وه امك ،يلاوتلا لىلع هللقن و اهخسنل mv و cp رماو امدختساب فلملا

```
<#root>
```

```
expert
```

```
sudo su
```

```
{cp | mv} /
```

```
/
```

```
/var/common/
```

```

> expert
admin@firepower:~$ sudo su
Last login: Tue Mar 28 17:18:27 UTC 2023 on pts/0
root@firepower:/Volume/home/admin# ls -ls /var/common | grep -i core
11572 -rw----- 1 root root 11847876 Mar 28 17:17 core_1680023838_firepower_SFD
ataCorrelato_6.9451.gz
root@firepower:/Volume/home/admin#

```

ماظن Firepower Threat Defense (FTD)

م دختس م لاة ه ج او ن م ه ل ي ز ن ت و FTD ن م ه ل ي ز ن ت و ي ن ف م ع د ض ر ع ء ا ش ن ا ب م ق ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف م C. (GUI) ل FMC. ة ي م و س ر ل ل

ة ر و ص ل ل ي ف ح ز و م و ه ا م ك ، ه ه ي ج و ت د ع ا و show tech support ر م ا ل ل ي غ ش ت ب م ق ، ا ل و ا

```
<#root>
```

```
show tech-support | redirect disk0:/show-tech.log
```

```

firepower# show tech-support | redirect disk0:/show-tech.log
firepower# dir disk0:

Directory of disk0:/

125  -rwx  1005          04:33:12 Jul 28 2021  lina_phase1.log
58   drwx  4096          20:25:40 Dec 06 2022  log
64   drwx  4096          20:27:48 Jul 13 2022  coredumpinfo
126  -rwx   0            16:53:28 Mar 01 2023  hitcnt_del_ruleid_list
127  -rwx  4234          20:15:00 Dec 06 2022  backup-config.cfg
128  -rwx  4127          20:15:00 Dec 06 2022  modified-config.cfg
57   -rwx  3402          06:12:42 Mar 11 2023  asa-cmd-server.log
60   -rwx   39          06:12:45 Mar 11 2023  snortpacketinfo.conf
61   -rwx  1794          06:13:04 Mar 11 2023  dpdk.log
129  drwx  4096          16:38:58 Feb 16 2023  cd-delta
136  -rwx 282826         17:06:01 Mar 28 2023  show-tech.log

```

ك ر ت ش م د ل ج م /ngfw/var/ ل ل ف ل م ل ل ق ن

ل ل /mnt/disk0 ن م ه ل ق ن ل ل ا ج ا ت ح ت ك ل ذ ل ، disk0 ل ل ف ل م ل ل ظ ف ح ب م و ق ت ت ن ا و ، ة ل ا ح ل ا ه ذ ه ي ف م C. ة ر و ص ل ل ي ف ح ز و م و ه ا م ك ، /ngfw/var/common.

```
<#root>
```

```
expert
```

```
sudo su
```

```
cd /mnt/disk0
```

```
{cp | mv} /
```

```
/
```

```
/ngfw/var/common/
```

```

> expert
sudadmin@firepower:~$ sudo su
Password:
root@firepower:/home/admin# cd /mnt/disk0
root@firepower:/mnt/disk0# ls -ls
total 328
 4 -rwxr-xr-x 1 root root    3402 Mar 11 06:12 asa-cmd-server.log
 8 -rwxr-xr-x 1 root root    4234 Dec  6 20:15 backup-config.cfg
 4 drwxr-xr-x 2 root root    4096 Feb 16 16:38 cd-delta
 4 drwxr-xr-x 2 root root    4096 Jul 13  2022 coredumpinfo
 4 drwxr-xr-x 4 root root    4096 Jul 13  2022 csco_config
 4 -rwxr-xr-x 1 root root    1794 Mar 11 06:13 dpdk.log
 0 -rwxr-xr-x 1 root root      0 Mar  1 16:53 hitcnt_del_ruleid_list
 4 -rwxr-xr-x 1 root root    1005 Jul 28  2021 lina_phase1.log
 4 drwxr-xr-x 2 root root    4096 Dec  6 20:25 log
 8 -rwxr-xr-x 1 root root    4127 Dec  6 20:15 modified-config.cfg
280 -rwxr-xr-x 1 root root 282826 Mar 28 17:06 show-tech.log
 4 -rwxr-xr-x 1 root root      39 Mar 11 06:12 snortpacketinfo.conf
root@firepower:/mnt/disk0#
root@firepower:/mnt/disk0# cp show-tech.log /ngfw/var/common
root@firepower:/mnt/disk0# ls -ls /ngfw/var/common/ | grep -i show
280 -rwxr-xr-x 1 root root 282826 Mar 28 17:20 show-tech.log

```

FMC ل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم فلملا ليزنت

عروضال يف حضورم وه امك ،هنم فلملا ليزنت ديرت يذلا زاهجال ددحو FMC ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىلع Health (الصل) > Monitor (الصل) > System (الصل) لىل لقتنا ،

The screenshot shows the Firewall Management Center (FMC) GUI. The top navigation bar includes 'Overview', 'Analysis', 'Policies', 'Devices', 'Objects', and 'Integration'. The 'Monitoring' sidebar on the left is highlighted with a red box, showing 'Firewall Management Center' and 'Devices (2)' with sub-items 'testFTD102old' and 'testftd118'. The main content area displays the 'Health Status' page, which includes a summary of system health (3 total, 2 critical, 0 warnings, 1 normal, 0 disabled) and a table of devices. The 'Health' menu item in the top navigation bar is also highlighted with a red box.

Device	Version
> FMC	7.2.2
> testFTD102old	7.0.4
> testftd118	7.0.4

رايخ عسوي يذلا ،رايخال ... اهلصل او اطاخال فاشك تسأ لىل صافاتو ماظنلا ضرع ددحو ةروضال يف حضورم وه امك ،ةمدقتملا اهلصل او اطاخال فاشك تسأ

Monitoring

Home

Firewall Management Center

Devices (2)

- testFTD102old
- testftd118

Health: testftd118 **Critical**

[View System & Troubleshoot Details ...](#)

Overview CPU Memory Interfaces

CPU

Data collection for CPU module is disabled in the shown.

Data Plane	Avg 0	Snort	Avg 5 %	System
6 cores	0 - 0	3 cores	3 % - 7 %	7 cores

100 %

75 %

ةروصل اليف حضوره وه امك ، مدقتم الءاطخ الءاشك تسأ رايخ ددح

Monitoring

Home

Firewall Management Center

Devices (2)

- testFTD102old
- testftd118

Health: testftd118 **Critical**

System Details

Up Time: 17 days 9 hours

Version: 7.0.4

Model: Cisco Firepower Threat Defense for VMware

Mode: ROUTED

VDB: Build 357 - 2022-07-19 19:54:00.0

LSP: lsp-rel-20230322-1438

Snort: 3.1.0.400-12

Troubleshooting & Links

- [Generate Troubleshooting Files](#)
- [Advanced Troubleshooting](#)
- Health Policy (Initial_Health_Policy 2022-06-16 13:34:26)
- Health Alerts

Overview CPU Memory Interfaces Connections Snort ASP drops

ددحوه ليزنت ديرت يذلا فلمل مسالخدأ ، انه ، تافللمل ليزنت بيوبت الءمالع لىل تنأ ةروصل اليف حضوره وه امك ، ليزنت ال

Firewall Management Center

Devices / Troubleshoot / File Download

Overview Analysis Policies Devices Objects Integration

Deploy Search Settings Help admin

Threat Defense CLI | Packet Capture | Packet Tracer

Device: testftd118

File: Enter the name of the file to download from /ngfw/var/common/

Back Download

ةموسرلء مدختسمل ةءءا ونم فلمل ليزنت أدبي (GUI) ل FMC.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل