

تامولعم ةحول ىلع ماظنلا تاداع| نيوكت Cisco نم لامعألا

فدهلا

ىلع دعاست يتلا ةرورضلا تاودألاب ةكبشلا لوؤسم Cisco Business Dashboard Probe دوزي ببول ضرعتسم نم نم لكشب اهترادوا Cisco ةزهجأ ةبقارم.

ةداع قبطنت يتلا ماظنلا يوتسم تامولعم فللتخم ديدحت ماظنلا نيوكت ةحفص كل حيتت تامدخو تقولا تاداع| لثم تانيوكت تامولعملا هذه نمضتتو. ةكبشلا يف ةزهجألا عيمج ىلع قطانملا هذه نم لكل نيوكت تافيصوت عاشن| كنكمي. لوؤسملا ةقداصم ولاملا مسا لمع ريس يف ةقطنم لكل تافيصوت عاشن| لامعألا مادختسا كنكمي وأ، لقتسم لكشب لاهع فدم تي مثرثكأ وأ ةدحاو ةزهجأ ةومجم ىلع نيوكتلا تافيصوت قيبطت م تي مثرثكأ. ةزهجألا.

(SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكونورب اهيدل ةزهجألا عيمج نأ دنتسملا اذه ضررتفي ببول ىل دنتسم ةكبش ريديم يه Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول ةكبش ةرادا. ةنكمم SNMP نيكمت بجي. اهترادوا ةكبشلا ىلع ةدوجوملا ةزهجألا وأ دقعلا ةبقارم ل SNMP مدختسي Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول ةكبش ريديم لاصتال ةزهجألا وأ دقعلا هذه.

لالخ نم ةومجم ةادا ىلع دادع| ةي لمع ماظنلا لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةقيثو اذه فدهي قيقحت تامولعم ةحول لمع Cisco يف يوديلا نيوكتلا ولامعألا.

قيبطتلا لباقلا جم انربلا رادصا

- CBD ([تانايب ةقرو](#)) | 2.2 ([ثدألا ليزنت](#))

ماظنلا تاداع| نيوكت

جماعملا نيوكت

> ةكبشلا نيوكت رتخاو Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا جماعملا.

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory



Port Management



Network Configuration



Network Configuration



Wizard

Time Management

فلم مسال قح يف نيوكتال فيرعت فلمل افصول لخدأ، ةزهجال ةومجم ديدحت يف 2. ةوطخال هي طخت نكمي الو بولطم نيوكتال نم عزجال اذه. فيرعتال

لوصولا طاقن مادختسا متي، لاثملا اذهل: ةطخال م

1

Device Group Selection

2

Time Management

Device Group Selection

Profile Name ✓

Organization ✓

قوف رقناو اهنوك دارملا ؤزهأل ؤومجم رتخأ، "ؤزهأل ؤومجم" ؤقطنم يف 3. ؤوطخلل ؤيضا رتفالا ؤزهأل ؤومجم نوكت، ؤديج تاؤومجم نوكت مدع ؤلاح يف. اهنوكت زاهال يف بؤرت تنك اذا. ؤزهأل ؤومجم ؤقطنم يف ؤؤوم ؤكبشلا ؤزهأل ؤومجم يلع يوتحت يتلا تاميلعت يلع لوصحلل [انه](#) رقناف، ؤديج ؤزهأل ؤومجم ؤاشنل ؤيفي ؤفرعم.

ة. ؤيكلسال ؤزهأل رايؤخا متي، لاثملا لابس يلع: **ةظحالم**

Device Group Selection

Profile Name ✓

Organization ✓

Device Groups

Branch Offices > 1

Wireless Devices 2

(يلاال) Next قوف رقنا 4. ؤوطخلل

Device Group Selection

Profile Name ✓

Organization ✓

Device Groups

Branch Offices > < >> <<

Wireless Devices

Next

اهي ف عقت يتلا ؤينمزل ؤقطنملا رتخأ، ؤينمزل ؤقطنملا ؤلدسنملا ؤمئاقلا يف 5. ؤوطخلل ؤكبشلا.

ةظحالم (GMT-4:00) كرويوين/اكرمأ مدختست، لاثملا لابس يلع:

Time Setting

Timezone America/New York (UTC-05:00)

Daylight Saving America/New York (UTC-05:00)

Enable Daylight Saving

كدلب ناك اذا "يفيصل تي قوت ل ري فوت ني كم ت" رايتخاله ن اخ دح (يرايتخا). 6 ةوطخال (DST) فيفصل تي قوت ل طخال.

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode By Date Recurring

رايتخا رز رقب راهنلا عوض ظفح عضو رتخا 7 ةوطخال.

يه تارايتخال:

- نم ني دح تقوو م ايال اقو DST ل تام ل عم دي دحت ل عضولا اذه رتخا - خيرات ل بسح ةنسل.
- ةفلتخ م ل روهش ل نم ني موي ني ب شدي ل DST ني عت ل عضولا اذه رتخا - راركت.

ل اثم ل اذهل "راركت" رايتخا م ت: **ةطخال م**

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode By Date Recurring

ةنسل رهش ل ثامي امقر ل خداف، رهش ل ل قح في 7 ةوطخال في رركتم ترتخا اذا 8 ةوطخال 1-12 ني م اقرال مدختسا. اهي DST ادبي نا ديرت تي ل.

اهل اذ م تي ل م اقرال نم ربك ل ل قح ل اذه في اهل اذ م تي ل م اقرال نوكت ال بجي: **ةطخال م** ل ل قح ل في.

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

هه في DST ادب ديرت يذلا رهشلا عوبسأل لخدأ ، عوبسأل لقح في 9. ةوطخال

رهشلا نم يناثلا عوبسأل راهظال 2 مقرلا مادختسا متي ، لاثملا ليبس يلع : ةطخال

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

هه في DST ادب ديرت يذلا "عوبسأل موي" قوف رقنا ، "موي" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 10. ةوطخال

دخال موي مادختسا متي ، لاثملا ليبس يلع : ةطخال

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

تقو رايخال لفسأل وأ يلعال مهسال مدختسا ، تقولا ةلدسنملا ةمئاقلا في 11. ةوطخال
 DST هه في ادب نا ديرت يذلا مويلا

احابص 6:57 ةاسال مادختسا متي ، لاثملا اذه في : ةطخال

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

رهشلا ديدحتل 15 ةوطخال لىل 12 ةوطخال نم تاوطخال ررك ، "لىل" ةقطنملا في 12. ةوطخال
 هه في DST هه تني نا ديرت يذلا تقولاو ، مويلا ، عوبسأل

موي في يناثلا نيرشت/ربمفون 1 في DST هه تني نا ررقملا نم ، لاثملا اذه في : ةطخال

ءاسم 06:59 ةعاسلا دءال

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

نأ بجي يتل قئاقدا دء رءخأ، "راهنلا ءوض ظفء ءازا" ةلدسنملا ءمئاقلا نم 13 ءوطءلا +60، و +45، +30، +15، هء تارايءلا .يلءالءا ءقولا ءازاب DST موقت

+45 مادءءسا مءي، لاءملا اءهل :ءظءالم

Daylight Saving Offset(min.) +45 ✓


Use NTP +15

+30

+45

Use NTP +60

يلء ماظنلا نئوكلءل (NTP) ءكءشلا ءقو لوءوءورء مادءءسا رايءءالا ءناء دءء. 14 ءوطءلا (NTP) ءكءشلا ءقو لوءوءورء مءاء نم دروملا ءقو



نم فيءملا مسا نوكلءي نأ نكمي. NTP مءاء ناوئء لءءا، *NTP Server1* لءء في 15 ءوطءلا اءا. اءرء 63 لءل لءء ءمءرلا ءيئاءهلا ءورءلا نم ءءومءم نوكلء يتلءاو، رءكأ وأ دءاو ناوئء ءمءلء رهءاء. ءءقنء اءنم لك لءء مءي، ءءءءمءء اءمءء نممءءي فيءملا مسا ناك اءلءص هلاءءا مء يءل NTP مءاء ناوئء ناك اءا لءءلءا في ءارءء رايءءا

ءظءالم test.cisco.com مادءءسا مءي، لاءملا اءهل :ءظءالم

Use NTP

Use NTP

NTP Server1 test.cisco.com ✓

NTP Server2 test2.cisco.com ✓

ةخسنك اذه لمعني .NTP Server2 ل قح يف نا ن NTP م داخ ناوع ل خ دا (يراي تخا). 16 ة و ط خ ل ا عارض خ راي تخا ة م ال ع ره ط ت س . ة ك ب ش ل ا عم ة ن م ا زم ل ا يف NTP1 م داخ ل ش ف ة ل ا ح يف ة ي ط ا ي تخا ا ح ل اص ه ل ا خ دا م ت ي ذ ل ا NTP م داخ ناوع نا ك ا ذ ا ل ق ح ل ا يف

م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه يف : ة ط ح ا ل م

Use NTP

Use NTP

NTP Server1 test.cisco.com ✓

NTP Server2 test2.cisco.com ✓

ع ز ج ل ا ا ذ ه ي ط خ ت يف ب غ ر ت ت ن ك ا ذ ا " ي ط خ ت ل ا " ق و ف و ا ة ع ب ا ت م ل ل " ي ل ا ت ل ا " ق و ف ر ق ن ا . 17 ة و ط خ ل ا ن ي و ك ت ل ا ن م



ره ط ت س . م س ا (DNS) م ا ظ ن domain name ل ا ، ل ا ج م name ل ا ج م ل ا يف (يراي تخا). 18 ة و ط خ ل خ د ي ا ح ل اص ه ل ا خ دا م ت ي ذ ل ا ل ا ج م ل ا م س ا نا ك ا ذ ا ل ق ح ل ا يف ع ا ر ض خ راي تخا ة م ال ع

ل ا ج م ل ا م س ا ك resolver1.cisco.com م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ل : ة ط ح ا ل م

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com ✓

DNS Server 1

178.122.5.10 ✓

DNS Server 2

178.122.5.20 ✓

لوڪوٽورپ نم 4 رادصلال ناو نع اذه DNS م داخ ناو نع لخدأ، DNS1 م داخ لقح ي ف 19 ة وطلخال م ت ي ذل DNS م داخ ناو نع ناك اذ ل قح ل ي ف عارضخ راي تخ| ة مال ع ره طت س . (IPv4) ت نرت نال لخدأ ف، (ISP) ت نرت نال م داخ رفوم نم DNS م داخ ني وان ع لع فل اب ك ي دل ناك اذ . ا ح ل اص ه ل ا خ د ا ه ج و م ل ي ف د و ج و م ل ناو نع ل

م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ل : ة ط ح ا ل م 178.122.5.10.

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com ✓

DNS Server 1

178.122.5.10 ✓

DNS Server 2

178.122.5.20 ✓

ا ذ ل ل ش ف ز و ا ج ت ك ل م ع ي س ي ذ ل ا ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ل DNS م داخ ناو نع لخدأ (ي راي تخ|) . 20 ة وطلخال ناك اذ ل قح ل ي ف عارضخ راي تخ| ة مال ع ره طت س . ه ي ل ا ل و ص و ل ل ل ب ا ق ر ي غ ي س ا س ا ل ا م داخ ل ناك ا ح ل اص ه ل ا خ د ا م ت ي ذ ل DNS م داخ ناو نع

م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م 178.122.5.20.

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com ✓

DNS Server 1

178.122.5.10 ✓

DNS Server 2

178.122.5.20 ✓

نيوكتلا نم عزجلا اذه يطختل يطختلا وأ ةعباتملل "يلتلا" قوف رقنا 21 ةوطخلا



ةملاك و مدختسملا مسا يلقيح يف نييلحم رورم ةملاك و مدختسم مسا عاشناب مق 22 ةوطخلا ني مدختسم دوجو ةلاح يف . ةكبشلا ةزهجا ىل يرادإل مدختسملا لوصو يه هذو . رورملا عاشنإل . هاندأ ني مدختسملا نيوكتب مهلا دبتسا متيسف ، ةزهجالا ىلع نييلحم (ةفاضإ) + ةنوقيأ قوف رقنا ، ني ددعتم ني مدختسم

متي ، لا ثملا اذهل . يلحملا مدختسملل دامتعا تانايب عبرا يللمج عاشنإ متي دق : **ةظحالم** طقف دحاو يلحم مدختسم عاشنإ

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



Use complex passwords ?

ليطعت وأنيكمتل ةدقعمال رورمال تاملك مادختسإ رايتخالال ةناخ ددح (إرايتخإ). 23 ةوطخال رورمال ةملك نم ققحتال

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



Use complex passwords ?

Next (الالاتال) قوف رقنا. 24 ةوطخال

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



Use complex passwords ?

Previous

Next

Skip

ةديج VLAN ةكبش ةفاضال ةفاضال ةنوقيأ رقنا. 25 ةوطخال

Virtual LANs



Name

VLAN ID

Action

No data to display

نوكي نأ بجي .تلمعتسا نوكي نأ VLAN id او VLAN، ل ل في فصوصم سا تنيع 26. ةوطخلال 1-4094 قاطنلا يف امقر VLAN ةكبش فرعم

Virtual LANs



Name

VLAN ID

Action

Phone



2



ةدوزملا ةزهجالا عي مج ىلع ةديجلال VLAN ةكبش عاشن| متيس .ظفح ةنوقيأ رقنا 27. ةوطخلال ةددحملال تاعومحملال يف VLAN ةكبش

Virtual LANs



Name

VLAN ID

Action

Phone



2



ديرت تنك اذا .دحاو فيرعت فلم مادختساب ةددعتم VLAN تاكبش عاشن| كنكمي :ةطحالام دئاز ةنوقيأ ىلع رقنا ، فيصوتلا اذه يف ةيفاضا VLAN تاكبش عاشن|

VLAN ةكبش عم اتي دح اهواشن| متي لال VLAN ةكبش صاخلا VLAN ةكبش فرعم قباطات اذا ةطساوب هذه VLAN ةكبش دامتعا متيسف ، ةزهجالا ةومحملال يف ةزهجالا ىلع لعفلا ةدوجوم اهفاشتكا متي لال ةيرهاطلا LAN تاكبش لودج نم اهتلازاو Cisco Business Dashboard

ن.نيوكتلا نم عزجالا اذه يطرختل يطرختلا وأةعباتم لل يلاتلا قوف رقنا 28. ةوطخلال

Virtual LANs



Name	VLAN ID	Action
Phone	2	

Previous

Next

Skip

ةديج ةيكلسال ةيلحم ةكبش ةفاضل دئاز ةنوقيأ ىلع رونا 29 ةوطخلا

Wireless LANs



SSID Name

VLAN ID

هب نارتقالا بجي يذلا VLAN فرعمو ةيكلساللا ةيلحملا ةكبشلل SSID مسا دح 30 ةوطخلا
يف لعفلا ب ادوجوم نكي مل اذو، 1-4095 قاطنلا يف امقر VLAN ةكبش فرعم نوكي نأ بجي
ايئقلت ةديج VLAN ةكبش عاشنإ متيسف، ةكبشلا

SSID Name

1

Test



Radio

BOTH

VLAN ID

2

10



قباطتل ةعاذلال او نامأل او ثبل او نيكم تال تاداعا ريغيغت ب يرايخا لكش ب مق 31 ةوطخلا
كتابلطتم

Add Wireless LANs



SSID Name

Test



Radio

1

BOTH



VLAN ID

5



Enable

2

Enable



Broadcast

3

Enable



Security

4

None



مداخ ام ددح، يصخش وأ يسسؤم ني مات عضو ددح دق تنك اذا ام ىلع ادامتعاو. 32 ةوطخل اقبسم كرتشم حاتفم وأ هدض هتقداصم متتس يذلا RADIUS.

Security

WPA2-Personal



Preshared Key

●●●●●●●●



تاذ ةزهجالا عي مج ىلع ةديجالا WLAN ةكبش عاشن متيس. ظفح ىلع رقنا. 33 ةوطخل اددحمالا تاومجملال يفة كلساللا لوصولال طاقن تاينام.

Add Wireless LANs



SSID Name

Test



Radio

BOTH



VLAN ID

5



Enable

Enable



Broadcast

Enable



Security

WPA2-Personal



Preshared Key



Save

Cancel

نيوكتلا نم عزجال اذه يطختل يطختلا و اةعباتملل يلاتلا قوف رقنا 34. ةوطخل

Wireless LANs



SSID Name	VLAN ID	Enable	Broadcast	Security	Radio	Action
Test	5	Yes	Yes	WPA2-Personal	BOTH	

Previous

Next

Skip

ةحفص ىلا عوجرلا يف بغيرت تنك اذا. ك صاخلا نيوكتلا ظفحل اهان قوف رقنا 35. ةوطخل
ق.باسلا قوف رقنا ف، تاريختلا ارجال ةقباسلا نيوكتلا

Previous

Finish

ةصاخلا ةزهجألا ةعومجمل ديدج ماظن نيوكت فيرعت فلم عاشناب نألا تمق دق نوكت نأ بچي
جلاعمل لالخنم هتفاضاب تمق وأ كب

يوديلا نيوكتلا

تقولادادع| نيوكت

تقولادادع > ةكبشلا نيوكت رتخأ، لقننتلا عزج يف 1. ةوطخلا

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory




Port Management



Network Configuration





ديج صيصخت فلم ءاشنإل (ةفاضإ) + ةنوقيأ رقنا 2. ةوطخلا

صيصختل فلمب صاخلا رايخلا رز رقنا ، دوجوم صيصخت فلم ليذعت ديرت تنك اذإ : ةطحالم لمعل ةحول نم يلعلال رسيال نكرل يف ةدوجومل ريرحتل ةنوقيأ رقناو هلذعت ديرت يذلا .

Time Management



فلم مسال قح يف نيوكتلل افصولخدأ ، ةزهجال ةعومجم ديدحت ةقطنم تحت 3. ةوطخلا فيرعتل .

لوصولا طاقن مادختسا متي ، لاثلما اذهل : ةطحالم

Time Management->Add Time

Device Group Selection

Profile Name

Access Points



قوف رقناو اهنوك دارملا ةزهجال ةعومجم رتخأ ، "ةزهجال ةعومجم" ةقطنم يف 4. ةوطخلا



ةدحاو ةعومجم نم رثكأ رايثخإ نكمي . اهنبيعتل زاهجال .

ةيكلسال ةزهجال مادختسا متي ، لاثلما لبيس يلعل : ةطحالم

Device Groups

Branch Offices

1

>

<

Wireless Devices

2

اهي ف عقت يتلا ةينمزللا ةقطنملا رتخأ، ةينمزللا ةقطنملا ةلدسنملا ةمئاقلا في 5. ةوطخللا ةكبشللا.

كرويوين/اكرمأ مادختسا متي، لاثملا لابس ىلع: **ةظحالم** (GMT-4:00).

Time Setting

Timezone: America/New York (UTC-05:00)

Daylight Saving: **America/New York (UTC-05:00)**

Enable Daylight Saving:

تيقوتلا ظحاللي كدلب ناك اذا "راهنلا عوض ظفح نيكمت" رايتخاللا ةناخ ددح. 6. ةوطخللا (DST) في فيصللا.

DST. ةينمزللا قطانملا عيمج مدختست ال: **ةظحالم**.

Daylight Saving

Enable Daylight Saving:

Daylight Saving Mode: By Date Recurring

رايتخاللا رز رقنب راهنلا عوض ظفح عضو رتخأ. 7. ةوطخللا.

يه تاراخيلا:

- اقفو (DST) راهنلا في ريفوتلا تقو تاملعم دي دحتل عضولا اذه رتخأ - خيراتلا بسح 8. [ةوطخللا](#) ىلا لقتنا، اذه رتخأ اذا. ةنسللا في ني ددحم تقوو مايل
- ترتخأ اذا. ةفلتخملا روهشلا نم ني موي ني ب شديلا DST ني عتلا عضولا اذه رتخأ - راركت 11. [ةوطخللا](#) ىلا لقتنا، اذه

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode

By Date Recurring

مويلا راي تخال قاطنلا في ميو وقتلا رونا، 7 ةوطخلال في خيراتلا بسح ترتخا اذا 8 ةوطخلال OK قوف رونا. هي DST لي غشت ادب ديرت يذلا تقولا ةنسلال ورهشلاو.

Daylight Saving Mode

1 By Date Recurring

Range

Daylight Saving Offset(min.)

Use NTP

Use NTP

NTP Server1

NTP Server2

2 Start End

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
24	25	26	27	28	29	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

3 16 : 09 16 : 09

4 OK

DST لي غشت ادب ديرت يذلا مويلا تقو ديحتل لفسأل وأى لعال مهسلا قوف رونا: **ةطخال م** هي.

ةنسلال رهش لثامي امقر لخدأف، رهشلا لوق في 7 ةوطخلال في رركتم ترتخا اذا 9 ةوطخلال 1-12 ني ماقرال مدختسا. اهي DST ادبي نا ديرت يتلا

اهلاخدا مت يتلا ماقرال نم ربكأ لوقلا اذ في اهلاخدا مت يتلا ماقرال نوكت ال بجي: **ةطخال م** هي لوقلا في

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

هه في DST ءءب ءيرت يءلا رهشلا ءوبسأ لءءأ ، ءوبسألا لقق ي في 10 ءوطءلا

رهشلا نم يءناثلا ءوبسألا راهظإل 2 مقرلا ماءءءسإ مءي ، لااا م لا لئب س لء : ءظءالم

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

هه في DST ءءب ءيرت يءلا "ءوبسألا موي" قوف رقنا ، "موي" ءلءسنملا ءمءاقلال نم 11 ءوطءلا

ءءال موي ماءءءسإ مءي ، لااا م لا لئب س لء : ءظءالم

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ءقو رايءءال لفسأل وأ لءءال مهسلا مءءسأ ، ءقولا ءلءسنملا ءمءاقلال ي في 12 ءوطءلا
DST هه في ءءب نأ ءيرت يءلا مويلا

اءابص 6:57 ءءاسلا ماءءءسإ مءي ، لااا م لا اءه ي في : ءظءالم

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

رهشلا ديدحتل 14 ةوطخلال ىلإ 11 ةوطخلال نم تاوطخلال ررك ،"ىلإ" ةقطنملا في 13 ةوطخلال
 هفي DST يهتني نأ ديرت يذلا تقولا ومويلاو عوبسالاو

06:59 ةعاسلا دحالا موي في ربمفون 1 في DST يهتني نأ ررقملا نم ،لاثملا اذه في :**ةطحالم**
 ءاسم.

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

نأ بجي يتلا قئاقدلا ددع رتخأ ،"راهنلا عوض ظفح ةحازا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 14 ةوطخلال
 +60، و +45، +30، +15 يه تاراخيلا .يلاحلا تقولا ةحازاب DST موقت

ةحازاك +45 مادختسا متي ،لاثملا اذه في :**ةطحالم**

Daylight Saving Offset(min.) +45 ✓

Use NTP +15

+30

+45

Use NTP +60

ىلع ماظنلا نيوكتل (NTP) ةكبشلا تقولا لوكوتورب مادختسا رايخالا ةناخ ددح 15 ةوطخلال
 NTP مداح نم دروملا تقو

Use NTP

Use NTP

نم فيضمال مسا نوكتي نأ نكمي. NTP مداخل ناووع لخدأ، *NTP Server1* ل قح ي ف. 16 ةوطخل اذإ. افرح 63 ل لصت ةيمقرلا ةيئاهلا فورحلا نم ةعومجم نوكت يتلاو، رثكأ وأ دحاو ناووع ةمالع رهظت. ةطقنب اهنم لك لصف متي، ةددعتم تايمست نمضتي فيضمال مسا ناك احواص هلاخدإ مت يذلا NTP مداخل ناووع ناك اذإ ل قحلا ي ف ءارضخ رايتخإ

مادختسإ متي، لاثمال اذهل: **ةطحال** `test.cisco.com`.

Use NTP	
Use NTP	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP Server1	<input type="text" value="test.cisco.com"/> ✓
NTP Server2	<input type="text" value="test2.cisco.com"/> ✓

ةخسنك اذه لمعي. *NTP Server2* ل قح ي ف ناث NTP مداخل ناووع لخدأ (يرايتخإ). 17 ةوطخل اءارضخ رايتخإ ةمالع رهظتس. ةكبشلا عم ةنمازمال ي ف *NTP1* مداخل لشف ةلاح ي ف ةيطايتخإ احواص هلاخدإ مت يذلا NTP مداخل ناووع ناك اذإ ل قحلا ي ف

مادختسإ متي، لاثمال اذه ي ف: **ةطحال** `test2.cisco.com`.

Use NTP	
Use NTP	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP Server1	<input type="text" value="test.cisco.com"/> ✓
NTP Server2	<input type="text" value="test2.cisco.com"/> ✓

ايدج نيوكتلا اذه ناك اذإ **ظفح** قوف رقنا. 18 ةوطخل

Use NTP



NTP Server1

test.cisco.com



NTP Server2

test2.cisco.com



Save

Cancel

اهل يدعت وأيودي ةزهألأ ةومجمب ةصاخلا تقولا تادادعإ عاشنإب نألأ تمق دق نوكت نأ بجي حاجن ب.

DNS ل حلل م نيوكتلا

DNS تاليلحت > ةكبشلا نيوكت رتخأ، لقننلا عزج يف 1. ةوطخلا

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory



Port Management



Network Configuration



DNS Resolvers->Add DNS

Device Group Selection

Profile Name

Access Points ✓

قوف رقناو اهنيوكت دارملا ةزهجالا ةومجم رتخا، "ةزهجالا ةومجم" ةقطنم يف 4. ةوطخلا

>

ةدحاو ةومجم نم رثكا رايتخا نكمي. اهنيوكت زاهجالا.

ةيكلسال ةزهجالا مادختسا متي، لاثملا لابس يلع: **ةظحالم**

Device Group Selection

Profile Name: Access Points ✓

Organization: Branch Offices ✓

Device Groups: Branch Offices (1) > Wireless Devices (2)

ناك اذا لقحلا يف عارضخ رايتخا ةمالع رهظتس. DNS مسا لخدا، لاجملا مسا لقح يف 5. ةوطخلا
احلاص هلاخدا مت يذلا لاجملا مسا

ةظحالم: resolver1.cisco.com مادختسا متي، لاثملا لابس يلع:

DNS Resolvers

Domain Name: resolver1.cisco.com ✓

DNS Server 1: 178.122.5.10 ✓

DNS Server 2: 178.122.5.20 ✓

لوكتورب نم 4 رادصإلا ناووع اذه. DNS مداخ ناووع لخدا، DNS1 مداخ لقح يف 6. ةوطخلا
مت يذلا DNS مداخ ناووع ناك اذا لقحلا يف عارضخ رايتخا ةمالع رهظتس. (IPv4) تنرتنإلا
لخدا، (ISP) تنرتنإلا مداخ رقوم نم DNS مداخ نيوانع لعفلا بكي دل ناك اذا. احلاص هلاخدا
هجوملا يف دوجوملا ناووعلا

ةظحالم: 178.122.5.10 مادختسا متي، لاثملا اذهل:

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com



DNS Server 1

178.122.5.10



DNS Server 2

178.122.5.20



إذا لشف زواجتك لمعيس يذلا يطايتحالال خسنلل DNS مداخل ناوع لخدأ (يراي تخ). 7. ةوطخال ناك إذا لقلحال في ءارضخ راي تخ ةمالع رهظتس. هيل لوصولل لباق ريغ يساسال مداخل ناك احواص هلاخدا مت يذلا DNS مداخل ناوع

مادختسا متي، لالم اذهل: ةطحال م 178.122.5.20.

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com



DNS Server 1

178.122.5.10



DNS Server 2

178.122.5.20



اديدج نيوكتلا اذه ناك اذا **ظفح** قوف رقنا 8. ةوطخال

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com



DNS Server 1

178.122.5.10



DNS Server 2

178.122.5.20




Save


Cancel

اهل يدعت وأا اودي ةزهجالا ةومجمب ةصاخلا DNS تادادعإ عاشناب نآلا تمق دق نوكت نأ بجي حاجنب.

لاي تحاجل ليصأ ني نوكتلا


ةقداصملا > ةكبشلا ني نوكت رتخأ، لقننتلا عزج يف 1. ةوطخلا





فلم ليدعت ديرت تنك اذا. ديدج فيصوت عاشنال (ة فاضا) + ةنوقي أىلع رقنا 2. ةوطخال ةنوقي رقنا او هليدعت ديرت يذلا صيصختلا فلم ب صاخلا راڭخال رز رقنا ، دوجوم صيصخت لمعلا ةحول نم لىعأل رسيال نكرلا يف ةدوجوملا ريرحتلا

Authentication



فلم مسال قح يف نيوكت لل افصول لخدأ ، ةزهجال ةعومجم ديدحت ةقطنم تحت 3. ةوطخال فيرعتلا

لوصول طاقن مادختسا متي ، لالم اذهل : ةطالم

Authentication->Add Authentication

Device Group Selection

Profile Name

Access Points ✓

قوف رقناو اهنيوكت دارملا ةزهجالا ةومجم رتخا، "ةزهجالا ةومجم" ةقطنم في 4. ةوطخلا
> ةدحاو ةومجم نم رثكا رايتخا نكمي. اهنييعة تل ةقطنملا

ةيكلسال ةزهجا مادختسا متي، لاثملا لابس لىع: **ةظحالم**

Device Group Selection

Profile Name	Access Points ✓
Organization	Branch Offices ✓
Device Groups	Branch Offices Wireless Devices ✓

ةملاك و مدختسملا مسا يلقح في نيي لحم رورم ةملاك و مدختسم مسا عاشناب مق 5. ةوطخلا
نيوكتب مهلا دبتسا متيسف، ةزهجالا لىع نيي لحم ني مدختسم دوجو ةلاح في رورملا
ني مدختسم عاشنال. ةكبشلا ةزهجالا لىل يرا دال مدختسملا لوصو يه هذو. هاندأ ني مدختسملا
(ةفاضلا) + ةنوقيا قوف رقنا، ني ددعت

متي، لاثملا اذهل. ي لحملا مدختسملا دامتعا تانايب عبرأ يلامجا عاشناب متي دق: **ةظحالم**
طاقف دحاو ي لحم مدختسم عاشناب

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓





..... ✓


اديح نيوكتلا اذه ناك اذا **ظفح** قوف رقنا 6. ةوطخلا

Authentication

Local User Authentication

 Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User    


Use complex passwords 



 


ثي دحت قوف رقن اف ، دوجوم ني وكت لي دعت ب موقت تنك اذا

Authentication

Local User Authentication

 Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User  

Use complex passwords 

اهل لي دعت وا اي ودي ةزه آل اة ومجم ةق داصم تادادع | ني وكت نم ن آل ا تي هت نا دق نوكت نأ بجي حاجن ب

ةمچرتل هذه ل و ح

ةللأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ني مدخت سمل ل معد ي وت م م يدقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ى ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا