

SPA8000 ب صاخال


```
C:\Users\sparia ipconfig 1
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . . . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9575:f863:c174:e71b%10
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.5
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0 2
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```


م تة لال هذه ف 192.168.0.1 وه SPA8000 زاغل يضا رتفال ال يل حم ال IP ناوع نو كي : **ةظحال** م ق لعتي امي ف SPA8000 نم **عيرسلا ادبلا ليلد** عابتا كنكمي 192.168.1.1 مادختسا ينال لصل فال ي ف ةدوجوم نيوكتال تامولعم . فتاهال ال لوصول ةي فيكب

ل قح ي ف <http://192.168.1.1> لخدأورتوي بمك ال ال ع بيولا ضرعتسم ليغشتب مق 2. ةوطخال ةم لك وم دختسم ال مسا دامتعا تانا ي بري فو تب مق **Enter** حاتفم ال ال ع طغضا م ت . ناوع ال **OK** قوف رقناو رورم ال




ةمدخ رفوم رفوي مل اذا ،ماع لكشب .مدختسم ال وه يضا رتفال ال مدختسم ال مسا : **ةظحال** ل. لوخد لي جست ةشاش ىرت نلف ،رورم ةم لك (ITSP) تنرتن ال ربع ي فتاهال لاصلتال

ال ع تبثم ال ال لال **جم انربل رادصا** نم ققحتو ةحفصل ال **ةلاح > Router** ال ل لقتنا 3. ةوطخال زاغل



HTTP تافل م مداخ قي ببط كيدي نكي مل اذا . ةوطخال هذه ال HTTP مداخ ال لجاتحت 4. ةوطخال HFS انمدختسا ،لالم ال اذه ي ف . تنرتن ال ربع لي زنتل ةرفوتم ال تاراخي ال نم ديدع ال كانه ف فل م بحسا ،هليغشتو HTTP تافل م مداخ قي ببط لي زنت درجم ب . HTTP تافل م مداخ ماطن مسق نمض ، SPA8000-6-1-12-SR1.bin ،هلي زنت م تذي ال SPA8000 تبالل جم انربل ال يرهاظ ال تافل م ال



يهره اظلال تافل ملاما ماضن مسق تحت نمي ال سواملا رزب رقنلا كنكمي ،كلذ نم الدب :ةظحالم
SPAs8000-6-1-12-SR1.bin فلم ددح ،ةقثبنملا ةذفانلا ي ف .تافل ملاما ةفاضل رايلخلا دي دحت و
يهره اظلال تافل ملاما ماضن تحت ةتباثلا جماربال فلم ةفاضل حتف رقنلا و

نيناوانعلا طيرش ي ف ةيلالاتلا تامولعمل لخدأ .بيو ضرعتسم ليغشت 5. ةوطخللا

192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin

Enter حاتفملا يلغ طغضا

ةشاشلا يلغ تاحيملتلا رهظتس

مادختسالال دي ق نوكي ال ام دنع ديدجللا تباثلا جمانربلا لىل ةيقرتلاب SPA موقيس


مدقتلا دي ق تباثلا جمانربلا ةيقرت نأ لىل ةلحالل حيباصملا عيرسلا ضيمولا ريشي

ةعرسب ضموي ةلحالل رشؤم امنيب ةقاطلا لصف مدع يجرى

ةيقرتلالامتكادنع نيوكتلا ةحفص لىل ةدوعلل مدقتم وأساسأ قوف رقنلا كنكمي

← → ↻ ⓘ Not secure | 192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin


SPA will upgrade to the new firmware when it is not in use.
Fast blinking of the Status LED indicates that firmware upgrade is in progress.
Please do **NOT** unplug the power while the Status LED blinking rapidly.
You can click [basic](#) or [advanced](#) to return to the configuration page when upgrade is completed.



لجسلا لى صافات لى عالطالال نم نكمتتس، فلمال لىزنن ةىلمع لامتك ا درجمب 6 ةوطخال
HTTP تافل م داخ لى ع

← → ↻ ⓘ Not secure | 192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin

SPA will upgrade to the new firmware when it is not in use.
Fast blinking of the Status LED indicates that firmware upgrade is in progress.
Please do **NOT** unplug the power while the Status LED blinking rapidly.
You can click [basic](#) or [advanced](#) to return to the configuration page when upgrade is completed.



ةىقرت دعب .ةتباثلال جماربلا ةىقرت ةىلمع لامتك لى تح قئاق د عضب رظتنا :ةظحال م
(LAN) ةىلجمال SPA8000 ةكبش ب صاخال IP ناوع رىغتي دق ،تباثلال جمانربلا

ذيفنتلل لباق فلم مادختساب ةتباثلل جماربلا ةيقرت ءارج (.exe)

ىلإ جاتحت كلذل zip، قيسنتب رفوتي .ةتباثلل جماربلا فلم ثدجأ ليزنتب مق 1. ةوطخلل كانهف، ZIP تافللم لوجم كيدل نكي مل اذا .هاندا ةضوعملا ةعبرال تافللملا ضرعل جارختساللا .تنترنال ربع ليزنتلل تارايللل نم ديدلل

spa8000_V6.1.12SR1_FW

Name	Date modified	Type	Size
rec-spa8000-6-1-12-SR1	10/15/2019 3:30 PM	Application	1,741 KB
spa8000_rn_v6-1-12-SR1	10/15/2019 3:30 PM	Adobe Acrobat D...	38 KB
spa8000-6-1-12-SR1.bin	10/15/2019 3:30 PM	BIN File	1,052 KB
upg-spa8000-6-1-12-SR1	10/15/2019 3:30 PM	Application	1,734 KB

رهظت فوس *UPG-SPA8000-6-1-12-SR1* ذيفنتلل فلملا ىلع اچودزم ارقن رقنا 2. ةوطخلل ةعباتم قوف رقنا *SPA8000* تباثلل جماربلا ةيقرت، ةقثبم ةذفان

rec-spa8000-6-1-12-SR1 Application 1,741 KB
spa8000_rn_v6-1-12-SR1 Adobe Acrobat D... 38 KB
spa8000-6-1-12-SR1.bin BIN File 1,052 KB
upg-spa8000-6-1-12-SR1 Application 1,734 KB


1

SPA8000 Firmware Upgrade


WARNING: Forcing a firmware upgrade on your SPA without prior approval from your service provider or network administrator may cause interruption to your service. If your SPA is managed by a service provider who retains administrative control of the device, please contact the service provider for authorization before proceeding. In such cases, the most current, approved for service firmware is automatically provided by your service provider without any onus on the end user to upgrade manually.

2 Continue Cancel


192.168.1.1 IP ناووع نوكي ةلاجل هذه يف .ءادا SPA8000 ل ناووع lan ل تلخد 3. ةوطخلل مت يلا كلتل ةلثامم اهنأ نم ققحت .ايئاقلت كب صاخلا IP ناووع رايل علم متيس SPA8000. زاوجب ةلصتملا يصخشلا رتويبمكلاب ةصاخلا LAN ةكبش ةهجاو ىلع اهنوكت OK. قوف رقناو



رادصا، جامانربال رادصا، MAC ناونع، يلسلسلستال مقرلا قيبتال بلجي فوس. 4 ةوطخال
نيسحت ةقطق. لصتمال SPA8000 زاغ نم ايئاقلت جتنملا مسا تامولعمو ةزهجالا



ةيلمعال عطاقت ال. ةتباتال جامربال ةيقرت ةيلمع ادبتس. 5 ةوطخال




ةشاشال يلع مالع! يلع لصحتس، تباتال جامانربال ةيقرت ةيلمع لامتك درجم. 6 ةوطخال
ةيقرت دعب. OK قوف رقناو. قيبتال يلع تباتال جامانربال رادصا تامولعم ثدحاسكعنتس
LAN SPA8000 ةكبشل IP ناونع ريغتتي دق، تباتال جامانربال



ققحتلا

ةلاحلا > ةكبشلا ىلا لقتنا . بي و ضرعتسم مادختساب SPA8000 زاھ ىلا لوصولاب مق
6.1.12SR1. جم انربلا رادصا س ك عيس . جم انربلا رادصا نم ققحتو



رارقلا

6.1.12 SR1. رادصا ىلا SPA8000 ىلع تباثلا جم انربلا ةيقرتل ناطيسب نارايخ نآلا كي دل

SPA8000: ل ىرخا ةديفم تاطابترا

[ةيضا رتفال اعنصملا تادادعا ىلا طبضلا ةداعا: Cisco Business VoIP هجوملا](#)

[اهجالص او SPA ءاطخا فاشكتسا](#)

[Cisco نم قريغصلا تاكرشلل VoIP هجوم ىلع اعم ةزهجالا ليصوت](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا