

و RV160 تاهجوملا ىلع ذفنملا تاداع| نيوكت RV260

فدهلا

RV160 و RV260 لىل دواع| ةيلمع ءانيم لكشي نأ فيك تنأ ةقيثو اذه يدبي

ةمدقملا

يف ةداع دجوتو ام ةقطنم ىلع رصتقت يتلا تاكبشلا نم عون يه (LAN) ةيلحملا ةكبشلا، لاثملا لىبس ىلع. مچحلا يف LAN ةكبش فلتخت نأ نكمي. لزنم وأ ةسردم وأ بتاكم ىنبم بتكم نع الصف، رتويبمك يزاهج ىلع يوتحي لزنم يف ةيلحم ةكبش دجوت نأ نكمملا نم نكمي نكلو، اعويش ةيلحملا تاكبشلا عاونأ رثكأ تنرثي دعوي. تائملا ىلع يوتحي ةكبشلا زاهج ىلع تنرثي سبقم وأ سبقم وه ذفنملا Wi-Fi ةينقت ربع اضيأ هلصوت نكمي شيح LAN ةكبش لاصتالا اذه كل حيتي س. هلصوت تنرثي لبكلا نكمي يذلا نيوكتل ذفنملا تاداع| مدختست. كب صاخلا هجوملا نم IPv6 وأ/و IPv4 ناونع ىلع لوصحلا ةقاطلا ريفوت، ذفنملا ةيمست تاداع| اذه نمضتت. يلحم ذفنم لكلا لاصتالا تاداع|، (هاتالا يئانث لاسرالاو ةعرسلا) عضولا، قفدتلا يف مكحتلا، (EEE) تنرثي ةكبش ىلع ببس ىلع ةلثمألا ضعب نوكت دق. مچحلا ةريبك تاراطالا، ذفانملا قباطملا خسلا، هاتالا يئانث لاسرالاو ةعرسلا نيوكت نكمي هنأ ذفنملا تاداع| ريغت يف كتبغر مادختساب لضفألا ميظنتلا وأ، يئاقلا لل ضوافتلا معدت ال يتلا ةمدقلا ةزهجالل ايودي ةينمأ بابسألا ةمدختسملا ريغ ذفانملا ليطعت ديرت كنأل وأ، ذفانملا تايامست

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- RV160 زارطلا
- RV260 زارطلا

جماربالا رادصا

- 1.0.00.13

ذفنملا تاداع| نيوكت

1 ةوطخلا

ذفنملا تاداع| LAN > لىل لقتناو بيولا نيوكت ةادأ لىل لوخدلا ليجستب مق

بسح نيوكتلا فلتخي دق. ذفنملا تاداع| نيوكتلا RV160 مدختسنس، ةلاقملا هذه يف ةادالا ةحفص لىل لوصولا لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلا. همدختست يذلا زارطلا [انه](#) رقنا، بيولا نيوكتلا ةدعاسملا



Getting Started



Status and Statistics



Administration



System Configuration



WAN



LAN

1

Port Settings

2

VLAN Settings

Option 82 Settings

Static DHCP

802.1X Configuration

هجوم اللى ع ايلاح ةرفوتم الذا نمن الذا نمن ل ل قح درسي ، ذنم ل ل و دج ةقطنم في

Port Settings

Apply Cancel

Basic Per Port Configuration

Port Table

Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode
LAN1	LAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN2	LAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN3	LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN4	LAN4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
WAN	WAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾

2 ةوطخل

متي ، لاثم ل اذ في . ذنم ل ةيمست ل قح في ةديج ةيمست ل خدأ ، ذنم ل ةيمست ل يدعت ل (LAN1) ةيحلح ل ةكبش ل ل ةيضا رت ف الذا نمن ل ةيمست ل ظا فت ح ال

Port Settings

Apply Cancel

Basic Per Port Configuration

Port Table

Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode
LAN1	LAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN2	LAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN3	LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN4	LAN4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
WAN	WAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾

3 ةوطخل

متي نل ف ، ددحم ريغ نيكمست ل ع برم ناك اذا . ذنم ل تاداع ل نيكمست ل نيكمست راي ت خ ال ة ناخ دح ذنم ل تاداع ل قي بطت

Port Settings

Apply Cancel

Basic Per Port Configuration

4 ةوطخال

كالهتساب ذفنم لملل حامس ل (EEE) تنرثي ةكبش لعل ةقائلل رفوم راي تخال ةناخ دح
تانايب الل طاشن ضافخنا تارتف ءانثا لقا ةقلاط.

Port Settings

Apply Cancel

Basic Per Port Configuration

Port Table

Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode
LAN1	LAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN2	LAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN3	LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN4	LAN4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
WAN	WAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾

5 ةوطخال

لاس رال زاخ ل ةراش لاس راب ي قلتم ل زاخ ل حمست ةزيم نع ةرابع قفدتل ي ف مكحتل
ي ف ةدعاسم ل لاس رال نع اتقوم فقوت ي لاس رال زاخ نأ ل ريشي اذه. هناقح متي ي ذل
قفدتل ي ف مكحتل ني كم تي ف ب غرت تنك اذا راي تخال ةناخ دح. ماح ذلالا في فخت

Port Settings

Apply Cancel

Basic Per Port Configuration

Port Table

Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode
LAN1	LAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN2	LAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN3	LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
LAN4	LAN4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾
WAN	WAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) ▾

6 ةوطخال

كنكمي ي ذل ناكملا وه اذه. ةلدسنم ل ةمئاقلا نم ذفنم ل دادع ا عضو دح، عضولا ل قح ي ف

8 (يراي تخ) ة و ط خ ل ا

رورم ة ك ر ح ة ب ق ا ر م ب ل ط ت ت ي ت ل ا ة ك ب ش ل ا ة ز ه ج ا ل ذ ف ن م ل ا س ا ك ع ن ا م ا د خ ت س ا م ت ي ا م ة د ا ع ل ي ص و ت m o n i t o r e ة ك ب ش ل ا ل ا ء ا ن ي م د ح ا و ل ع ي ر ي ط ب ر ة ك ب ش ن م ة خ س ن ل س ر ي و ه . ة ك ب ش ل ا ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ف ، ذ ف ن م ل ا ق ب ا ط ا ت ن ي و ك ت ن ي ك م ت ي ف ب غ ر ت ت ن ك ا ذ ا . ء ا ن ي م ر خ ا ل ع .

Port Mirror Configuration

Enable

Destination Port: LAN4

Monitored Ports: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

9 (يراي تخ) ة و ط خ ل ا

LAN ة ك ب ش ذ ف ا ن م د ح ا د د ح . ء ا ن ي م ر د ص م ل ا ن م رورم ة ك ر ح ل a m o n i t o r e ن و ك ي ن ا ء ا ن ي م ة ي ا غ ل ا د د ح (LAN ة ك ب ش ذ ف ا ن م د ح ا د د ح . ء ا ن ي م ر د ص م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م (LAN4 ل ا ل ا N1 LAN3 ر ا ت خ ن س ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف . ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م)

Port Mirror Configuration

Enable

Destination Port: LAN3

Monitored Ports: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

10 (يراي تخ) ة و ط خ ل ا

ء ا ن ي م ة ي ا غ ل ا ل ا ل ع m o n i t o r e ن و ك ي رورم ة ك ر ح ل ا ن ا ء ا ن ي م ل ا ت د د ح .

m o n i t o r e ن و ك ي ن ا ت ي ق ت ن ا ن و ك ي ا ل ع ي ط ت س ي ء ا ن ي م ة ي ا غ ل ا

Port Mirror Configuration

Enable

Destination Port: LAN3

ٲرايخا) 11 ؁وطخال

(LAG) تااطابترالا ؁يمجت ؁ومجم نيوكت ي ف بغر ت تنك اذا . طقف RV260 ب ؁صاخ ؁وطخال هذه ؁يمجت ؁ومجم موقي . ؁دحاو تااطابترا ؁يمجت ؁ومجم ي ف اه ؁يمجت LAN ذفانم 2-4 ددح ف تااطابترالا راركت ري فو و ، ذفنملا ؁نورم ؁داي زو ، ي ددرتلا قاطنلا ؁ف ؁اضم ب (LAG) تااطابترالا نأ نم ذكأ . LAG1 نم ؁زج امه نوكل LAN8 و LAN7 را ي تخاب انمق ، لاثملا اذه ي ف . ني زاهج ني ب ؁ومجم هب (LAN8) ؁ي لحملا ؁كبشلا و (LAN7) ؁ي لحملا ؁كبشلا نم لك ب لصتملا رخآلا زاهجلا ؁صيا ؁نوكم تااطابترا ؁يمجت

ي تلل ذفانملا يلع دوجوملا نيوكتللا ؁يمج دقف تس . لاثملا اذه ي ف RV260W مادختسا م ذفنملا نيوكت قوف LAG ل لك ي س . تااطابترالا ؁يمجت ؁ومجم نم ؁زج نوكتس

الطعم واطشن رخآتللاب صاخلا تااطابترالا ناك اذا ام تااطابترالا ؁لاح ل قح رهظي س

Link Aggregation Configuration

LAG Table ⚠ All the existing configuration on the ports (which are going to be part of LAG) will be lost. Eg:802.1x, ACL. ^

Group Name	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5	LAN6	LAN7	LAN8	Link State
Unassigned	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
LAG1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Down					
LAG2	<input type="checkbox"/>	Down							

ٲرايخا) 12 ؁وطخال

تارييغتللا طفحل قي بطت قوف رقنا

Port Settings

Apply

Cancel

LAN2	LAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) v
LAN3	LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) v
LAN4	LAN4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) v
WAN	WAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Negotiation (Gigabit) v

Jumbo Frames: Enable

Port Mirror Configuration

Enable

Destination Port: LAN3 v

Monitored Ports: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

رارقلا

لكي دل RV260 و RV160 هجوملا يلع ذفنملا تااداعل نيوكت نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ ب جي

حاجنې

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دختسمل ل معد ي و تحم م ي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل ي ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا