

ىلع (WDS) يكلسالل عيزوتللا ماظن تادادع RV110W

فدهللا

ةددعتم لوصو طاقن ليصوتب موقبي ماظن وه (WDS) يكلسالل عيزوتللا ماظن بجلي، ليلبقلا اذه نم ماظن عاشنل. ةكبشلا ةحاسم عيسوت يفة ةدعاسم لل ايكلسال نيوكت ةيفيكة ةلاقملا هذه حرشت. WDS تادادع لسفن ىلع WDS ةزهجا عيمج نييعت RV110W ىلع WDS تادادع.

قبيطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- زارطللا RV110W

ةيئارجا تاوطخ

حتف متي. WDS > يكلسال رايتخال ةدعاسم لل بيوللا نيوكت ةادا مدختسا. 1. ةوطخللا WDS ةحفص.

WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Show Site Survey

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Save Cancel

رركم ةطساوب ةيكلساللا ةراشلالا راركتب حامسلا رايتخاللا ةناخ ددح. 2. ةوطخللا WDS نيكمتل.

نع لوصوللا طاقن فشتك RV110W لعلل يئاقلتللا ويدارللا رزقوف رقنا. 3. ةوطخللا رركي يذلا زاوجللاب صاخلا MAC ناونع لاخ دال يوديلا ويدارللا رزقوف رقنا وأ، ايئاقلت دعب ةراشلالا.

9. ةوطخللا ىللا يطيختلاب مقف، يئاقلتللا تترتخا اذا: ةطخاللا

WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Hide Site Survey

Available Networks Table					
	Network Name (SSID)	Channel	Security	Signal	MAC Address
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	48%	00:14:1C:F1:21:30
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	12%	00:14:1C:F1:1B:70
<input type="checkbox"/>	WSU Secure	6	WPA2-Enterprise	48%	00:14:1C:F1:21:31
<input type="checkbox"/>	wushock	6	WEP	49%	00:14:1C:F1:21:32
<input type="checkbox"/>	ciscosb	6	Disabled	82%	00:1C:10:F6:AD:B4
<input type="checkbox"/>	MITM-Test	8	Disabled	82%	00:40:96:29:23:8F
<input type="checkbox"/>	MKTECH	9	WPA2-Personal	44%	E8:B7:48:5E:4D:20

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

4. ةوطخ ل ةحاتم ل تاكبش ل عيمج ضرع ل عقوم ل عا ل طت س ا راهظ ا قوف رقنا (يراي تخ ا). ةوطخ ل

5. ةوطخ ل لودج ل ثي دحت قوف رقنا (يراي تخ ا). ةوطخ ل

6. ةوطخ ل اهراركت ديرت تاكبش ثالث ل ل لصي امل رايت خال ا تاناخ ددح (يراي تخ ا). ةوطخ ل

7. ةوطخ ل ل ل ثالث ل تاكبش ل ل MAC نيوان ع ةفاض ل ل اصتا قوف رقنا (يراي تخ ا). ةوطخ ل MAC ناوع لوقح

8. ةوطخ ل ل اصتا ل ديرت ل ةكبش ل ل MAC ناوع لخد ا، غراف MAC ناوع لوقح ي ا ي. ةوطخ ل ا هب

9. ةوطخ ل ا ه ل هاجت ل رمال ا غل ا و ا تاريخي غت ل ا ظفح ل قوف رقنا. ةوطخ ل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل