

# ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تاداع| نيوكت RV345P هجوم ىلع (PoE) تثرثي

## فدهلا

ةزهجالا يف ةرفوتم ةزيم (PoE) تثرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت دعت RV345P زارطلا لثم، (PoE) تثرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت ىلع ةمئاقلا ربع (PD) ةقاطلاب لمعت يتلا ةلصتملا ةزهجالا ىل ةئيابهكلا ةقاطلا رفوي يذلا ديوزتلا تاداع| ءحفص حيتت. ةكبشلا رورم ةكرجل لءادت ثودح نود ةيساحنلا تالبكلا ةيناكم| بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةاداللا يف (PoE) تثرثي ةكبش ربع ةقاطلاب تامئالم ددحت امك، تثرثي ةكبش ربع ةئفلل دء عضو وا ذفانملا دء عضو اما ددحت ل لصت ي ام دنع. اهؤاشن| مئيس يتلا (PoE) تثرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ىصقألا دء نم ريثكب لقا كلهتسي دق، ةقاطلا كلهتسا اذوا ىلع PD لئغشتلا وا ةقاطلا لئغشت ةداع| ثودح دنع ءارءالا ةقاطلا لئطعت مئ. هب ءومسملا ةقاطلا اه لئغشت مئ يتلا ةزهجالا فلت مدع نامضل ماظنلا نيوكت وا ةئيهتلا.

ديوزتلا تاداع| نيوكت ةئيفيكب ةقلعتملا تاوطءلا ريفوت وه دنتسملا اءه نم فدهلا RV345P هءوم ىلع (PoE) تثرثي ةكبش ربع ةقاطلاب.

## قئبطلل ةلباقلا ةزهجالا


- RV345P زارطلا

## ءماربلا رادصا

1.0.00.33

## تثرثي ربع ةقاطلاب ديوزتلا نيوكت

> LAN رءءا و بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةاداللا ىل لوءءلا لئءسئب مق 1. ةوطءلا تثرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تاداع|.



ئه تاراءءلا. Power Mode. ءاقتنا رز رءءا. [2. ةوطءلا](#)

- ةئيم ءعرس دنع لمءلل ذفنملا نيوكت دئرت تنك اءا رءءا — ذفنملا دء.

- جتنت يتلاو، زاهجلا ةئف بسح ذفنم لكل ةقاطلل ىصقألا دحلا ديدحت متي — ةئفلا دح يتلا ىوصقلا ةقاطلا ةيمك يهو، ةئف PD ددحت، ةلحرملا هذه يف. فينصتلا ةلحرم نم [12. ةوطخلا](#) ىلا لقتنا، ةئفلا دح نيوكتل (PD) نيزختلا ةحاسم اهكلهتست

ذفنملا دح رايتخا مت، لاثملا لىبس ىلع: **ةظحالم**

The screenshot shows the 'POE Settings' configuration page. Under the 'Power Mode:' section, the 'Port Limit' radio button is selected and highlighted with a red box, with its corresponding 'Edit' button also highlighted. The 'Class Limit' option is unselected. Below this, there are checkboxes for 'Legacy:' and 'SNMP Traps:', both currently unchecked. At the bottom, the 'Power Trap Threshold' is set to 95%.

POE دادعإ لودج ىلا كلقن متيس. ريرحت قوف رقنا. 3. ةوطخلا

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Edit' button next to the selected 'Port Limit' option is highlighted with a red box. The 'Class Limit' option remains unselected, and the other settings (Legacy, SNMP Traps, and Power Trap Threshold) are unchanged.

لكشي نأ ديرت تنأ ءانيم lan ل نم رزيكلسال لثامي لا تقطقط. 4. ةوطخلا

LAN3 رايتخا متي، لاثملا اذهل: **ةظحالم**

## POE Settings(Port Limit Mode)

POE Setting Table								
	Port	Enable	Power Priori...	Adminis...	Max Po...	Power C...	Class	PoE Sta...
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input checked="" type="radio"/>	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Edit

PoE تادادع | - ذفنم لدح ءحفص حتف متي .ريحت قوف رقنا 5 ءوطخل

## POE Settings(Port Limit Mode)

POE Setting Table								
	Port	Enable	Power Priori...	Adminis...	Max Po...	Power C...	Class	PoE Sta...
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input checked="" type="radio"/>	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Edit

طيشنتل تنرثي ءكبش ربع ءاطلاب ديوزتلا نيكت رايختالا ءناخ دح 6 ءوطخل  
ايضارثفا اذ تنكت .تنرثي ءكبش ربع ءاطلاب ديوزتلا

## PoE Settings-Port Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Administrative Power Allocation:	<input type="text" value="30000"/> mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

ذفنم لي غشت ضفر متي دق. ةقاطلا ةيولوا يوتس مل رايتخال رز قوف رونا 7. ةوطخال  
ةدودحم ةقاطلا تناك اذا يلعأ ةيولوا يوتس م يذ ذفنم ربع لقا ةيولوا يوتس م ب  
ةضفخنم ةيضا رتفال ةمي قلا. ةضفخنمو، ةيلاع، ةجرح تارا يخال

يويحل معدلا مادختسا متي، لاثملا ليلبس يلع: **ةظحالم**

## PoE Settings-Port Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Administrative Power Allocation:	<input type="text" value="30000"/> mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

رېشټ 30000 و 0 نېب حوارتت ةمېق لخدأ *AdministrativePower* عېزوت ل قح ي ف 8 ةوطخلال ي ضارتفال. ذفنم ل ل اه صي صخت متي يت ل (mW) تاو ي ل ل م ل اب ة قاطال ي ل ةمېق ل ل هذه 30000 وه.

30000 ل ةي ضارتفال mW ةمېق مادختسا متي ، ل ا ث م ل ا ا ذهل : ة ط ح ا ل م

## PoE Settings-Port Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Administrative Power Allocation:	<input type="text" value="30000"/> mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

تادادع يه ةحفصلال ي في ةيلالال تاحاسملا : ةظالم

- هماللسا ي فرطال زاوجلل نكمي يذلا ةقائلال يوتسم ددحت — ةئفلا

— ذفنملا يلا اهمي لست متي ةقائلال ي صقألا دحل نم تاو 15.4 — 0 ةئفلا نم —  
يضا رتفالا دادعإلا وه اذه

— ذفنملا يلا اهمي لست متي ةقائلال ي صقألا دحل نم تاو 4.0 — 1 ةئفلا

— ذفنملا يلا اهمي لست متي ةقائلال ي صقألا دحل نم تاو 7.0 — 2 ةئفلا

— ذفنملا يلا اهمي لست متي ةقائلال ي صقألا دحل نم تاو 15.4 — 3 ةئفلا

— ذفنملا يلا اهمي لست متي ةقائلال ي صقألا دحل نم تاو 30 — 4 ةئفلا

- زاوجلل صصخملا ةقائلال ي صقألا دحلا — ةقائلال صصختل ي صقألا دحلا
- لصتملا ةقائلال زاوجلل صصخملا تاوي لملا ي في ةقائلال ةيمك — ةقائلال كالهتسا  
ددحلا ذفنملا باب
- ةقائلال دئاللا لمحلل تاراركت ددع يلامجا — دئاللا لمحلل دادع
- ةقائلال صقن ثودح تارم ددع يلامجا — ري صق دادع

- لصلتملا زاهجلا ةقراط ضفر تارم ددع — ضوفررملادادعلا
- فشكلا متهي دعي مل هنأل لصلتملا زاهجلا لىل ةقراطلا فاقيا تارم ددع — دوجوم ريغ دادع زاهجلا نع
- زاهجلا نم حلاص ريغ عيقوت يقلت اهيف متهي تارملا ددع — حلاص ريغ عيقوتلا دادع لصلتملا

## PoE Settings-Port Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Administrative Power Allocation:	<input type="text" value="30000"/> mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

عضو (POE) لوصول ةطقن تادادع ةحفص لىل كئداع متتس. قبطي ةققوط 9 ةوطخلا (ذفنملا دح).

## PoE Settings-Port Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Administrative Power Allocation:	<input type="text" value="30000"/> mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

4-9. تاوطلخال ررك، ذفانملا دح تحت ذفانملا نم ديزملا نيوكتل (يراي تخا). 10. ةوطخالا



POE Setting Table								
	Port	Enable	Power Prior...	Administrati...	Max Power ...	Power Cons...	Class	PoE Standard
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input checked="" type="radio"/>	LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Edit

Back

ىل لقتنا مٲ . ةيسىئرلا POE تاداعل ةحفص ىل ةدوعلل فلخلا ىل ع رقنا . 11 ةوطخلا  
 20 ةوطخلا

POE Setting Table								
	Port	Enable	Power Prior...	Administrati...	Max Power ...	Power Cons...	Class	PoE Standard
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input checked="" type="radio"/>	LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Edit

Back

كلقن مٲىسورىرت قوف رقنا ، 2 ةوطخلا ىف ةئفلا دح ترتخأ دق تنك اذا . 12 ةوطخلا  
 (ةئفلا دح عضو) PoE تاداعل ةحفص ىل

## POE Settings

Power Mode:  Port Limit   
 Class Limit

Legacy:  Enable

SNMP Traps:  Enable

Power Trap Threshold:  % (Range:1-99, Default: 95)

لكشي نأ ديتر تنأ ءانيم lan لا نم رزيك لسال لثامي لا تقطوط 13. ةوطخلا  
LAN3 رايخا متي، لاثملا اذهل: ةظحالم

## POE Settings(Class Limit Mode)

POE Setting Table						
	Port	Enable	Power Priorit...	Max Power A...	Power Consu...	Class
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	0	0
<input checked="" type="radio"/>	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0

ريحت قوف رقنا 14. ةوطخلا

## POE Settings(Class Limit Mode)

POE Setting Table						
	Port	Enable	Power Priorit...	Max Power A...	Power Consu...	Class
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	0	0
<input checked="" type="radio"/>	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0

ايضارت فا اذه تنكم . PoE طيشنتنل PoE نيكم ت راي تخالالا ةناخ ددح . 15 ةوطخال

## PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

ذفنم لئغشت ضفرمتي دق. ةقاطلا ةيولوا يوتسمل راي تخالال رز قوف رقنا 16 ةوطخال  
ةدوحم ةقاطلا تناك اذا لعا ةيولوا يوتسمل يذ ذفنم ربع لقا ةيولوا يوتسمل ب  
ةضفخنم ةيضا رتفالا ةمي قلا. ةضفخنمو، ةيلاع، ةجرحتارا لخال

لا ثمل اذهل "ماه" راي تخالال متي: ةظحال

## PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

تادادع يه ةحفصلا يف ةيلالتا لوقحلا: **ةظحالم**

- همالتسإ يف رطلال زاوجلل نكمي يذلا ةقاطلا يوتسم ددحت — ةئفلا

— دادعإلا وه اذه. ذفنملا ةطساوب ةقاطلا نم ىصقألا دحل نم تاو 15.4 ريفوت متي  
يضا رتفالا

— ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطلل ىصقألا دحل نم تاو 4.0 — 1 ةئفلا

— ذفنملا ةطساوب اهليصوت متي ىوصقلا ةقاطلا نم تاو 7.0 ةردق

— ذفنملا ةطساوب هليصوت متي ةقاطلل ىصقألا دحل نم تاو 15.4 — 3 ةئفلا

— ذفنملا ةطساوب اهليصوت متي ةقاطلل ىصقألا دحل نم تاو 30 — 4 ةئفلا

- ىلع هب حومسملا ةقاطلا رادقم ىصقألا دحل — ةقاطلا صيصىختل ىصقألا دحلا  
راتخملا ذفنملا

- لصتملا زاوجلل اهصيصىخت متي يتلا تاوي لملا يف ةقاطلا ةيمك — ةقاطلا كالهتسإ

هليغشت متي يذلا ذفنم لبا.

- قاطال دئاز ليمحت اهيف شح يتل تارملا ددع — دئازلا ليمحتلا دادع
- قاطال يه صقن اهيف شح يتل تارملا ددع — ريصق دادع
- هليغشت متي يذلا زاهجلا قاطا صفر اهيف متي يتل تارملا ددع — صوفرملا دادعلا
- متي يذلا زاهجلا فاشتكام دعل قاطال فاقيا اهيف متي يتل تارملا ددع — دوجوم ريغ دادع هليغشت
- حلص ريغ عيقوت يقلت اهيف متي يتل تارملا ددع — حلص ريغ عيقوتلا دادع

"(POE) لوصولو طبقن تاداع" قحفص يلى كتداع متتس. قبطي ققط. 17. قوطخلا (قئفلا دح عضو).

## PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Priority Level:	<input checked="" type="radio"/> Critical <input type="radio"/> High <input type="radio"/> Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

ىلى 13 نم تاوطلال ررك، قئفلا دح تحت ذفانملا نم ديزملا نيوكتل (يرايخا). 18. قوطخلا 17.

## POE Settings(Class Limit Mode)

POE Setting Table						
	Port	Enable	Power Priority L...	Max Power Allo...	Power Consum...	Class
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0

Edit

Back

ة.سيئرلا POE تادادع| ةحفص | ةدوعلل فلخلا | ءلع رقنا .19 ةوطخلا

## POE Settings(Class Limit Mode)

POE Setting Table						
	Port	Enable	Power Priority L...	Max Power Allo...	Power Consum...	Class
<input type="radio"/>	LAN1	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN2	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN5	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN6	Enable	critical	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN7	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN8	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN9	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN10	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN11	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN12	Enable	low	30000	0	0
<input type="radio"/>	LAN13	Enable	low	0	0	0
<input type="radio"/>	LAN14	Enable	low	0	0	0

Edit

Back

ة.ميدقلا ةزهألا تاجايتح| ةيبلتل ميديق نيكم ت راي تخال ةناخ ددح .20 ةوطخلا

## POE Settings

Power Mode:  Port Limit  Class Limit

Legacy:  Enable

SNMP Traps:  Enable

Power Trap Treshold:  % (Range:1-99, Default: 95)

ةكبشلا لقن لوكون ووربل حامس لل enable SNMP traps راي تخال اناخ ددح. 21 ةوطخلا اضيأ كيجي ف، SNMP تارا بتخا ني كمت مت اذا. ةمئالملا تامالع لاسراب طيسبلا لقالا يلع دحاو SNMP مالع ملتسم نيوكتو SNMP لوكون وورب ني كمت

## POE Settings

Power Mode:  Port Limit  Class Limit

Legacy:  Enable

SNMP Traps:  Enable

Power Trap Treshold:  % (Range:1-99, Default: 95)

ةيؤم ةبسن لثمت يتلا مادختسالا ةبتع لخدأ، ةقاطلا ةمئالم دح لقح ي ف. 22 ةوطخلا يه ةيضارتفالا ةميقلال. ةميقلال هذه ةقاطلا تزواجت اذا هي بنت ادب متي. ةقاطلا دح نم 95.



## POE Settings

Power Mode:  Port Limit  Class Limit

Legacy:  Enable

SNMP Traps:  Enable

Power Trap Treshold: **95** % (Range:1-99, Default: 95)

ذفنم لكل تادادعال تنرثي ةكبش ربع ةقاطالاب ديوزتال صئاصخ لودج ضرعي: **ةظحال** م  
هنيوكت م

- هنيوكت م يذلا ذفنم لل ليغشتلا ةلاح — ليغشتلا ةلاح
- رداصم عيمل اهرفوي نأ لوملل نكمي يتلا ةقاطالا ةيمك يلامج — ةيمسالا ةقاطالا  
ةلصتلا (PD) ةقاطالا
- ةقاطالاب ديوزتلا ذفانم ايلاح اهكلهتست يتلا ةقاطالا ةيمك — ةكلهتسملا ةقاطالا  
(PoE) تنرثي ةكبش ربع
- ذفنم لل ةصصملا ةقاطالا رادقم — ةصصملا ةقاطالا
- (ةكلهتسملا ةقاطالا ةيمك) ةيمسالا ةقاطالا - ةحاتملا ةقاطالا

POE Properties Table

Operational Status	Nominal Power	Consumed Power	Allocated Power	Available Power
	120w	0w	0w	120w

قبطي ةقطق 23. ةوطخال

## POE Settings

Power Mode:  Port Limit  Class Limit

Legacy:  Enable

SNMP Traps:  Enable

Power Trap Treshold:  % (Range:1-99, Default: 95)

POE Properties Table

Operational Status	Nominal Power	Consumed Power	Allocated Power	Available Power
	120w	0w	0w	120w

Apply

Cancel

ظافح/خسن ةحفص لىل لقتنا، مئاد لكشب نيوكتال ظفحل (ياريخا). 24. ةوطخال

قوف رقنا وأنيوكتلا  Save ةحفصلا نم يولعل اعزل ا يف زمرلا

تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تادادع انيوكت نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ بجي  
كب صاخلا RV345P هجوم يلع حاجنب

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل