

و RV016 تاهجوم لىل ع ذفنم لة لاج تامول عم RV042 و RV042G و RV082

فده ل

هذه دعاستو ،ةفلتخم ل ذفانم ل نيوك ت ضرع لوؤسمل ل ذفنم لة لاج ةحفص حيتت
يتل تازيم ل لوح لوؤسمل هي بننت و نيوك تل ل ي ف مكحت ل ل ي ف مدختسمل تامول عم ل
اهري غت ب جي .

VPN RV016 و RV042 تاهجوم لىل ع ام ذفنم ل تامول عم لة لة ي فة فيك دننتسمل اذه حرشي
و RV042G و RV082 .

قي بطتل لة ل باقل لة زه ج ا ل

- زارطل ل RV016
- زارطل ل RV042
- زارطل ل RV042G
- زارطل ل RV082

جم ارب ل رادص ا

- رادص ا ل 4.2.1.02

ذفنم لة لاج ضرع

> ذفنم لة ل راد ا و هجوم ل نيوك تل ة دعاسمل ا ة ا ل ل ل لوخدل ل ليجست ب مق . 1 ة وطل ل
:ذفنم لة لاج ةحفص رهظت . ذفنم لة لاج

Port Status

Port ID : 1 ▼

Summary

Type :	10Base-T / 100 Base-TX
Interface :	LAN
Link Status :	Up
Port Activity :	Port Enabled
Priority :	Normal
Speed Status :	100 Mbps
Duplex Status :	Full
Auto Negotiation :	Enabled
VLAN :	VLAN1

Statistics

Receive Packet Count :	980
Receive Packet Byte Count :	120756
Transmit Packet Count :	610
Transmit Packet Byte Count :	157275
Packet Error Count :	0

Refresh

قلمدننملا ةمئاقلا نم هنم تامولعمل ةيؤري ف بقرت يذلا ذفنملا رتخأ 2. ةوطخل
ذفنملا فرعمل

ذفنملا ةلاح ةيلاتلا تامولعمل ضرع متي

ذفنملا ةلاح لوح ةيساسألا تامولعمل ضرعي — صخلم

- 1000 Base-TX لىل ةعرسلال لصت نأ نكمي . ةعرسلال ةلاحو ذفنملا عون ضرعي — عون -
ةيناثلا يف تباجيم /

لمعتسي ايلاح نوكي ءانيملا نأ WAN وأ LAN نم عونلا ضرعي — نراق -

لفسأل وأ لىلعال ناتلمتحم ناتمي ق كانه . لاصلتالا ةلاح ضرعي — طابترالا ةلاح -

تزعأ وأ enable ةمي ق نكمي نانثا كانه . ذفنملا طاشن ضرعي — ذفنملا طاشن -

- ةيلاع ةيولوأ مهل ناتلمتحم ناتمي ق كانه . لىلحال ذفنملا ةيولوأ ضرعي — priority
ةيداع ةيولوأ

تامولعمل لاسرالا لىلحال ذفنملا اهمدختسي يتلا ةعرسلال ضرعي — ةعرسلال ةلاح -
وأ ةيناثلا يف تباجيم 100 وأ ةيناثلا يف تباجيم 10 : ةلمتحم تاعرس ثالث كانه
ةيناثلا يف تباجيم 1000

لىل ةطقن نم ماظن وه هاجتالا ةيناث لاسرالا عضو — هاجتالا ةيناث لاسرالا ةلاح -
تقول س فن يف ني هاجتالا الك يف نالصاوتي نى لصتم نيزاهج نم نوكتي ةطقن
هاجتالا يداح لاسرالا عضو لثمي . ةطسوتم وأ ةلمك اما هاجتالا ةيناث لاسرالا ةلاح
لاسرالا . ةرم لك يف طقف دحاو هاجتالا يف نوكي هنكلو ، ني هاجتالا الك يف لاصلتالا
تقول س فن يف ني هاجتالا الك يف لاصلتالا وه لمالكلا هاجتالا ةيناث

رايتخاو نيزاهج ليصوت دنع يئاقلتلا ضوافتلا متي — يئاقلتلا ضوافتلا -
يف مكحتلاو عيرسلال هاجتالا ةيناث لاسرالا عضو لثم لاسرالا تاملعم س فن
لطمع وأ نكمم اما اذه . قفدتلا

ذفنملا لابة صاخلا VLAN ةكبش ضرعي — VLAN -

ذفنملا مادختسا تايئاصح ضرعي — تايئاصحالا

ةملتسملا مزحلا ددع ضرعي — مزحلا ددع لابقستالا -

اهيقلت مت يتلا مزحلا تياب تادحو ددع ضرعي — مزحلا تياب تادحو ددع مالتسا -

اهلا سرا مت يتلا مزحلا تياب تادحو ددع ضرعي — مزحلا تياب تادحو ددع لاسرا -

مزحلا ءاطخأ ددع — مزحلا ءاطخأ ددع ضرعي -

تانايبلل شي دحتل شي دحت قوف رقنا (يرايتخا). 3 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا