

SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed

فدهل

وهو Cisco SG350-28P 28-port Gigabit Power over Ethernet (PoE) Managed Switch. ناذف نم + SFP ناذف نم) و 4/28 Gigabit Ethernet ل اذف نم 24/28 رفوي لقتسم لوحم ديدج ليحعو وة لواع ة جردب جدم ة مزح لواع م اوزم يثأي وهو. Combo) Gigabit Ethernet. م ة طس وتملاو ة ريغصل تاسس و ملاقب طتو ل قنلا ة كرش تنرثي تاقب طتل ة. ة كلسلا ة عرسل ل لمك اءا.

SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed. لوحملا تازيم ضرع يلا لاقملا اذه فدهي.

قبي بطتل ة لباقل ة زهجال

- SG350-28P

جماربل رادصا

- 2.1.0.63

SG350-28P تازيم

جتنملا تازيم

- طبارلا حينج عنم
- ة ريغص (SFP) ليصوتلل ة لباقل ة طمنملا تادحولان فشكلل يئاقلل م عدلا ة زيم ة. ة ححصلا ة عرسلل ة يئاقلل ة ئيهتلاو 1000M أو 100M زارط م حجال ايودي SFP ذفانم ة عرسل نيوكت نكمي
- يلي امب حمسي يذال USB ذف نم:
 - نيوكتل تافل مل يطايتحال ا خسنلا
 - ة ديدج ة روص أو نيوكتل تافل م ليحت
- ة مدخل ة دوج (QoS)

جورخال ة سايس

- Egress ACL لوصول ي ف مكحتلا ة ئاق
 - 2 (2R3C) ناول 3 لدع م
- (SPAN) لوحملا ذف نملا ل لحم / ذف نملا ب ردم
 - نينماعد ني ب ة حسف ة سلج-7
 - ة سايسلا يلع مئاقلا قفدتلا خسن
- لوحملا ة رادا
- (CLI) رم اوألا رطس ة هجاو جارجا ل ددع
- Bonjour IPv6 معد
- بيولا يلع ة ئاق ة دعاسم ة اءا
 - ح ب
 - (ACL) لوصول ي ف مكحتلا ة ئاق: تاجال عملا

- ظفح ةنوقىأ
- قثبنم Syslog
- ينفال معدل راهاظا
- رورمال ةكره ةبقارم

- "تاداعلال تاظوفحم" ينبايبل مسرلا -

- SFLOW v5

- مزلجال جلام - AlleyCat3: 98DX3235 (GE), 98DX1235 (FE)
- زترهاجم Marvell MSIS /400 - ةجمدم (CPU) ةيزكرم ةجللام ةدحو
- PHY-
 - 88E1680 - زاهج ةيناثلا يف تباجم 10/100/1000 ةعرسب جمدم ينماث
 - ةقائل رقوم تنرثي لابقتسا/الاسرا
 - 88E3680 - ةعرسب تنرثي ةكبش ربع لمعي جمدم لابقتسا/الاسرا زاهج
 - ةقائل رقوم ةيناثلا يف تباجم
 - 88E1543 - ةجمجم ذفانملا معد
- ةركاذا (DDR3 ةركاذا) تياباجم 512 ةعس - DRAM ةركاذا
- تياباجم 256 ةعس NAND Flash ةقابط - Flash
- لوكوتوربالا لىل ةدنتسملا (VLAN) ةيرهاظلا ةيلحملا ةقطنملا ةكبش
- ةيعرفال IP ةكبش لىل ةدنتسملا VLAN ةكبش
- يضارتفالكشبل ليحستلا عيجمت لي طعت مت

ذفانملا

- (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقائلاب ديوزتلا معد
- PoE طاو 60
- لوكوتورب معدو (PoE) تنرثي ةكبش ربع (LLDP) طابترالا ةقبط فاشتك لوكوتورب (ةقائلاب ضوافت) (CDP) فاشتك
- PD (PD70224 + PD70211) ذفنم معد
- زهجالل ةديجال (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقائلاب ديوزتلا حئارش ةعومجم حيتت ةقائل ني عم كالهتسا بلطنع الضف، ةقائل لي معك لمعلا ةينانكم
- ASIC (AC3) يف ةنمضملا تنرثي ةكبش ربع ةقائلاب ديوزتلا يف مكنحتلا ةدحو حيتت ربع ةقائلاب ديوزتلا ةحيرشو ةكبش لل ASIC ني بعرسا لاصتا ةعرس ةكبش لل (PoE) تنرثي ةكبش
- (13-14 و 1-2 ذفانملا) AF/AT ذفانم 4
- ةدحاو Mini-GBIC (SFP) ةهجاوو RJ45 ةهجاو نم نوكتي ناعمجم ناذفنم
- (PSE): AF/AT ةقائلاب دادملا تادعم نع ةرابع يهف ذفانملا يقاب امأ
- اذفنم 24 ددع: PSE ذفنم معد
- 15.4 غلبي لمك معد عم انمازتم اذفنم 12 لىل لصي ام
- عاخذال حيصتو زهجالل ةرادال (RJ45) ةيفرطالا ةطحمل/مكنحتلا ةدحو ذفنم
- تانايب تبادحو ينماث نم ةنمازتم ريغ تانايب
- دحاو فاقبي تبادحو
- لثامت ال ب
- 115200 bps 51H4FP1E 51H4FP1E يضارتفالا دوابل لدعم
- USB 2.0 ذفنم معد
- ةباتكل/ةعارقلل FAT32
- طقف ةعارقلل NTFS

رارزالا

- طبضلا ةداع| رز

يودلا رشؤم

مر
>
ع
L
E
D

| المنافذ | دالة | أسماء دايود باعثة للضوء | سلوك LED |
|-------------|---|---|---|
| المنافذ | النظام (مؤشر LED مزدوج الألوان) | النظام | أخضر • قيد الإيقاف - النظام • نظام أخضر ثابت - النظام يعمل وجاهز • لون أخضر كاتم إختيار ذاتي للنظام/التمهيد أو الحصول على عنوان IP كهرمان • الكهرمان الوامض - اكتشاف الأجهزة التي فشلت. أخضر • قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط • قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط لون أخضر وامض - بيانات Rx/TX كهرمان • قيد الإيقاف - لم يتم الكشف عن PD • الكهرمان الصلب - تم اكتشاف 802.3 at PD • الكهرمان الوامض - التفاوض أخضر • قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط |
| منافذ RJ45 | الارتباط/القانون والتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت | مؤشر الدوي الأيسر الارتباط/التصرف | • قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط |
| منافذ مجمعة | الارتباط/التصرف والسرعة مشاركة منافذ مع SFP RJ45 | مؤشر الدوي الأيمن بو إي الارتباط/التصرف | • قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط |



- أخضر
- قيد الإيقاف - تم اكتشاف إرتباط بطول 10 أمتار/100 متر أو لا يوجد إرتباط
 - أخضر ثابت - تم اكتشاف إرتباط بطول 1000 متر

سرعة مؤشر
LED اليمنى



- أخضر
- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط
 - ON - تم اكتشاف إرتباط
 - لون أخضر وامض - بيانات RX/TX
- أخضر
- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط
 - ON - تم اكتشاف إرتباط
 - لون أخضر وامض - بيانات RX/TX

مؤشر الدوي
الأيسر
الارتباط/التصرف

منفذ Mini-
GBIC
مخصص

منافذ SFP

مؤشر الدوي
الأيمن
الارتباط/التصرف

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا