

# بـلـطـالـا مـكـحـت ةـدـحـو يـلـع لـيـذـتـلـا قـحـلـم نـيـوـكـت فـتـاـهـب ةـلـصـتـمـلـا SPA500S يـئـاقـلـتـلـا SPA500 Series IP Phone

## فـدـهـلـا

نـم IP فـتـاـوـهـب ةـصـاـخـلـا تـاقـحـلـمـلـا مـاقـرأ ةـدـاـيـز يـلـع رـوـضـحـلـا يـف مـكـحـتـلـا ةـدـحـو دـعـاسـت  
اـطـخ 25 يـلـا لـصـي اـم طـيـطـخـت ةـلـوـهـسـب كـنـكـمـي ةـيـشـغـت رـز مـادـخـتـسـا بـ SPA500 ةـلـسـلـس  
مـزـلـي ، ةـيـشـغـت قـحـلـم نـيـوـكـت لـ IP فـتـاـه يـلـع ةـدـوـحـمـلـا رـارـزـالـا مـادـخـتـسـا زـواـجـتـي دـحـا و رـز يـف  
يـزـكـرـمـلـا بـتـكـمـلـا رـطـسـل نـيـقـحـلـم و نـيـكـرـتـشـم و نـيـيـعـيـبـط نـيـقـحـلـم لـقـالـا يـلـع

فـتـاـوـه مـادـخـتـسـا لـالـخ نـم SPA500S يـلـع بـكـارـت قـحـلـم نـيـوـكـت ةـيـفـيـك لـاقـمـلـا اـذـه حـرـشـي  
UC500 ةـلـسـلـس لـا نـم زـاـهـجـب ةـلـصـتـمـلـا SPA500 ةـلـسـلـس لـا نـم IP

فـتـاـهـب لـصـتـمـلـا SPA500S قـيـبـطـت مـكـحـت ةـدـحـو يـلـع ةـيـشـغـت رـز نـيـوـكـت لـ: **عـظـحـالـم**  
مـدـخـتـسـم فـيـرـعـت فـلـم نـيـوـكـت الـو أـكـمـزـلـي ، SPA500 ةـلـسـلـس لـا نـم تـنـرـتـنـالـا لـوـكـوتـورـب  
ةـفـرـعـم لـ. ةـيـشـغـتـلـا رـارـزأ مـعـدـت الـي نـامـثـلـا طـوـطـخـلـا نـال . جـوـدـزـمـلـا طـخـلـل Extension Mobility  
نـيـوـكـت يـلـا عـجـرا ، Extension Mobility مـدـخـتـسـم فـيـرـعـت فـلـم نـيـوـكـت ةـيـفـيـك لـوـح دـيـزـمـلـا  
لـاصـتـالـا ةـزـهـجأ عـم SPA500DS لـمـعـي نـل . [UC500 ةـلـسـلـس يـلـع Extension Mobility ةـزـيـم](#)  
UC320 دـحـومـلـا لـاصـتـالـا زـاـهـج عـم الـا لـمـعـي نـل و UC500 ةـلـسـلـس لـا نـم ةـدـحـومـلـا

## قـيـبـطـتـلـل ةـلـبـاقـلـا ةـزـهـجـالـا

· SPA500S Attendant Console يـئـاقـلـتـلـا بـلـطـالـا مـكـحـت ةـدـحـو .  
· SPA500 ةـلـسـلـس لـا نـم تـنـرـتـنـالـا لـوـكـوتـورـب فـتـاـه .

## جـمـارـبـلـا رـادـصـلـا

· [ UC540 ] 8.6.0 رـادـصـلـا  
· [ Cisco نـيـوـكـت دـعـاسـم ] v3.2(1)  
· [ SPA 509G IP Phone ] SPA525G-7-4-9c تـنـرـتـنـالـا لـوـكـوتـورـب فـتـاـه .

## ةـيـشـغـتـلـا قـحـلـم نـيـوـكـت

تـرـتـخأ ، (CCA) دـعـاسـم لـيـكـشـت cisco لـا نـم 1. ةـوـطـخـلـا  
نـيـمـدـخـتـسـم لـا ةـحـفـصـحـتـف مـتـي . فـتـاـوـه و لـمـعـتـسـم > دـادـتـم / لـمـعـتـسـم > فـتـاـه > لـكـشـي  
فـتـاـوـه لـا و :

Users and Phones

Devices

Hostname: UC540

User Extensions Floating Extensions Extension Mobility Analog Extensions FXS Gateways

MAC Address	Phone Type	First Extension	First Name	Last Name	User ID
0003.E334.0123	7960	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
0003.E334.0461	7960	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
503D.E50F.1FB2	525G2	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
C89C.1D6E.6F6F	509G	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
0003.E32A.24B5	7960	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)

Total Rows: 5

Add... Edit Delete... Import

OK Refresh Help

*hostname* . قلدس نم المة ئاقلا نم بس انم الم زا هجلا رتخأ 2. ةوطخلا

Users and Phones

Devices

Hostname: UC540

User Extensions Floating Extensions Extension Mobility Analog Extensions FXS Gateways

MAC Address	Phone Type	First Extension	First Name	Last Name	User ID
0003.E334.0123	7960	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
0003.E334.0461	7960	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
503D.E50F.1FB2	525G2	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
C89C.1D6E.6F6F	509G	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)
0003.E32A.24B5	7960	(no info)	(no info)	(no info)	(no info)

Total Rows: 5

Add... Edit Delete... Import

OK Refresh Help

رقن او "م دختس مل قحلم" بيوبتلا عمال ع نمض بولطملا فتاهلا قوف رقنا 3. ةوطخلا فتاهلا ريحت ةذفان رهظت. ريحت قوف:

Phone Type: 509G  
Expansion Module: 500S  
Preferred Codec: g711ulaw  
Missed Calls: Exclude overlay button

Use as Teleworker Phone

Extension Mobility  
To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.  
 Enable Extension Mobility  
Associate Phone Profile to this phone: Select Phone Profile

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
1	Normal			<input type="checkbox"/>
2	Overlay			<input type="checkbox"/>
3	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
4	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
5	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
6	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
7	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

Button 2  
Button Type: Overlay  
Parameters: None, Normal, Share, Monitor, Watch, CO Line, Overlay, Intercom  
Available Ex:  Enable C

ةيفي ك لوح دي زملا ةفر عمل. هتفاضل كمزلي، ةرم لوأل SPA500S مادختس دن ع: **تظالم SPA500s** [يئاقلتلا بلطللا مكحت ةدجو فضا](#)، ةلاقملا ىل عجرا SPA500S ةفاضل [SPA500 Series](#) ةلسلسلا نم تنرتنالا لوكوتورب فتاهب ةلصت ملا

نم ةيشغلتلا رتخاو رزلا ماهم نم ةيشغت رزك همادختس اديرت يذلا رزلا رقنا 4. ةوطخلا رزلا عون ةلدسنملا ةمئاقلا

ةفيظو عم ةيشغلتلا رز نيوكت دي رت تنك اذا تاملكملا راطتنا نيكمت دح 5. ةوطخلا دي ق ةيشغلتلا قحلم ناك اذا ةملاكملا راطتنا ةمغن ليغشت متيس. ةملاكملا راطتنا ىرخا ةملاكم تتاول لعفلاب مادختسالا

**Edit Phone**

Use as Teleworker Phone

**Extension Mobility**

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility

Associate Phone Profile to this phone:

First Name:

Last Name:

User ID:

Password:

**Button Assignments** | **Speed Dial**

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
1	Normal			<input type="checkbox"/>
2	Overlay	123,880	TJ123	<input type="checkbox"/>
3	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
4	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
5	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
6	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
7	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
9	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
10	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
11	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
12	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

**Button 2**

Button Type:

**Parameters**

Enable Call Waiting

Available Extensions

456 (B J)  
678 (L M)

Selected Extensions

123 (T J)  
880 (Y U)

Select All

Select All

Note: Overlay button label uses the label of the first extension number on the selected list. Changing the overlay button label below will also change the first extension number button label.

OK Cancel Help

ةحاتملا تاقحللملا نم ةيشغت ك اهم ادختسا ديرت يتلا تاقحللملا رتخأ. 6 ةوطخل  
راسيلاو نييميلا زومرو لكلا ديدحت رز ةدعاسمب ةدحللملا تاقحللملا

لفسألو لعلأل تانوقي ةدعاسمب دحللملا قحللملا بيترت دعأ (يرايتخا). 7 ةوطخل

ل قح في IP فتاه في اهراظا ةيشغتلا تاقحللملا في فصوصم سا لخدأ (يرايتخا). 8 ةوطخل  
ةيشغتلا رز ةمست

دادع ةيلمعلا ظفحي نأ ok تقطقط. 9 ةوطخل

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تمچرت  
ملاعلاء انء مچي ف ني مدختسمل معد و تحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل