

# فتاهلا ئيهاهم ىلع VLAN تاكبش نيوكت ي رطانن SPA8000

## فدهلا

ةكبش ىلع ةدوجوملا ةزهجال نم ةعومجم يه (VLAN) ةيرهاظلا ةيلحملا ةقطنملا ةكبش  
تتاك ول امك لاصتالا اهنكمي يتح يقطنم لكشب اهنويوكت مت رثكأ وا ةدحاو LAN  
طقف لاصتالا VLAN ةكبش اءاضعال نكمي. ضعبلا اءضعبب يلعف لكشب ةلصتت  
اهسفن VLAN ةكبشل نيرخال اءضعالاب

يف اوضع (ATA) SPA8000 ي رطاننلا فتاهلا ئيهاهم لعلج ةيفيك لاقملا اذه حرشي  
VLAN ةكبش.

## قيبطتل لباقلا زاهجلا

·SPA8000

## جماربل رادصا

·6.1.12

## ليكشت VLAN

> مدقتم رتخاو لوؤسمك ةءعاسملا بيولا نيوكت ةادأ ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا  
WAN: ةكبش ةلاح ةحفص رهظت. WAN ةكبش ةلاح > ةكبشلا

Network		Voice	
Status	<b>Wan Status</b>	Lan Status	Application
		Trunk Status	
		User Login basic   advanced	
<b>Internet Connection Settings</b>			
Connection Type:	Static IP <input type="button" value="v"/>		
<b>Static IP Settings</b>			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.75.1		
<b>PPPoE Settings</b>			
PPPOE Login Name:	<input type="text"/>	PPPOE Login Password:	<input type="text"/>
PPPOE Service Name:	<input type="text"/>		
<b>Optional Settings</b>			
HostName:	SPA8000	Domain:	cisco.com
Primary DNS:	4.2.2.2	Secondary DNS:	192.168.75.1
DNS Server Order:	Manual <input type="button" value="v"/>	DNS Query Mode:	Parallel <input type="button" value="v"/>
Primary NTP Server:	135.11.11.11	Secondary NTP Server:	<input type="text"/>
DHCP IP Revalidate Timer:	0 Minutes		
<b>MAC Clone Settings</b>			
Enable MAC Clone Service:	no <input type="button" value="v"/>	Cloned MAC Address:	<input type="text"/>
<b>Remote Management</b>			
Enable WAN Web Server:	yes <input type="button" value="v"/>	WAN Web Server Port:	80
<b>VLAN Settings</b>			
Enable VLAN:	no <input type="button" value="v"/>	Enable CDP:	yes <input type="button" value="v"/>
VLAN ID:	1 [0x000-0xFFFF]		
<input type="button" value="Undo All Changes"/>		<input type="button" value="Submit All Changes"/>	

VLAN ةكبش تادادع ةقطنم ىل لفسأ ىل ريرم تلاب مق 2. ةوطخل

<b>VLAN Settings</b>			
Enable VLAN:	yes <input type="button" value="v"/>	Enable CDP:	yes <input type="button" value="v"/>
VLAN ID:	1 [0x000-0xFFFF]		

نأ SPA8000 لآ حمسي نأ ةمئاق ةلدسنم لآ *enable VLAN* نم معن ترتخأ 2. ةوطخل VLAN ذفني

VLAN اذه. ةنعي VLAN ةكبش زاهج ل لصتي نأ ديري تنك اذا معن رتخأ: **ةطحال**م  
VLAN ريصقت لآ في لمعتس ةادالآ ك لذ فالخ، تدح تنك يغبني

لآ *VLAN id* لآ في SPA8000 لآ ىل نيغي نأ ديري تنأ نأ *VLAN id* لآ تلخد 3. ةوطخل  
VLAN ةكبش فرعم SPA8000 لآ ىل نيغي نأ *VLAN* ةكبش لآ *VLAN* ةكبش فرعم نيغي  
. ةيرشع ةيسادس تانايب ةدعاق في هلآخدا بجي يذلا

نيكمت ةلدسنم لآ ةمئاق لآ نم CDP ىل عاهنيغي ديري تي لآ ةلآ رتخأ 4. ةوطخل  
عم تامولعملآ ةكراشم ب Cisco تاجتنم ل Cisco (CDP) فاشك تسأ لوكوتورب حمسي *CDP*.  
ةرشابم اهب لاصتالآ م تي تي لآ ىل رتخأ لآ Cisco تاجتنم

تادادع لآ ظفحل تاريغي لآ لك لاسرا ىل عرقنا 5. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا