

SPA100 ةلسلس ىلع VoIP ل عيرسلا دادعإلا

فدهلا

ةكبش ربع ةيوتوصلا تاملاكملا لمحل ةقيرط وه (VoIP) تنرتنإلا ربع توصلا لوكوتورب نيوكتل ةحفصلا هذه لوؤسملا مدختسي نأ نكمي. تنرتنإلا لثم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب دادعإة يفك لاقملا اذه حرشي. IP ربع توصلا ةكبش لاصتالا نامضل فتاهلا ذفانم زاوجلإ ىلإ مدختسملا لوصو دنع SPA100 ةلسلس ىلع (IP ربع توصلا لقن) VoIP لوكوتورب ىلؤلأا ةرملل.

تباثلا جم انربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجألا

- SPA100 Series | 1.1.0 ([ثدحلأا ليزنت](#))

دادعإ VoIP

دادعإلا ىقلتت. ةمدخللا دوزم ةكبش لاصتالا تنرتنإلا لاصتالا رفوت مزلي: **ةظحالم** ATA ل نم ءانيم WAN ل نم طبري لبك نوكتي ام دنع يئاقلت لاصتالا ATA ل نم يضارتفالا ةادأ ةكبش وأ ديدخت جاحسملال ىلع ءانيم لىلإ.

عيرسلا دادعإلا ةحفص. بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال ااحتف متي يتلا ىلؤلأا ةحفصلا هي:

Quick Setup

Line 1	Proxy:	<input type="text" value="Proxy1"/>	Display Name:	<input type="text" value="User1"/>	User ID:	<input type="text" value="1"/>
	Password:	<input type="password" value="*****"/>	Dial Plan:	<input type="text" value="(*xx[3469]11 0 00[2-9]xxxxxx1xxx[2-9]xxxxxxS0)xxxxxxxxxxxx.)"/>		
Line 2	Proxy:	<input type="text" value="Proxy2"/>	Display Name:	<input type="text" value="User2"/>	User ID:	<input type="text" value="2"/>
	Password:	<input type="password" value="*****"/>	Dial Plan:	<input type="text" value="(*xx[3469]11 0 00[2-9]xxxxxx1xxx[2-9]xxxxxxS0)xxxxxxxxxxxx.)"/>		

Line 1

Proxy:	<input type="text" value="Proxy1"/>	Display Name:	<input type="text" value="Test1"/>	User ID:	<input type="text" value="1"/>
Password:	<input type="password" value="*****"/>	Dial Plan:	<input type="text" value="(*xx[3469]11 0 00[2-9]xxxxxx1xxx[2-9]xxxxxxS0)xxxxxxxxxxxx.)"/>		

ليكو مدخاب صاخلا URL وأ لاجملا مسا هنإ 1. رطسلا ليكولا لقح يف ةميق لخدأ 2. ةوطخلال الك ليكولا مسا نوكتي نأ بجي. ابولطم ناك اذا 2 طخلل ءارجلال سفن ررك. ةمدخلال رفوم افل تخم ني لقلحلا.

Line 1

Proxy:	<input type="text" value="Proxy1"/>	Display Name:	<input type="text" value="Test1"/>	User ID:	<input type="text" value="1"/>
Password:	<input type="password" value="*****"/>	Dial Plan:	<input type="text" value="(*xx[3469]11 0 00[2-9]xxxxxx1xxx[2-9]xxxxxxS0)xxxxxxxxxxxx.)"/>		

نأ دعب .ةدحتمل تايالولا ي ف 1-900 ماقراً لثم ،بس انم ريغ يوتحم وأ موسرلا عافتراب م تي س ،1900 ماقراً لابس لس لس لتلا أدب اذا .ام قر 11 نم مقرر لخدأ ،9 يلع مدختسمل طغضي .ةروطحم ماقراً بة نرتقم هذه بلطلا طخ .عادتسالا صفر

- بلطلا طخ .011 ب أدبي مقرر ي لخدأ ،9 طغضب مدختسمل موق ي نأ دعب — 011xxxxx و 9 .ةدحتمل تايالولا نم ةيلود تاملكمب ةنرتقم هذه

تاريغي تال نيوك ت م تي و زاهجلا شي دحت م تي و ،لاسرا قوف رقنا .7 ةوطخلا

مدقتلا نم ققحتلا تاوخط

تامولعم > Voice رتخاو بيولا نيوك تل ةدعاسملا ةادالا يلى لوخدلا ليحستب مق .1 ةوطخلا ي ف FXS1 أو FXS2 ةلاح مسق يلى لفسأل ريرمتلاب مق .تامولعملا ةحفص يلى لقننلل شي دحتب مق ،الجسم رطسلا نكي مل اذا .ليحستلا ةلاح ليحست نم ققحت .ةحفصل نم اضيأ ققحت .ناوخط عضب ليحستلا لامتك قرغتسي دق هنأل تارم ةدع ضرعتسمل ISP نم تامولعملا يلى ادا نتسا DNS مداخ تا دادعإ و نرتن تا دادعإ نيوك ت

Information	
Product Information	
Product Name:	SPA122
Software Version:	1.1.0(011)
MAC Address:	30E4DB726B2E
Customization:	Open
Serial Number:	CBT152700IG
Hardware Version:	1.0.0
Client Certificate:	Installed
System Status	
Current Time:	1/1/2000 00:42:38
Elapsed Time:	00:03:05
RTP Packets Sent:	0
RTP Bytes Sent:	0
RTP Packets Recv:	0
RTP Bytes Recv:	0
SIP Messages Sent:	14
SIP Bytes Sent:	6922
SIP Messages Recv:	0
SIP Bytes Recv:	0
External IP:	
Line 1 Status	
Hook State:	Off
Registration State:	Registered
Last Registration At:	0/0/0 00:00:00
Next Registration In:	26 s
Message Waiting:	No
Mapped SIP Port:	
Call Back Active:	No
Last Called Number:	
Last Caller Number:	
Call 1 State:	Idle
Call 2 State:	Idle
Call 1 Tone:	None
Call 2 Tone:	None
Call 1 Jitter:	
Call 2 Jitter:	
Call 1 Round Trip Delay:	
Call 2 Round Trip Delay:	
Call 1 Packets Lost:	
Call 2 Packets Lost:	
Call 1 Packet Error:	
Call 2 Packet Error:	
Line 2 Status	
Hook State:	On
Registration State:	Registered
Last Registration At:	0/0/0 00:00:00
Next Registration In:	26 s
Message Waiting:	No
Mapped SIP Port:	
Call Back Active:	No
Last Called Number:	
Last Caller Number:	
Call 1 State:	Idle
Call 2 State:	Idle
Call 1 Tone:	None
Call 2 Tone:	None
Call 1 Encoder:	
Call 2 Encoder:	
Call 1 Decoder:	
Call 2 Decoder:	
Call 1 FAX:	
Call 2 FAX:	
Call 1 Type:	
Call 2 Type:	
Call 1 Remote Hold:	
Call 2 Remote Hold:	
Call 1 Callback:	
Call 2 Callback:	
Call 1 Peer Name:	
Call 2 Peer Name:	
Call 1 Peer Phone:	
Call 2 Peer Phone:	

ITSP ةطساوب هنيي عت مت يذلا مقررلا يلع يجرالخا ل ف تاهال ربع ةدراو ةملاكم عضو .2 ةوطخلا ف ةملاكملا ي ف هاجتإلا ي ئانث توصول نيكمت م تي ،فتاهال نينر ةلاح ي ف

