

ةقداصم مادختساب فيضال ةكبش نيوكت في RADIUS ةبسا حمو وينورتكلال ديربال Cisco Business Wireless Access Point

فدهال

ديربال ةقداصم مادختساب فيض ةكبش نيوكت ةفي فيك حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهال
نم (CBW) تاكرشلل ةيكلسالال (AP) لوصول ةطقن في RADIUS ةبسا حمو وينورتكلال
Cisco.

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقال ةزهجال

- (ثدخال ليزنت) 10.0.1.0 | [\(تانايبلا ةقرو\)](#) ددرتملا رايتلا نم تلوف 140
- (ثدخال ليزنت) 10.0.1.0 | [\(تانايبلا ةفيحص\)](#) ددرتملا رايتلا نم تلوف 145
- (ثدخال ليزنت) 10.0.1.0 | [\(تانايبلا ةفيحص\)](#) ددرتملا رايتلا نم تلوف 240

ةمدقملا

قئاف اءا ريفوتل 802.11ac Wave 2 رايعم ثدحا CBW زارطلل (APs) لوصول طاقن معدت
لاجم في ادئار اءا رفوت يهف. ةفاثكلل ةيلاع تاكبشلال نع الضف، ربكأ لوصول ةيناكماو
يلع لوصولل، اهيلع دامتعالا نكميو نامألا ةيلاع ةيكلسالال تالوصول نم ةعانصلال
لقننتلا ءانثأ قئاف يئاها نمدختسم ةبجرت

لاصتال ةزهجال ةقداصم ةيلا يه (RADIUS) ديعلال ممدختسملا لاصتال بلط ةقداصم ةمدخ
ةيزكرملا ةبسا حمولل اوصيوفتلاو ةقداصملا ضارعال ممدختسمي. ةكبش ةمدخو

ةيوه نم ققحتلا قيرط نع ةكبشلال يلا لوصولل ميظنتب RADIUS مداخل موقوي ام ةداع
مسا نمضتت يتللاو اهلاخدا مت يتللا لولخلل ليحست دامتعا تانايب لال خ نم نيمدختسملا
ديربال ناو نع ةقداصم مادختساب فيض ةكبش نيوكت دنع. رورم ةملاك و ممدختسم
RADIUS ةبسا حمولل مداخل يلا ممدختسملا وينورتكلالال ديربال فرعم لاسرا متي، وينورتكلالال
قيوستلا تامولعم لاسرا لثم يلبقتسملا مادختسالال هنيخت متي و

تايتو حمولل لودج

- [CBW لوصول ةطقن يلع RADIUS نيوكت](#)
- [فيضال ةكبش نيوكت](#)
- [ةبقارم](#)
- [RADIUS ةبسا حمولل مداخل مادختساب بقعتلا](#)

CBW لوصول ةطقن يلع RADIUS نيوكت

[لوصول ةطقن في RADIUS نيوكت](#) لوح ةلاقملا يلا عجرا، RADIUS نيوكت تاوطلل
[Cisco](#) نم تاكرشلل ةيكلسالال

فيضال ةكبش نيوكت

يلا امب مق، وينورتكلالال ديربال ناو نع ةقداصم مادختسالال فيض ةيكلسالال ةكبش دادعال

1 ةوطخال

رورم ةملك و مدختسم مسا مادختساب CBW لوصول ةطقن ىل ل وخذلا ليجستب مق نيجحص.




Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password




2 ةوطخال

WLAN تالكبش > ةيكلسال تاداعل ىل لقتنا ، فيض ةكبش نيوكتل



3 ةوطخال

ةديج WLAN/RLAN ةكبش ةفاضل ىل عرقنا



4 ةوطخال

علم متيسر. صيختم لفل م سا لخدأ، ماع بيوبت لة مالع تحت، ةقث بنم لة ذفان لاي ق. قيبط رقنا ونكمت لرايخ قلزنا. ايئاق ل SSID ل قح

Add new WLAN/RLAN

General | WLAN Security | VLAN & Firewall | Traffic Shaping | Scheduling

1

WLAN ID: 2

Type: WLAN

Profile Name *: GuestEmail 2

SSID *: GuestEmail 3

WLANs with same SSID can be configured, unless layer-2 security settings are different.

Enable: 4

Radio Policy: ALL ?

Broadcast SSID:

Local Profiling: ?

5

Apply Cancel

5 ةوطخل

ةلدس نم لة مئاق ل نم. فيض لة كبش نكمت و WLAN ةكبش نام بيوبت مالع ل ل لقتنا قبطي ةق ققط. ينورت كل لال ديربل ل ناوع رتخأ، لوصول اعون

Add new WLAN/RLAN

General | WLAN Security | VLAN & Firewall | Traffic Shaping | Scheduling

1

Guest Network: 2

Captive Network Assistant:

MAC Filtering: ?

Captive Portal: Internal Splash Page

Access Type: Email Address ? 3

ACL Name(IPv4): None ?

ACL Name(IPv6): None ?


4

Apply Cancel

قب قارم

ةق داصم لل فيضلا ةكبش في هب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ناو نع مدختسم لخدي ام دنع لوصولا ةطقنل (UI) بيولا مدختسم ةهجاو في ليعمعال تامولعم ضرع نكمي

ةطقنل بيولا مدختسم ةهجاو في فويضلا عالمعال > قب قارملا ىلإ لقتنا ،كلذب مايقلل لوصولا.



ينورتكلإلا ديربلا نيوانع كلذ في امب فويضلا عالمعال نع ليعصافت ضرع نكمي

Total		Wireless	
Guest Clients	1	2.4GHz	0
Recent Clients	1	5GHz	1

User Name	IPv4 Address	AP Name	Protocol	Connecti... Speed	Mac Address
ar...	172.16.1.228	APA453.0E22.0A70	802.11ac	173 Mbps	98...ie

يمكنك عرض معلومات البريد الإلكتروني للضيف طالما كان المستخدم الضيف متصلا. ما إن يفصل المستعمل، المعلومة لن يكون يتوفر تحت ضيف زبون قائمة من ال ap.

RADIUS ةبساحم مداخ مادختساب بقعتلا

مداخلا سرهف عم RADIUS ةبساحم مداخ ىلإ فيضلل ينورتكلإلا ديربلا ناو نع لاسرا متيس فيضلا ةكبش ب ليعمعال لاصتا عطق دعب ىتح فيضلا تامولعم بقعت نكمي يلاتلابو 1. اةيعمجتو عالمعال ينورتكلإلا ديربلا نيوانع بقعت لهسي اذهو.

id	timestamp	Computer_Name	Packet_Type	User_Name	F_O_User_Name	Called_Station_Id	Calling_Station_Id	Callback_Number	Framed_IP_Address	Ni
1	2020-05-18 15:30:03.213	DC1	4	admin	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N
2	2020-05-18 15:30:07.537	DC1	4	cW140-a4530e220a70	NULL	172.16.1.50	0.0.0.0	NULL	NULL	C
3	2020-05-18 15:32:45.507	DC1	4	cW140-68cae4700500	NULL	172.16.1.50	0.0.0.0	NULL	NULL	C
4	2020-05-18 16:13:59.467	DC1	1	test	CISCOTEST/test	172.16.1.50	00:11:22:33:44:55	NULL	NULL	C
5	2020-05-18 16:13:59.467	DC1	3	NULL	CISCOTEST/test	NULL	NULL	NULL	NULL	N
6	2020-05-18 16:14:05.813	DC1	1	test	CiscoTest.Local/TestUsers/test	172.16.1.50	00:11:22:33:44:55	NULL	NULL	C
7	2020-05-18 16:14:05.827	DC1	2	NULL	CiscoTest.Local/TestUsers/test	NULL	NULL	NULL	NULL	N
8	2020-05-18 16:17:22.120	DC1	4	ar...com	NULL	172.16.1.50	172.16.1.228	NULL	172.16.1.228	C

رارقلا

مادختساب فيض ةكبش نيوكتل ةمزاللا تاوطخلا نآلا تم لعت دقل !كيدي ني ب وه اه
ىلع لوصحلل CBW. لوصول ةطقن ىلع RADIUS ةب ساجم وينورتكللإا ديربلا ةقداصم
Cisco Business نم ةيكل سالل لوصول ةطقن ةرادل ليلد عجار ،امدقت رثكأ تانيوكت

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا