





## System Status

PID VID: WAP125-A-K9-NA V01

Serial Number: DNA006A006

Hostname: wap5e0948

MAC Address: 00:EB:48:48:09:48

IPv4 Address: 10.0.0.105/24(DHCP)

IPv6 Address: (DHCP)

LAN Port: Up 1000Mbps Full

Radio 1 (2.4 GHz): Up

Radio 2 (5 GHz): Up

Power Source: PoE(802.3at)

System Uptime: 3 days, 11 hours, 5 minutes

System Time: Tuesday May 16 2017 01:48:31 CDT

Firmware Version (Active Image): V1.0.0.3

Firmware MD5 Checksum (Active Image): c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

Firmware Version (Non-active): V1.0.0.3

Firmware MD5 Checksum (Non-active): c7ff213adbde5dad8834df7fb3da1b4f

- PID — (WAP) ةيكللساللا لوصوللا ةطقنل رادصلال فرعمو جت نملال فرعم — PID.
- ةلسلساللا في WAP ءضوم فيرعت مقر — يلسلساللا مقرلا.
- لوصوللا ةطقنل مسا — فيضملال مسا.
- ناونعك اضيأ لمعي يذال WAP ب صاخلا طئاسولال لوصوللا في مكحتاللا مقر — MAC ناونع ةكبشاللا.
- شيح ةكبشاللا في WAP لىل نيعملا 4 رادصلال تنرتنلال لوكوتورب ناونع — IPv4 ناونع يمتني.
- شيح ةكبشاللا في WAP لىل نيعملا 6 رادصلال تنرتنلال لوكوتورب ناونع — IPv6 ناونع يمتني.
- تنرتنلال ذفنم ةعرس — LAN ذفنم.
- WAP في ةيكللساللا وي دارال تاقاطن — 1/2 وي دار.
- WAP هم دختسي يذال ةقاطال ردصم عون — ةقاطال ردصم.
- تقو نم اءدب رفوتيو WAP هي لمعي يذال تقولال سايقم دعوي — ماظنلال ليغشت تقو هليغشت.
- WAP لىل ع تقولال نيوكت لىل اءانتسا يلاحلال تقولال — ماظنلال تقو.
- يذال يلاحلال تباثلال جم انربال رادصلال — (طشنلال ةروصلال) تباثلال جم انربال رادصلال WAP هم دختسي.
- ةيدجبالا نامألا ةلسلسال — (طشنلال ةروصلال) MD5 تباثلال جم انرباللا يرابتخالال عومجملا WAP هم دختسي يذال يلاحلال تباثلال جم انرباللا ةي مقرلا.
- في هليمحت متي يذال تباثلال جم انربال رادصلال — (طشن ريغ) تباثلال جم انربال رادصلال WAP ايلاح مدختسم ريغ هنكلل و WAP.
- ةيدجبالا نامألا ةلسلسال — (طشن ريغ) MD5 تباثلال جم انرباللا يرابتخالال عومجملا WAP في طشنلال ريغ تباثلال جم انرباللا ةي مقرلا.

## عيرسلا لوصوللا

تادادع إله احفص إله لوهسب لوصولل تااطابترالاعرسلا لوصولا عقطنم كل رفوت  
طقف ةدحاو ةرقنب WAP ل ساسألل نيوكتلاو عئاش لكشب اهليل لوصولا متي يتلا



## Quick Access

Setup Wizard

Change Account Password

Backup/Restore Configuration

Upgrade Device Firmware

- يتلا تاداشرالاعاب تا قيرط نع ةلوهسب هنيوكتو WAP دادعإب كل حمسي — دادعإل جلام  
جلالعل اهرفوي يتلاو ةشاشلا لعل رهظت
- ديزملا ةفاضل كنكمي شيح ةحفصلا إله ايئاقلا لكيتأي — باسحلا رورم ةملك ريغت  
نيمدختسملا عامسأ لثم مدختسملا تاباسح ليدعت وأ فذح وأ زايجال يمدختسم نم  
مدختسملا لوصولو تاوتوسم و رورملا تاملكو
- ةرادإ اهيف كنكمي يتلا ةحفصلا إله لكلقني — نيوكتلا ةداعتسإ/يطايتحال خسنلا  
ايطايتحال اخسن وأ نيوكتلا تافللم ليذنن كنكمي، ةحفصلا هذه يف. نيوكتلا تافللم  
اهحسم وأ اخسن وأ
- تافللم ةرادإب كل حمست يتلا ةحفصلا إله لكلقني — زايجلل تباثلال جمانربلا ةيقرت  
اذ روصول تافللم وأ ةتباثلال جماربلا ليدبت اما كنكمي. WAP ب ةصاخلا ةتباثلال جماربلا  
إله تباثلال جمانربلا ةيقرت وأ WAP لعل لعفال لمحم ةروص فلم نم رثكأ كانه ناك  
رادصا ثدحأ

## مدقتم نيوكت

تأحفص إله لوهسب لوصولل تااطابترالاع "مدقتملا نيوكتلا" عقطنم كل رفوت  
WAP نم امدقت رثكال نكلو عئاش لكشب اهليل لوصولا متي يتلا نيوكتلا تادادعإ  
طقف ةدحاو ةرقنب



## Advanced Configuration

Wireless Settings

Management Setting

LAN Setting

Guest Access

- ةيساسألل تادادعإل نيوكت كنكمي شيح ةحفصلا إله لكلقني — يكلساللا تادادعإ  
WAP نم ةيكلساللا ةردقلا ب ةقلعتملا ةمدقتملاو
- WAP ل ةرادإلاب ةقلعتملا تادادعإل نيوكتب ةحفصلا هذه كل حمست — ةرادإل تادادعإ  
SNMP تادادعإو، SSL ةداهشو، HTTP/S ةمدخو، لمعلا ةسلج تادادعإ لثم
- ل ايودي ةيلحملل ةقطنملا ةكبش تادادعإ نيوكت ةحفصلا هذه كل حيتت — LAN دادعإ

اهب ةصاخلا IPv6 تادادع او IPv4 و VLAN تاكبشو ذفانملا كلذ ي ف اهب WAP.

- ةلصفنم ةكبش عاشن اهي ف كنكمي يتلا ةحفصلاب كيتأي — Guest Access  
ةكبشلاب لاصتالاب كفويضل ةكبشلا هذه حمستس. اهتادادع نيوكتو كفويضل  
كتكبش يلا لوصولا نم اونكم تي نل مهنأ ريغ، تترت نإلا يلا لوصولا ةيكلساللا  
اهب ةلصتملا ةزهجالا وأ اهدراومو ةيسيرلا

## تامولعملال نم ديزم

تامولعملال نم اديزم كل رفوت تاخفصل تااطابترا "تامولعملال نم ديزم" ةقطنم كل رفوت  
ةيكلساللا ةلصولا ةكبشلا لوح.



More Information

Dashboard

TCP/UDP Service

View System Log

Traffic Statistics

- ءالمعلا لثم اهتطشن أو ةكبشلا يلع ةرظن ةحفصلا هذه كحنمت — تامولعملال ةحول  
ةجلاعم ةعسو ةيكلساللا لاصتالاو (LAN) ةيحلحمالا ةكبشلاو تترت نإلاو نيصلصتملا  
ليهستل ةكبشلا مادختساو SSID مادختساو ةيسيرلا ةليمعلا ةزهجالا ووي دارلا  
ةبقارملا.
- ناونعو ةمدخل لك لوكتوربو تامدخل لودج ضرع ةحفصلا هذه كل حيتت — TCP/UDP ةمدخ  
لاصتالا ةلحو اهب صاخلا ديعل او يلحمالا ذفنملا اهب صاخلا ديعل او يلحمالا IP  
اهب ةصاخلا ةلحالا.
- تماق يتلا ماظنلا ثادحأ ةمئاق ضرع ةحفصلا هذه كل حمست — ماظنلا لجس ضرع  
نيوكتلا تاريغت وأ لوخدلا ليحستت التواح لثم ةكبشلا ي ف لجسلا تالخدأ عاشناب  
ام ضرع نكمي. لوؤسملا ةطساوب حسم نكمي وليغشتلا ةداع دنع لجسلا حسم متي  
ةحاسم ريفوتل ةجالحا بسح ةمئاقلا نم مدقألا تالخدالا ةلازمتت. ثدح 1000 يلا لصي  
ةديدل ثادحلل.
- تقولا ي ف تانايبلا رورم ةكرح ضرع ةحفصلا هذه كل حمست — رورملا ةكرح تايئاصحا  
ةكبشلا زاهاج يلع تاهجالا عيمل ةلحالا تامولعملال يلع.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلاء و  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل