

IM صوصن عم Nexus 5500 لودجمل فئاظو

تاوتو حمل

[عمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[عمدختسمل تانوكمل](#)

[ةلكشمل](#)

[لحل](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

عمدقمل

تالو حمل يلع "لودجمل" ةزيم ةلثامم فئاظو رفوي اطيسب اليدب الح دنتسمل اذه فصوي ثادحأل ةرادال ةيصنل اجماربل مدختست يتل Cisco Nexus 5500 Series ةلسلسل نم ةنمضمل.

ةيساسأل تابلطتمل

تابلطتمل

ةيلاتل عيصاوملاب ةيساسأل ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- Cisco Nexus 5500 تالدبم ةلسلس
- IM تاوطوخم

عمدختسمل تانوكمل

ةيلاتل ةيدامل تانوكمل او جماربل تارادصل يل دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل دنتست:

- Cisco Nexus 5500 تالدبم ةلسلس
- ثدحأ رادصل وأ 6.0(2)N2(1) رادصل، Cisco Nexus (NXOS) ليغشت ماظن

ةصاخ ةيلعم ةئيبي في ةدوجومل ةزهجال نم دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في عمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رمل يأل لمتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

ةلكشمل

مق 7.x أو 6.x أو 5.x راطق في "لودجمل" ةزيم دعب Cisco Nexus 5500 series تالو حمل معدت ال "لودجمل" ةزيم نودب لمعل نم نكمتت مل اذا، موي لك وأ ةعاس لك ةنعم ما هم ذيفنتب

لحل

6.0(2)N2(1) رادصلإا يف الوأ موعدم) IM ل يصن جم انرب يف ةدوجوملا تاملعمل ليدعتب تمق اذا ةزيم فئاظويكاحت اهنإف، امئاد اهليغشتب موقت ةميق دوجو نم ققحتلل، (NXOS نم ثدحلل عالطتسال ينمزلال لصالل ربيغتب اهميق ءانثأ "لودجملال"

Nexus لىل ةيزكرملا ةجلعملال ةدحول (OID) نئاكلال فرعم مادختسا متي، يلاتلال لاثملا يف نأ تنمض يغبني تنأ كذل، 100 و 0 نيب ةميق امئاد OID اذه عجري. لوملا (1.3.6...1.1.1.6.1) لكشب عفترم مقر، 12345 نم لقا ةميق لباقم OID عم قباطتي ام دنع امئاد هليغشت متي رمال عالطتسال ينمزلال لصالل ليدعت كذل دعب بجي. امئاد هدض هليغشت متي يفسعت متي ىتح (لاثملا اذه يف ةيناث 86400) بوغرملال ينمزلال لصالل يف ثدحلل ليدغشتل ةبولطملا تاءارجلال ذيفنت

```
cli alias name backupconfig copy running-configuration tftp://[server_IP]/$(SWITCHNAME)_Running-Config_$(TIMESTAMP) vrf management vdc-all
```

```
event manager applet Schedule_Backup
event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op le entry-val
  12345 poll-interval 86400
action 1.0 cli command backupconfig
action 2.0 syslog priority notifications msg Running_Config_Backup_Complete
```

متي. ةعاس 24 لك وهو، ةيناث 86.400 لك TFTP مداخل لىل running-configuration لاثملا اذه خسن ي امم، فل تخم مساب فل ملال ظفح متي ثيح ب \$(timestamp) و \$(switchname) تاريغتم مادختسا راعتسملال مسالال مدختسا. ةددعتم يطايتح خسن تانويك تب ظافتحالاب مداخلل حمسي رمال ليدغشت اهيف متي ةرم لك يف ينمزلال عباطلال باسح ةداعل (CLI) رمالال رطس ةهجالو syslog يف عبطت running_config_backup_complete ةلاسرنأ اضيا ظحال

ةلص تاذا تامولعم

- [6.x رادصلإا، Cisco Nexus 5500 Series NX-OS ماطنلا ةرادل نويك ليلد - IM نويك](#)
- [6.02 رادصلإا، Cisco Nexus 5500 Series، Cisco NX-OS رادصلإا تاطحالام](#)
- [زمتسيس وكسيس - قيثوت & معد](#)

