

# ىلع POST 22.0 ةيقرتل CAP لىطعت بىجى OCS ءاطخأ عنمل مداوخلال ةفاك

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[بارق](#)

[قىثوتلا](#)

## ةمدقملا

يف ادمت عم CAP دعى مل 22.0 رادصلال نم (CAP) لىمعلال قىببطت لوكوتورب ةهجاو ةلازا تمت  
ءاطخأ عنمل 22.0 رادصلال لىل ةيقرتلال دعب رادصلال اذه لىطعت بىجى لىلاتلابو 22.0 رادصلال  
مداوخلال بىجى CAP لاصتال ءاهنإ مت "لثمتاها بىبنت ةطساوب حىضوم وه امك، OCS و لاصتالال ةلواحم  
"bwOpenClientServerASConnFailed" و "1.2.3.4" قىببطلال مداوخلال حوتفملا لىمعلال.

ضرع متى دق، 22.0 لىل Xtended Services ساسال ماظنلالو Application Server ةيقرتل دعب  
XSP و AS نم لك لىل CAP تاهىبنت

```
XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list
```

```
Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter
```

```
=====  
=====  
66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;  
66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;
```

## بارق

22.0 لىل اموعدم دعى مل اذه نأل اهرشن مت لىل مداوخلال عىمى لىل CAPProxy لىطعت بىجى مق  
ةيقرتلال اهىف مت لىل ةناىصلال ةذفان سفن لىل ك لذب ماىقلا ب لىصوىو.

```
XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get
```

```
enabled = true
```

```
serverPort = 2206
```

```
numConnections = 1
```

```
XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false
```

```
*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***
```

لىطعت مت اذىل OpenClientServer لىل غشت ةداعى لىل مداوخلال جاتحىس، رىل غتلال قىببطلال دعب  
ةداعى متىس هنأل OpenClientServer لىل غشت ةداعى مزلى ال ف، ةيقرتلال لبق CAPProxy  
ةيقرتلال ءانثأ هلىل غشت.

```
$ restartbw OpenClientServer
```

## قىثوتلا

[مقره بىبنتلا 20181031](#)

22.0 رادصلال تاطحلالم نم 2.24 مسقلل ا يف ةنايصلل اءاتنا راعشا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل