

Cisco CallManager (PLAR) نيوكت 0 بلطل

تايوت حمل

[عمدق م](#)

[ةيساس الابلط م](#)

[تابلط م](#)

[عمدخت س م تانوك م](#)

[نيوكت ل](#)

[ةحصل ل نم ق قحت ل](#)

[اهج الص او اطاخ ال افاش كت س](#)

عمدق م

ءالم عملل حامس لل Cisco CallManager نيوكتل هم دختست يذل اءارءال دنن س م ل اذ ءه فص ي Private Line م س اب اضي ءزي م ل اذ ءه فرعت و (رفص) 0 نيوكت ءطساوب لغش م ل بلط م ادختسا اب اهس فن ءءيتنل قيقحت كنكمي هنأ نم مغرل ل عو (Automated RingDown (PLAR). ام ابلاغ ءالمعل نا ال ؛ يس يئرل مقررل و ابلابقتسا ال فظوم بلطل ءعرسل ل بلط نيوكت ءل اءل هذ ءب حامسل ل ماظنل نيوكت ءي فيك دنن س م ل اذ ءرشي . لغش م ل ل 0 نوبلطي

ةيساس الابلط م

تابلط م

Cisco CallManager نيوكتب ءماع ءفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت

عمدخت س م تانوك م

Cisco نم 11.x و 10.5.2 نيرادصل ل ل دنن س م ل اذ ءه ف ءءراول تامول عمل دننست CallManager

ءصاخ ءي لمعم ءئي ب ي ءءوومل ءزهءال نم دنن س م ل اذ ءه ف ءءراول تامول عمل ءاشن ا م تناك اذ ا (يضا رتفا) ءوس م نيوكتب دنن س م ل اذ ءه ف عم دخت س م ل ءزهءال ءي مء آءب رمأ ي ال لمءءم ل ريثا تلل كم هف نم دءا ءف ، ءرشا ب م كءك ب ش

نيوكت ل

- 0 نم أدبي رخ آطم ن ءوومء نم ق قحت و راس م ل ءطخ ريرقت > تامل الكم ل هيءوت رءخأ (رفص).
- . ديء ءفاضا > عمءرتل ل طمن > تامل الكم ل هيءوت رءخأ .
- ف . لغش م ل فءاه مقرر ك يءءت س م ل فرطال ل يوءء ءانق دءو 0 عمءرت طمن ءاشن اب مق 4001 مقررل ل ءمي ، "عمءرتل ل طمن نيوكت" ءذفان ي ءوومل ل اءم ل لغش م ل .

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Translation Pattern Configuration Related Links: [Back To Find/List](#)

Translation Pattern: 0

Partition: < None >

Description:

Numbering Plan: < None >

Route Filter: < None >

MLPP Precedence*: Default

Resource Priority Namespace Network Domain: < None >

Route Class*: Default

Calling Search Space: < None >

Use Originator's Calling Search Space

External Call Control Profile: < None >

Route Option:

Route this pattern

Block this pattern

Provide Outside Dial Tone

Urgent Priority

Do Not Wait For Interdigit Timeout On Subsequent Hops

Route Next Hop By Calling Party Number

Calling Party Transformations

Use Calling Party's External Phone Number Mask

Calling Party Transform Mask:

Prefix Digits (Outgoing Calls):

Calling Line ID Presentation*: Default

Calling Name Presentation*: Default

Calling Party Number Type*: Cisco CallManager

Calling Party Numbering Plan*: Cisco CallManager

Connected Party Transformations

Connected Line ID Presentation*: Default

Connected Name Presentation*: Default

Called Party Transformations

Discard Digits: < None >

Called Party Transform Mask: 4001

Prefix Digits (Outgoing Calls):

4. ماسقألا وأ شحبالا تاحاسم ءاعدتسا دوجو مدع ةمچرتلا طمن نيوكت ةذفان لاثم ضررت في .
 نع ةمجانلا ةماعلا ةدعاقلا .تازيمل هذه نم رشنل تاي لمع نم ديدعلا ديفتست ،كلذ عمو
 مقرر مسق نمضتت ةمچرتلا طمنل لاصتالا نع شحبالا ءحاسم نأ نم دكأتلإ يه ةبچرتلا
 نع شحبالا ءحاسم" رابتخا دجوي ،ةلاحلا هذه في .هءاعدتسا متي يذلا فتاهلا ليلد
 نع شحبالا ءحاسم" ةلدسنملا ةمئاقلا نم هديجت مت يذلا "لاصتالا
 "لاصتالا".

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Translation Pattern Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) ▾ Go

Save
Status: Ready

Pattern Definition

Translation Pattern:

Partition:

Description:

Numbering Plan:

Route Filter:

MLPP Precedence*:

Resource Priority Namespace Network Domain:

Route Class*:

Calling Search Space:

Use Originator's Calling Search Space

External Call Control Profile:

Route Option:

Route this pattern

Block this pattern

Provide Outside Dial Tone

Urgent Priority

Do Not Wait For Interdigit Timeout On Subsequent Hops

Route Next Hop By Calling Party Number

Calling Party Transformations

Use Calling Party's External Phone Number Mask

Calling Party Transform Mask:

Prefix Digits (Outgoing Calls):

Calling Line ID Presentation*:

Calling Name Presentation*:

Calling Party Number Type*:

Calling Party Numbering Plan*:

5. نمضتي نأ بجي ،كلذل .Partition2 ىمسم الم مسقلا ىلإ 4001 فتاهلا لىلد مقر ىم تنى .
مسقلا "لاصتالاع تحبلا ةحاسم" راب تخ
2.

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Directory Number Configuration Related Links: [Back To Find/List](#)

Status

Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number* Urgent Priority
 Route Partition
 Description
 Alerting Name
 ASCII Alerting Name
 External Call Control Profile
 Allow Control of Device from CTI
 Associated Devices

 Dissociate Devices

Directory Number Settings

Voice Mail Profile (Choose <None> to use system default)
 Calling Search Space
 BLF Presence Group*
 User Hold MOH Audio Source
 Network Hold MOH Audio Source
 Reject Anonymous Calls

ةحصللا نم ققحتلا

في 4001، PLAR ل نوكملا قحلملا ىلع بلطلا عقي نأ بجي 0 مقررلا بلطا، نيوكتلا رابتخال ةلجال هذه.

اهحالصإو عاطخال فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اهلصإو عاطخال فاشكتسال ةدحم تامولعم آيلاج رفوتت ال.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل