

Cisco WLCs ىل ع SSID رفوت ةلودج

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةسس اسأل تابلطت](#)

[تابلطت](#)

[ةمدختس مل تانوك](#)

[نيوكت](#)

[ةحصل نم ققحت](#)

[اهال ص او اطاخأل افاشكتسا](#)

ةمدقم

في مكحتل تادحو ىل ع (SSID) ةمدخل ةومجم فرعم رفوت ةلودج ت اوطلال دن تسمل اذه فص ي Prime (PI) ل ةسس اسأل ةسس اسأل ةي نبل مادختس اب (WLC) ةي ل سأل ةي ل حمل ةكبش ل

ةسس اسأل تابلطت

تابلطت

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- ياب
- PI مادختس اب WLCs نيوكت

ةمدختس مل تانوك

ةيلاتل جماربل تارادصل ل دن تسمل اذه في ةدراول تامول عمل دن تس ت:

- Cisco WLC 5508 ضكري 8.3.140.0
- PI 3.1

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب في ةدوجومل ةزهأل نم دن تسمل اذه في ةدراول تامول عمل ءاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسمل اذه في ةمدختس مل ةزهأل عي مج ت ادب رما يال لم تحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتل دي قكتك بش

نيوكتل

PI ربع SSID ةلودج ل اعا بتا ني عتي يتل ت اوطلال ي لي ام في:

ةي ل حمل ةكبش ل في مكحتل ةدحو > ةكبش ل ةزهأ > نوزم ل ل لقتنا 1. ةوطلال ةروصل في حضورم وه امك WLC مسا ل ع رقتنا. ةي ل سأل

Inventory / Device Management / Network Devices

Device Groups

All Devices

Selected 0 / Total 2

Admin State Sync Groups & Sites Export Device Show Quick Filter

Reacha...	Admin Status	Device Name	IP Address	DNS Name	Device Type	Last Inventory Colle...	Last Success
	Managed	bhartiWLC	10.106.32.58	10.106.32.58	Cisco 5508 Wireless...	SNMP Connectivity ...	September 6, ...
	Managed	HA_Pri	10.106.32.223	10.106.32.223	Cisco 5508 Wireless...	Completed	May 28, 2018

رتخأ WLAN، ةكبش نيوكت ىل ع WLAN ةكبش نيوكت > نيوكتلا ىل لقتنا 2. ةوطخل ما هم ل نيوكت ب مق. ةروصلال ىف حضوم وه امك ةلدسنم ل ةمئاق ل نم ةلودجمل ةلاح ل اتابلطمل ل اق ف و ةلودجمل

... / Network Devices / Device Groups / All Devices / HA_Pri

Configuration 2 Device Details Applied/Scheduled Templates Configuration Archive Image Latest Config Audit Report Current Configuration

Features

WLAN Configuration

Total Entries 4

WLAN ID	Profile_Name	SSID	WLAN/Guest/Remote LAN	Security Policies	Admin Status	Task List
1	BK	BK	WLAN	[WPA2] [Auth(PSK)] MACFilter	Enabled	View
2	Test2	Training2	WLAN	[WPA2] [Auth(802.1X)]	Enabled	N/A
3	Test_webauth	Test_webauth	WLAN	WEB-Auth	Enabled	N/A
4	iperf	iperf	WLAN	[WPA2] [Auth(PSK)]	Enabled	N/A

Total Entries 4

WLAN Configuration

ةوطخل 3. ةنيك مت SSID.

كنكمي، ل اثم ل لى بس ىل ع SSID ةنيك مت ةيفي ك ىل ع ا ل طالا كنكمي، ةوطخل هذه ىف ةمجل موي ىل ل ني نثال موي نم انكمم لظي شي حب (SSID) ةمدخل فرعم ةلودج ةيفي ك ةفرعم ةياهن ةلطع اناثا هنيك مت ىف رمتسي و ةاسم 7:00 ةعاسل ل ىل ل احابص 8:00 ةعاسل ل نم ت. بس ل موي احابص 8:00 ةعاسل ل نم عوبس ل

رايخك ىموي ل رايخل رز ددحو 8 نم ت قول ةلودج مق و، كنكمم وه امك لوؤسمل ةلاح ددح 1. ةمهمل ةروصلال ىف اضي ا حضوم وه امك، راركت

Home / Network Devices / Device Groups / All Devices / HA_Pri

Device Details | Configuration | Applied/Scheduled Templates | Configuration Archive | Image | Latest Config Audit Report | Current Configuration

Features

- LyncSDN
- Management
- Mesh
- Netflow
- PMIP
- Ports
- Properties
- Redundancy
- Security
- System
- Tunneling
- WLANs
 - AP Groups
 - Policy Configuration
 - WLAN Configuration
 - mDNS

WLAN Schedule Task Detail : New Task

Selected WLAN(s)

Profile Name	SSID	Admin Status
BK	BK	Enabled

Schedule

Schedule Task Name: Enable8AM

Admin Status: Enabled

Schedule Time: 8 (Hours) 0 (Minutes) 05/29/2018

(Current PI server time: 2018-Jun-05, 16:45:25 UTC)

Recurrence: No Recurrence Daily Weekly

Submit Cancel

Footnotes:

1. If selected time is elapsing current server time, Task will be scheduled after 5 minutes from current server time.

اضيف عو بس آل مايف لك دحو ايعو بس آر تخأ، كلذ نم ال دب وأ ايموي رايف ل رز رايف تخأ كنكمي، ةروصل يف حضوم وه امك موي ل ايف ديف دحب مق، نيعم موي ايف ايعو بس آل راركتل.

Prime Infrastructure

Application Search

14 root - ROOT-DOMAIN

Configuration / Templates / Scheduled Configuration Task

AP Template

Config Group

WLAN Configuration

Download Software

WLAN Schedule Task Detail : Enable8AM

Selected WLAN(s)

Profile Name	SSID	Admin Status
BK	BK	Enabled

Schedule

Schedule Task Name: Enable8AM

Admin Status: Enabled

Schedule Time: 8 (Hours) 0 (Minutes) 05/11/2018

(Current PI server time: 2018-Jun-03, 05:14:48 UTC)

Recurrence: No Recurrence Daily Weekly

Sunday Monday Tuesday Wednesday

Thursday Friday Saturday

Submit Cancel

Footnotes:

1. If selected time is elapsing current server time, Task will be scheduled after 5 minutes from current server time.

4. ةوطخل ال SSID ليطعت.

لظت فوسو، طقف عو بس آل مايف يف SSID ليطعت متي، ةشاشل ةطقل ليع لاثم ال اذه يف عو بس آل تايفان يف ةنكمم.

امك و ايعو بس آل راركتل، ةعاس 19 ك تقولا ةلودجب مقو، لطمم ك لوؤسمل ةلاح دحو. 2. ةمهمل ةروصل يف حضوم وه.

Features

- LyncSDN
- Management
- Mesh
- Netflow
- PMIP
- Ports
- Properties
- Redundancy
- Security
- System
- Tunneling
- WLANs
 - AP Groups
 - Policy Configuration
 - WLAN Configuration
- mDNS

WLAN Schedule Task Detail : New Task

Selected WLAN(s) Total Entries 1

Profile Name	SSID	Admin Status
BK	BK	Enabled

Schedule

Schedule Task Name: Disable7PM

Admin Status: Disabled

Schedule Time: 19 (Hours) 0 (Minutes) 05/29/2018

(Current PI server time: 2018-May-29, 07:24:54 UTC)

Recurrence: No Recurrence Daily Weekly

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Submit Cancel

Footnotes:
1. If selected time is elapsing current server time, Task will be scheduled after 5 minutes from current server time.

ويدارل عاچرتس! رز ددحو ةلدس نم ةمئاقلا نم لودجمل تقولاو SSID ددحو.

ةحصلال نم ققحتلا

ححص لكشب نيوكتل لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا.

ةلودجمل نيوكتل ةمهم > نيوكتل الى لقتنا، اهؤارج! وأ تاريغتلا ضرعل.

ةلودجلا ةمهم مسا ددحو WLAN ةكبش نيوكت قوف رقنا، ىرسىل ةبناجال ةمئاقلا نم ةروصلال يف حضورم وه امك WLAN ةكبش لودج ليصافت ةحفص حتفل.

Prime Infrastructure Application Search root - ROOT-DOMAIN

Configuration / Templates / Scheduled Configuration Task

WLAN Configuration Scheduled Tasks

-- Select a command -- Go

AP Template	WLAN Configuration Scheduled Tasks	Total Entries 2																					
WLAN Configuration	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schedule Task Name</th> <th>Schedule</th> <th>WLAN Status</th> <th>Controller IP Address</th> <th>Last Run Time</th> <th>Next Scheduled Run</th> <th>Recurrence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enable8AM</td> <td>Enabled</td> <td>Enable</td> <td>10.106.32.223</td> <td>2018-May-28, 08:00:00 UTC</td> <td>2018-May-29, 08:00:00 UTC</td> <td>Weekly</td> </tr> <tr> <td>Disable7PM</td> <td>Enabled</td> <td>Disable</td> <td>10.106.32.223</td> <td>2018-May-28, 19:00:00 UTC</td> <td>2018-May-29, 19:00:00 UTC</td> <td>Weekly</td> </tr> </tbody> </table>	Schedule Task Name	Schedule	WLAN Status	Controller IP Address	Last Run Time	Next Scheduled Run	Recurrence	Enable8AM	Enabled	Enable	10.106.32.223	2018-May-28, 08:00:00 UTC	2018-May-29, 08:00:00 UTC	Weekly	Disable7PM	Enabled	Disable	10.106.32.223	2018-May-28, 19:00:00 UTC	2018-May-29, 19:00:00 UTC	Weekly	Total Entries 2
Schedule Task Name	Schedule	WLAN Status	Controller IP Address	Last Run Time	Next Scheduled Run	Recurrence																	
Enable8AM	Enabled	Enable	10.106.32.223	2018-May-28, 08:00:00 UTC	2018-May-29, 08:00:00 UTC	Weekly																	
Disable7PM	Enabled	Disable	10.106.32.223	2018-May-28, 19:00:00 UTC	2018-May-29, 19:00:00 UTC	Weekly																	

ةلودجمل ةمهم تقووخيترات ليدعت كنكميو ةمهمال قوف رقنا، ةحفصلال هذه يف.

اهحالصلال ءاطخال فاشكتسا

نيوكتل اذهل اهحالصلال ءاطخال فاشكتسال ةددحم تامولعم ايلاح رفوتت ال.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةمءءاد ةوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل ةل ةل ةل ةل
(رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل